



Lenovo XClarity Orchestrator

Verweis auf Nachrichten



Version 2.1

Anmerkung

Lesen Sie vor der Verwendung dieser Informationen und des entsprechenden Produktes die [allgemeinen und rechtlichen Hinweise in der Onlinedokumentation von XClarity Orchestrator](#).

Zweite Ausgabe (Juli 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i	Kapitel 2. Ereignisse und Alerts von XClarity Management Hub und XClarity Administrator	63
Kapitel 1. Ereignisse und Alerts von XClarity Orchestrator	1	Kapitel 3. Ereignisse und Alerts von Schneider Electric EcoStruxure IT Expert	65
XClarity Orchestrator ereignisse nach Schweregrad sortiert.	2		
Liste der Ereignisse XClarity Orchestrator.	11		

Kapitel 1. Ereignisse und Alerts von XClarity Orchestrator

Sie können die folgenden Nachrichten zum Beheben von Problemen verwenden, die bei der Verwendung von Lenovo XClarity Orchestrator auftreten können. Die von XClarity Orchestrator generierten Nachrichten werden im Ereignis- oder Alertprotokoll aufgeführt.

Die folgenden Informationen werden für jede Ereignis- oder Alertmeldung von XClarity Orchestrator bereitgestellt.

Ereigniscode

Eine Zeichenfolge, die das Ereignis oder eine Klasse von Ereignissen für XClarity Orchestrator eindeutig kennzeichnet. Es handelt sich um eine 12-stellige Zeichenfolge im folgenden Format.

FQXXO*ccnnns*

Dabei gilt Folgendes:

- *cc* gibt die Komponente an, von der das Ereignis abstammt. XClarity Orchestrator verwendet die folgenden Komponenten-IDs.
 - **AG.** Aggregierte Daten-API
 - **CA.** Angepasste Alerts
 - **CL.** Sammlungen
 - **CO.** Anschluss
 - **GW.** Gateway
 - **IS.** iSDDC
 - **KN.** Wissen
 - **MN.** Verwaltungsservices
 - **MO.** Eingehend / Ereignisse / Überwachung aktiver Alerts
 - **PM.** Aktualisierungskonformitätsrichtlinie
 - **RM.** Aktualisierungspakete
 - **SE.** Sicherheit
 - **SS.** Service und Support
 - **VA.** Virtuelle Einheit
- *nnnn* gibt die eindeutige Nachrichtennummer an.
- *s* zeigt den Schweregrad wie folgt an:
 - **I.** Information
 - **J.** Warnung
 - **K.** Kritisch

Eine Beschreibung aller Platzhaltervariablen (beispielsweise *[arg1]* oder *[arg2]*) aus der Beschreibung des Ereignisses.

Dringlichkeit

Angabe zum Schweregrad der Bedingung, wie folgt:

- **Information.** Das Ereignis wurde zu Prüfzwecken aufgezeichnet. Dies ist normalerweise eine Benutzeraktion oder eine Statusänderung, die als normales Verhalten einzustufen ist.
- **Warnung.** Das Ereignis ist nicht so schwerwiegend wie ein Fehler, die Ursache für die Warnung sollte jedoch möglichst beseitigt werden, bevor sie zu einem Fehler führt. Es kann sich auch um eine Bedingung handeln, die eine zusätzliche Überwachung oder Wartung erfordert.
- **Kritisch.** Das Ereignis ist ein Fehler oder eine kritische Bedingung, die sich auf den Betrieb oder eine erwartete Funktion auswirkt.

Wartungsfähig mit Protokoll

Ein Hinweis darauf, ob eine Aktion (entweder durch Sie oder durch den Lenovo Support) erforderlich ist, um das Problem zu beheben.

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Ein Hinweis darauf, ob ein Service-Ticket automatisch geöffnet wird und Diagnosedaten an das Lenovo Support-Center für dieses Ereignis übertragen werden, wenn die Call-Home-Funktion in XClarity Orchestrator oder in den Ressourcenmanagern konfiguriert und aktiviert ist.

Benutzeraktion

Die Aktionen, die zur Behebung des Ereignisses auszuführen sind. Führen Sie die Schritte in der aufgeführten Reihenfolge durch, bis der Fehler behoben ist. Wenn das Problem nicht nach der Durchführung aller empfohlenen Maßnahmen behoben ist, nehmen Sie Verbindung mit dem Lenovo Support auf.

XClarity Orchestrator ereignisse nach Schweregrad sortiert

Die Folgende Tabelle führt alle XClarity Orchestrator Ereignisse nach Schweregrad sortiert auf (Informationen, Warnung und Kritisch).

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOBO00001I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat einen Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) eingeleitet.	Informationen
FQXXOBO00002I	Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOBO00004I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat einen Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) eingeleitet.	Informationen
FQXXOBO00005I	Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOBO00008I	Die Einstellung "Automatische Ermittlung für SLP" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert	Informationen
FQXXOBO00009I	Die Einstellung "Automatische Ermittlung für SLP" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert	Informationen
FQXXOBO00010I	Die Einstellung "Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert	Informationen
FQXXOBO00011I	Die Einstellung "Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert	Informationen
FQXXOBO00012I	Die Einstellung "Registrierungsanforderung" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert	Informationen
FQXXOBO00013I	Die Einstellung "Registrierungsanforderung" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert	Informationen
FQXXOBO00014I	Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOBO00015I	Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert	Informationen
FQXXOBO00016I	Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} zu {0} geändert	Informationen
FQXXOBO00018I	Die von Remote-IP-Adresse {0} für Manager {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO0001I	Die Verbindungsherstellung mit XClarity Administrator von Remote-IP-Adresse {0} wurde von Benutzer {1} mit Remote-IP-Adresse {2} gestartet.	Informationen
FQXXOCO0002I	Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} erfolgreich hergestellt.	Informationen
FQXXOCO0004I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {2} zu trennen.	Informationen
FQXXOCO0005I	Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} erfolgreich getrennt.	Informationen
FQXXOCO0008I	Die Authentifizierungsdetails für die Instanz von Manager {0} sind jetzt gültig.	Informationen
FQXXOCO0009I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat begonnen, die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} zu ändern.	Informationen
FQXXOCO0010I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} erfolgreich geändert.	Informationen
FQXXOCO0014I	Die Verbindung mit dem Manager {0} ist nun fehlerfrei.	Informationen
FQXXOCO0015I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit einer Instanz von EcoStruxureIT begonnen: {2}.	Informationen
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Informationen
FQXXOCO0018I	Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden von Benutzer {0} von der Remote-IP-Adresse geändert {1}.	Informationen
FQXXOCO0019I	Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden erfolgreich überprüft. Sie wurden durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} geändert.	Informationen
FQXXOCO1001I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit XClarity Administrator {2} über Port {3} begonnen.	Informationen
FQXXOCO1002I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit Schneider EcoStruxure IT {3} begonnen.	Informationen
FQXXOCO1003I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} begonnen.	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOCO1004I	Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit XClarity Administrator {2} zu trennen.	Informationen
FQXXOCO1005I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} zu trennen.	Informationen
FQXXOCO1006I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} zu trennen.	Informationen
FQXXOCO1008I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit XClarity Manager {2} über Port {3} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1009I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1010I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1012I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit XClarity Manager {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1013I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1014I	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOCO1017I	Management Hub {0} von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hinzugefügt.	Informationen
FQXXOCO1018I	Management Hub {0} von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} entfernt.	Informationen
FQXXOCO1019I	Management Hub {0} erfolgreich verbunden.	Informationen
FQXXOCO1020I	Management Hub 2.0 {0} wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hinzugefügt.	Informationen
FQXXOCO1021I	Management Hub 2.0 {0} wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} entfernt.	Informationen
FQXXOKN0001I	Erfassungsänderungen.	Informationen
FQXXOKN0002I	Einheiten wurden entfernt.	Informationen
FQXXOMN0003I	Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Verwaltungslizenz ausgeführt.	Informationen
FQXXOMN0004I	Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Analyselizenz ausgeführt.	Informationen
FQXXOMN0009I	Der 90-Tage-Testzeitraum der XClarity Orchestrator-Lizenz hat begonnen.	Informationen
FQXXOMN0010I	Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator-Lizenz hat begonnen.	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOMN0011I	Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Verwaltung läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0012I	Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Analyse läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0013I	Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Verwaltung läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0014I	Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Analyse läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0019I	Die XClarity Orchestrator-Analyseservices sind nicht mehr verfügbar.	Informationen
FQXXOMN0020I	Die XClarity Orchestrator-Analyseservices wurden aktiviert.	Informationen
FQXXOMN0021I	Die XClarity Orchestrator-Managementservices sind nicht mehr verfügbar.	Informationen
FQXXOMN0022I	Die XClarity Orchestrator-Managementservices wurden aktualisiert.	Informationen
FQXXOMN0024I	Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Call-Home-Lizenz ausgeführt.	Informationen
FQXXOMN0027I	Der 90-tägige Testzeitraum des XClarity Orchestrator Call-Home-Services für nicht wartungsfähige Ereignisse läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0028I	Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen läuft am {0} ab.	Informationen
FQXXOMN0031I	Der XClarity Orchestrator Call-Home-Service für nicht wartungsfähige Ereignisse ist nicht mehr verfügbar.	Informationen
FQXXOMN0032I	Der XClarity Orchestrator Call-Home-Service für nicht wartungsfähige Ereignisse wurde aktiviert.	Informationen
FQXXOMO0001I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine neue Ausschlussregel erstellt.	Informationen
FQXXOMO0002I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine neue Ausschlussregel gelöscht.	Informationen
FQXXOPM00001I	Benutzer {0} hat Richtlinie {1} gelöscht.	Informationen
FQXXOPM00002I	Benutzer {0} hat die folgenden Richtlinien gelöscht: {1}.	Informationen
FQXXORM0001I	Der Benutzer {0} mit IP-Adresse hat {1} die Nutzdaten des Aktualisierungspakets mit der ID {2} erfolgreich gelöscht.	Informationen
FQXXORM0002I	Der Benutzer {0} mit IP-Adresse hat {1} das Aktualisierungspaket mit der ID {2} vollständig gelöscht.	Informationen
FQXXOSE0001I	Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0003I	Die Abmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0004I	Entfernen der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0005I	Erstellen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOSE0006I	Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0007I	Die Erstellung für Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0008I	Die Aktualisierung für Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0009I	Das Löschen von Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0010I	Erstellen der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0011I	Aktualisieren der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0012I	Die Zuordnung der Zugriffsliste zwischen Ressource {0} und ACL {1}, erstellt von Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3}, war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0013I	Status von Zertifikat {0} wurde in "active" geändert.	Informationen
FQXXOSE0015I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat ein neues Zertifikat mit subjectDB {2} hochgeladen.	Informationen
FQXXOSE0017I	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat das Zertifikat mit subjectDB {2} entfernt.	Informationen
FQXXOSE0019I	Die Aktualisierung der Account-Sicherheitseinstellungen durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0020I	Sitzung {0} wurde von Remote-IP-Adresse {1} gelöscht.	Informationen
FQXXOSE0023I	Das Hinzufügen für LDAP-Server {0};{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0024I	Das Aktualisieren für LDAP-Server {0};{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0025I	Das Löschen für LDAP-Server {0};{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.	Informationen
FQXXOSE0028I	Aktualisieren der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0029I	Aktivieren oder Deaktivieren der ressourcenbasierten Zugriffssteuerung durch Benutzer {0} von IP-Adresse {1} wurde erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSE0030I	Das Authentifizierungstoken für Hub {0} wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} widerrufen.	Informationen
FQXXOSS0001I	Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} begonnen.	Informationen
FQXXOSS0002I	Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSS0004I	Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} begonnen.	Informationen
FQXXOSS0005I	Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOSS0007I	Der Orchestrator-Server hat mit dem Anhängen einer Notiz an Ticket {0} begonnen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Informationen
FQXXOSS0008I	Der Orchestrator-Server hat das Anhängen der Notiz {3} an das Ticket {0} erfolgreich abgeschlossen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Informationen
FQXXOSS0013I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat mit der Erstellung eines {2} {3} Tickets begonnen.	Informationen
FQXXOSS0014I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat das Erstellen {2} {3} eines Tickets erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSS0016I	Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} begonnen.	Informationen
FQXXOSS0017I	Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSS0019I	Für Ticket-ID {0} wurde das Hochladen einer Datei gestartet. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Informationen
FQXXOSS0021I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine Anforderung zum Abrufen des aktuellen Ticketstatus gestartet.	Informationen
FQXXOSS0023I	Der Orchestrator-Server hat das Hochladen einer Datei für das Ticket {0} erfolgreich abgeschlossen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Informationen
FQXXOSS0024I	Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} begonnen.	Informationen
FQXXOSS0025I	Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} erfolgreich abgeschlossen.	Informationen
FQXXOSS0028I	Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} erstellt.	Informationen
FQXXOSS0029I	Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} entfernt.	Informationen
FQXXOSS0030I	Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} geändert.	Informationen
FQXXOSS0031I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat einen manuellen Lenovo Call-Home-Test per Software gestartet.	Informationen
FQXXOSS0032I	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat einen manuellen Lenovo Call-Home per Software gestartet.	Informationen
FQXXOSS9001I	Servicedatei wurde in {0} gespeichert.	Informationen
FQXXOVA0003I	Der Orchestrator-Server verfügt über ein dediziertes Festplattenlaufwerk, das als Speicherlaufwerk für das Aktualisierungs-Repository fungieren wird.	Informationen
FQXXOVA0006I	Der Orchestrator-Server verfügt über ein dediziertes Festplattenlaufwerk, das als Speicherlaufwerk für die Betriebssystemimplementierung fungieren wird.	Informationen

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOBO00003J	Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen.	Warnung
FQXXOBO00006J	Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen.	Warnung
FQXXOBO00007J	Die von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden mit Fehlern abgeschlossen.	Warnung
FQXXOBO00017J	Die von Remote-IP-Adresse {0} für Manager {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden mit Fehlern abgeschlossen.	Warnung
FQXXOCO0003J	Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} nicht erfolgreich hergestellt.	Warnung
FQXXOCO0006J	Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} nicht erfolgreich getrennt.	Warnung
FQXXOCO00011J	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} nicht erfolgreich geändert.	Warnung
FQXXOCO00012J	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat versucht, die Anmeldeinformationen für eine nicht existierende XClarity Administrator-Instanz zu ändern.	Warnung
FQXXOCO00016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Warnung
FQXXOCO1007J	Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit einem oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOIS0001J	Benutzer {0} hat zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche bei {1}.	Warnung
FQXXOIS0002J	Für {0} wird mindestens einmal ein kritisches oder Warnereignis in mindestens drei aufeinanderfolgenden 5-Minuten-Zeiträumen generiert.	Warnung
FQXXOIS0003J	Für {0} werden pro Stunde mehr als fünf kritische oder Warnereignisse in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Stunden generiert.	Warnung
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Warnung
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Warnung
FQXXOIS0006J	Einige Einheitenereignisse wurden vom Verwaltungsserver nicht empfangen.	Warnung
FQXXOIS0007J	Die Firmwareversion von {0} ist über zwei Jahre alt und somit anfälliger für Fehler und Sicherheitsprobleme.	Warnung
FQXXOIS0008J	Die Anzahl der von LXCA {0} verwalteten Einheiten hat den Alarmschwellenwert überschritten oder wird den maximalen Verwaltungsschwellenwert voraussichtlich in den nächsten 30 Tagen überschreiten.	Warnung

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOMN0001J	Die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenzen sind nicht mehr gültig.	Warnung
FQXXOMN0002J	Die XClarity Orchestrator-Analyselizenzen sind nicht mehr gültig.	Warnung
FQXXOMN0005J	Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.	Warnung
FQXXOMN0006J	Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Analyselizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.	Warnung
FQXXOMN0023J	Die XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen sind nicht mehr gültig.	Warnung
FQXXOMN0025J	Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.	Warnung
FQXXOSE0002J	Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOSE0003J	Die Anmeldung von Remote-IP-Adresse {0} für einen Benutzernamen mit ungültigen Zeichen ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOSE0004J	Die Anmeldung von Remote-IP-Adresse {0} für einen nicht existierenden Benutzernamen ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOSE0014J	Status von Zertifikat {0} wurde in "expired" geändert.	Warnung
FQXXOSE0016J	Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat erfolglos versucht, ein neues Zertifikat auf den Orchestrator-Server hochzuladen.	Warnung
FQXXOSE0018J	Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat erfolglos versucht, ein Zertifikat vom Orchestrator-Server zu löschen.	Warnung
FQXXOSE0019J	Möglicherweise ist Ihr Account kompromittiert.	Warnung
FQXXOSE0021J	Benutzer {0} wurde aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.	Warnung
FQXXOSE0022J	Kennwort für Benutzer {0} ist abgelaufen. Der Account ist gesperrt.	Warnung
FQXXOSE0026J	Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen, aber die Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig.	Warnung
FQXXOSE0027J	Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen, aber Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig.	Warnung
FQXXOSE0031J	Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOSS0003J	Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.	Warnung
FQXXOSS0006J	Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.	Warnung
FQXXOSS0009J	Das Anhängen einer Notiz an Service-Ticket {0} durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Warnung

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOSS0015J	Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat das Erstellen {2} {3} eines Tickets nicht erfolgreich abgeschlossen.	Warnung
FQXXOSS0018J	Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.	Warnung
FQXXOSS0020J	Der Orchestrator-Server konnte eine Datei für das Ticket {0} nicht hochladen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.	Warnung
FQXXOSS0022J	Die Anforderung zum Abrufen des aktuellen Ticketstatus ist fehlgeschlagen.	Warnung
FQXXOSS0026J	Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} nicht erfolgreich abgeschlossen.	Warnung
FQXXOVA0001J	Auf dem Orchestrator-Server fehlt das zweite angehängte Festplattenlaufwerk, das für das Aktualisierungs-Repository erforderlich ist.	Warnung
FQXXOVA0002J	Der Orchestrator-Server hat ein zweites Festplattenlaufwerk erkannt, das nicht genügend Speicherplatz für die erforderliche Aktualisierung hat.	Warnung
FQXXOVA0004J	Auf dem Orchestrator-Server fehlt das dritte angehängte Festplattenlaufwerk, das für die Betriebssystemimplementierung erforderlich ist.	Warnung
FQXXOVA0005J	Der Orchestrator-Server hat ein drittes Festplattenlaufwerk erkannt, das nicht über ausreichend Speicherplatz für die erforderliche Betriebssystemimplementierung verfügt.	Warnung
FQXXOCO0007K	Die Authentifizierungsdetails für die Instanz von Manager {0} sind jetzt ungültig.	Kritisch
FQXXOCO0013K	Die Verbindung mit dem Manager {0} ist fehlerhaft.	Kritisch
FQXXOCO0020K	Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden geprüft, sind aber nicht korrekt. Sie wurden durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} geändert.	Kritisch
FQXXOCO0021K	Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat versucht, die Verbindungsdetails des Managers {2} zu ändern. Der Vorgang ist jedoch auf dem Orchestrator-Server fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1003K	Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindungsherstellung mit einem neuen oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1006K	Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit einem oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1010K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit XClarity Manager {2} über Port {3} ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1011K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1012K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1014K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit XClarity Manager {2} ist fehlgeschlagen.	Kritisch

Tabelle 1. Ereignisse nach Schweregrad sortiert (Forts.)

Ereigniscode	Meldung	Dringlichkeit
FQXXOCO1015K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1016K	Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} ist fehlgeschlagen.	Kritisch
FQXXOCO1020K	Management Hub {0} getrennt.	Kritisch
FQXXOMN0007K	Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenz wurde um {0} überschritten.	Kritisch
FQXXOMN0008K	Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Analyselizenz wurde um {0} überschritten.	Kritisch
FQXXOMN0015K	Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Verwaltung ist abgelaufen.	Kritisch
FQXXOMN0016K	Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Analyse ist abgelaufen oder wurde abgebrochen.	Kritisch
FQXXOMN0017K	Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Verwaltung ist abgelaufen.	Kritisch
FQXXOMN0018K	Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Analyse ist abgelaufen oder wurde abgebrochen.	Kritisch
FQXXOMN0026K	Die Anzahl der Einheiten hat die Anzahl der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen um {0} überschritten.	Kritisch
FQXXOMN0029K	Der 90-Tage-Testzeitraum der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen ist abgelaufen.	Kritisch
FQXXOMN0030K	Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen ist abgelaufen.	Kritisch
FQXXOSS0027K	Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.	Kritisch

Liste der Ereignisse XClarity Orchestrator

In diesem Abschnitt werden alle XClarity Orchestrator Ereignisse aufgelistet, die im XClarity Administrator-Ereignisprotokoll oder -Protokoll angezeigt werden können.

- **FQXXOBO00001I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat einen Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) eingeleitet.**

Erläuterung

Job zum Aufheben der Verwaltung von Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich gestartet. Der Job kann auf der Jobs-Seite überwacht werden. Nach Abschluss des Jobs wird ein Ereignis mit dem Status des Prozesses zum Ereignisprotokoll hinzugefügt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00002I Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Job zum Aufheben der Verwaltung von Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Einheit wird nicht mehr verwaltet und ein Zugriff auf sie über die Ressourcenseiten ist nicht mehr möglich. Alle diesem Job zugeordneten Protokolle finden Sie auf der Jobs-Übersichtsseite.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00003J Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltungsaufhebung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen.**

Erläuterung

Job zum Aufheben der Verwaltung von Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen. Alle diesem Job zugeordneten Protokolle finden Sie auf der Jobs-Übersichtsseite.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wiederholen Sie den Job zur Verwaltungsaufhebung, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle zugehörigen Fehler behoben wurden, die in den Jobprotokollen beschrieben sind.

- **FQXXOBO00004I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat einen Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) eingeleitet.**

Erläuterung

Job zur Verwaltung von Einheit {2} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich gestartet. Der Job kann auf der Jobs-Seite überwacht werden. Nach Abschluss des Jobs wird ein Ereignis mit dem Status des Prozesses zum Ereignisprotokoll hinzugefügt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00005I Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Job zur Verwaltung von Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Einheit wird nun verwaltet und ein Zugriff auf die Einheit über die Ressourcenseiten ist möglich. Alle diesem Job zugeordneten Protokolle finden Sie auf der Jobs-Übersichtsseite.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00006J Der von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} gestartete Vorgang zur Verwaltung auf Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen.**

Erläuterung

Job zur Verwaltung von Einheit {0} (IP-Adresse: {3}) wurde mit Fehlern abgeschlossen. Alle diesem Job zugeordneten Protokolle finden Sie auf der Jobs-Übersichtsseite.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wiederholen Sie den Job zur Verwaltung, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle zugehörigen Fehler behoben wurden, die in den Jobprotokollen beschrieben sind.

- **FQXXOBO00007J Die von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden mit Fehlern abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Aktualisierung der Ermittlungskonfigurationseinstellungen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXXOBO00008I Die Einstellung "Automatische Ermittlung für SLP" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00009I Die Einstellung "Automatische Ermittlung für SLP" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert**

Erläuterung
Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00010I Die Einstellung "Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert**

Erläuterung
Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00011I Die Einstellung "Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert**

Erläuterung
Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00012I Die Einstellung "Registrierungsanforderung" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00013I Die Einstellung "Registrierungsanforderung" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00014I Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} aktiviert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00015I Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} deaktiviert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00016I Die Einstellung "Bereinigung von Offline-Einheiten" wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} zu {0} geändert**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOBO00017J Die von Remote-IP-Adresse {0} für Manager {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden mit Fehlern abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen für Manager ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Aktualisierung der Ermittlungskonfigurationseinstellungen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXXOBO00018I Die von Remote-IP-Adresse {0} für Manager {1} initiierten Änderungen der Ermittlungskonfigurationseinstellungen wurden erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Anforderung zum Bearbeiten der Ermittlungskonfigurationseinstellungen für Manager wurde erfolgreich abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0001I Die Verbindungsherstellung mit XClarity Administrator von Remote-IP-Adresse {0} wurde von Benutzer {1} mit Remote-IP-Adresse {2} gestartet.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Verbindungsherstellung mit einem XClarity-Verwaltungsserver begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0002I Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} erfolgreich hergestellt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0003J Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} nicht erfolgreich hergestellt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz konnte nicht hergestellt werden.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Orchestrator-Verwaltungsserver eine Verbindung mit dem XClarity-Verwaltungsserver herstellen kann. Überprüfen Sie, dass die eingegebenen Anmeldeinformationen korrekt sind und dass der Benutzer die erforderlichen Rollen für die Verbindungsherstellung hat.

- **FQXXOCO0004I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {2} zu trennen.**

Erläuterung

Der Benutzer begonnen, die Verbindung mit einem XClarity-Verwaltungsserver zu trennen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0005I Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} erfolgreich getrennt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz wurde erfolgreich getrennt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0006J Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hat die Verbindung mit XClarity Administrator an Remote-IP-Adresse {0} nicht erfolgreich getrennt.**

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Orchestrator-Verwaltungsserver eine Verbindung mit dem XClarity-Verwaltungsserver herstellen kann. Überprüfen Sie, dass die eingegebenen Anmeldeinformationen korrekt sind und dass der Benutzer die erforderlichen Rollen für die Verbindungsherstellung hat.

- **FQXXOCO0007K Die Authentifizierungsdetails für die Instanz von Manager {0} sind jetzt ungültig.**

Erläuterung

Die Authentifizierungsdetails für die Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz sind ungültig.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen.

- **FQXXOCO0008I Die Authentifizierungsdetails für die Instanz von Manager {0} sind jetzt gültig.**

Erläuterung

Die Authentifizierungsdetails für die Verbindung mit einer XClarity-Verwaltungsserverinstanz sind jetzt gültig.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0009I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat begonnen, die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} zu ändern.**

Erläuterung

Der Benutzer hat begonnen, die Anmeldeinformationen für einen XClarity-Verwaltungsserver zu ändern.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0010I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} erfolgreich geändert.**

Erläuterung

Der Benutzer hat die Anmeldeinformationen für einen XClarity-Verwaltungsserver erfolgreich geändert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0011J Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat die Anmeldeinformationen für XClarity Administrator-Instanz {2} nicht erfolgreich geändert.**

Erläuterung

Der Benutzer konnte die Anmeldeinformationen für einen XClarity-Verwaltungsserver nicht ändern.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

- **FQXXOCO0012J Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat versucht, die Anmeldeinformationen für eine nicht existierende XClarity Administrator-Instanz zu ändern.**

Erläuterung

Der Benutzer hat versucht, die Anmeldeinformationen für einen nicht existierenden XClarity-Verwaltungsserver zu ändern.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

- **FQXXOCO0013K Die Verbindung mit dem Manager {0} ist fehlerhaft.**

Erläuterung

Bei einer Verwaltungsserverinstanz sind Verbindungsprobleme aufgetreten.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Verbindung überprüfen

- **FQXXOCO0014I Die Verbindung mit dem Manager {0} ist nun fehlerfrei.**

Erläuterung

Die Probleme bei der Verbindung mit einer Verwaltungsserverinstanz sind nicht mehr aktuell.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0015I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit einer Instanz von EcoStruxureIT begonnen: {2}.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Verbindungsherstellung mit einer EcoStruxureIT-Instanz begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

Erläuterung

Die Verbindungsherstellung mit einer EcoStruxureIT-Instanz ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Orchestrator-Verwaltungsserver eine Verbindung mit der EcoStruxureIT-API herstellen kann. Überprüfen Sie, dass die eingegebenen Anmeldeinformationen korrekt sind und dass der Benutzer die erforderlichen Rollen für die Verbindungsherstellung hat.

- **FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einer EcoStruxureIT-Instanz wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0018I Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden von Benutzer {0} von der Remote-IP-Adresse geändert {1}.**

Erläuterung

Der Benutzer hat die Verbindungs- und/oder Authentifizierungsdetails des Managers geändert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0019I Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden erfolgreich überprüft. Sie wurden durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} geändert.**

Erläuterung

Die Verbindungs- und/oder Authentifizierungsdetails des Managers sind korrekt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO0020K Die Verbindungsdetails des Managers {2} wurden geprüft, sind aber nicht korrekt. Sie wurden durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} geändert.**

Erläuterung

Die Verbindungs- und/oder Authentifizierungsdetails des Managers sind nicht korrekt. Der Orchestrator-Server kann nicht korrekt mit dem Manager kommunizieren.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fügen Sie gültige Verbindungs- und Authentifizierungsdetails im Manager hinzu, damit eine korrekte Kommunikation mit dem Orchestrator-Server möglich ist.

- **FQXXOCO0021K Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat versucht, die Verbindungsdetails des Managers {2} zu ändern. Der Vorgang ist jedoch auf dem Orchestrator-Server fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Der Vorgang zum Ändern der Details des Managers ist auf dem Orchestrator-Server fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an das Service- und Supportteam.

- **FQXXOCO1001I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit XClarity Administrator {2} über Port {3} begonnen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Verbindungsherstellung mit einem XClarity-Verwaltungsserver begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1002I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit Schneider EcoStruxure IT {3} begonnen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Verbindungsherstellung mit Schneider EcoStruxure IT begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1003I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat mit der Verbindungsherstellung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} begonnen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Verbindungsherstellung mit einem vRealize Operations Manager-Server begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1003K Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindungsherstellung mit einem neuen oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einer oder mehreren Verwaltungsserverinstanzen ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an Service und Support, falls das Problem weiterhin auftritt.

- **FQXXOCO1004I Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit XClarity Administrator {2} zu trennen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat begonnen, die Verbindung mit einem XClarity-Verwaltungsserver zu trennen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1005I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} zu trennen.**

Erläuterung

Der Benutzer begonnen, die Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT zu trennen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1006I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat begonnen, die Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} zu trennen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat begonnen, die Verbindung mit einem vRealize Operations Manager-Server zu trennen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1006K Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit einem oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung mit einer oder mehreren Verwaltungsserverinstanzen ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an Service und Support, falls das Problem weiterhin auftritt.

- **FQXXOCO1007J Die Anforderung von {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit einem oder mehreren Managern ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung mit einer oder mehreren Verwaltungsserverinstanzen ist fehlgeschlagen. Dieses Problem tritt auf, wenn die angeforderten Manager nicht mit dem Orchestrator-Server verbunden sind.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Anforderung gültig ist, indem Sie die UI-Informationen aktualisieren.

- **FQXXOCO1008I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit XClarity Manager {2} über Port {3} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einem XClarity-Verwaltungsserver wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1009I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1010I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einem vRealize Operations Manager-Verwaltungsserver wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1010K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit XClarity Manager {2} über Port {3} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Verbindung zu einem XClarity-Verwaltungsserver konnte nicht hergestellt werden.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1011K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Verbindungsherstellung mit Schneider EcoStruxure IT ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1012I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit XClarity Manager {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit dem XClarity-Verwaltungsserver wurde erfolgreich getrennt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1012K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zur Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} über Port {3} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit einem vRealize Operations Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1013I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT wurde erfolgreich getrennt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1014I Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Trennung der Verbindung mit einem vRealize Operations Manager-Server war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1014K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit XClarity Manager {2} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung mit dem XClarity-Verwaltungsserver ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1015K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT {2} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung mit Schneider EcoStruxure IT ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1016K Die Anforderung von Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} zum Trennen der Verbindung mit vRealize Operations Manager {2} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Trennung der Verbindung mit einem vRealize Operations Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten, die in die Anforderung eingegeben wurden.

- **FQXXOCO1017I Management Hub {0} von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hinzugefügt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit dem Management Hub wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1018I Management Hub {0} von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} entfernt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit dem Management Hub wurde erfolgreich getrennt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1019I Management Hub {0} erfolgreich verbunden.**

Erläuterung

Der mit dem Portal verbundene Management Hub.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1020I Management Hub 2.0 {0} wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} hinzugefügt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit Management Hub 2.0 wurde erfolgreich hergestellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOCO1020K Management Hub {0} getrennt.**

Erläuterung

Der vom Portal getrennte Management Hub.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich.

- **FQXXOCO1021I Management Hub 2.0 {0} wurde von Benutzer {1} von Remote-IP-Adresse {2} entfernt.**

Erläuterung

Die Verbindung mit Management Hub 2.0 wurde erfolgreich getrennt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOIS0001J Benutzer {0} hat zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche bei {1}.**

Erläuterung

Die Analyse zeigt eine Warnung, dass nicht autorisierte Mitarbeiter möglicherweise versuchen, auf diese Einheit zuzugreifen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Untersuchen Sie den Grund für die fehlgeschlagenen Anmeldeversuche. Besteht die Möglichkeit, dass ein nicht autorisierter Benutzer versucht, auf die Einheit zuzugreifen?

- **FQXXOIS0002J Für {0} wird mindestens einmal ein kritisches oder Warnereignis in mindestens drei aufeinanderfolgenden 5-Minuten-Zeiträumen generiert.**

Erläuterung

Die Analyse hat festgestellt, dass die Anzahl der wiederholten kritischen Ereignisse einen Schwellenwert erreicht hat.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Ereignisprotokoll für diese Einheit und befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse, um diese wiederkehrenden Ereignisse zu eliminieren.

- **FQXXOIS0003J Für {0} werden pro Stunde mehr als fünf kritische oder Warnereignisse in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Stunden generiert.**

Erläuterung

Die Analyse hat festgestellt, dass die Anzahl der wiederholten kritischen Ereignisse einen Schwellenwert erreicht hat.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Ereignisprotokoll für diese Einheit und befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse, um diese wiederkehrenden Ereignisse zu eliminieren.

- **FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

Erläuterung

Die Analyse hat festgestellt, dass die Anzahl der Verbindungsprobleme bei der Kommunikation mit dieser Einheit über dem Normalwert liegt.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und der Einheit.

- **FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

Erläuterung

Die Analyse hat festgestellt, dass die Anzahl der fehlenden Ereignisse auf mögliche Probleme hinweisen könnte.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Es wird empfohlen, das Ereignisprotokoll der Einheit zu überprüfen, um Ereignisse anzuzeigen, die der Verwaltungsserver nicht empfangen konnte.

- **FQXXOIS0006J Einige Einheitenereignisse wurden vom Verwaltungsserver nicht empfangen.**

Erläuterung

Fehlende Ereignisse wurden über Lücken in Sequenznummern erkannt, die nicht wiederhergestellt werden konnten.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Es wird empfohlen, das Ereignisprotokoll der Einheit zu überprüfen, um Ereignisse anzuzeigen, die der Verwaltungsserver nicht empfangen konnte.

- **FQXXOIS0007J Die Firmwareversion von {0} ist über zwei Jahre alt und somit anfälliger für Fehler und Sicherheitsprobleme.**

Erläuterung

Nicht aktualisierte Firmware kann häufig mehr Schwachstellen aufweisen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Aktualisieren Sie die Firmware auf eine neuere Version.

- **FQXXOIS0008J Die Anzahl der von LXCA {0} verwalteten Einheiten hat den Alarmschwellenwert überschritten oder wird den maximalen Verwaltungsschwellenwert voraussichtlich in den nächsten 30 Tagen überschreiten.**

Erläuterung

Die Analyse prognostiziert, dass das Hinzufügen weiterer neuer Einheiten zum Verwaltungsserver mit der aktuellen Geschwindigkeit zu einer Überlastung führen könnte.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Richten Sie eine zusätzliche Verwaltungsserverinstanz ein und weisen Sie verwaltete Einheiten neu zu.

- **FQXXOKN0001I Erfassungsänderungen.**

Erläuterung

Erfassungsänderungen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOKN0002I Einheiten wurden entfernt.**

Erläuterung

Einheiten wurden entfernt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0001J Die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenzen sind nicht mehr gültig.**

Erläuterung

Die installierten Lizenzen sind nicht mehr gültig.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0002J Die XClarity Orchestrator-Analyselizenzen sind nicht mehr gültig.**

Erläuterung

Die installierten Lizenzen sind nicht mehr gültig.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0003I Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Verwaltungslizenz ausgeführt.**

Erläuterung

Es wurden keine Verwaltungslizenzen erkannt. Wird derzeit im 90-Tage-Testmodus ausgeführt. Für einen Zeitraum von 90 Tagen gibt es keine Einschränkungen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0004I Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Analyselizenz ausgeführt.**

Erläuterung

Es wurden keine Analyselizenzen erkannt. Wird derzeit im 90-Tage-Testmodus ausgeführt. Für einen Zeitraum von 90 Tagen gibt es keine Einschränkungen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0005J Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl, liegt aber noch im Toleranzbereich.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0006J Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Analyselizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl, liegt aber noch im Toleranzbereich.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0007K Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Verwaltungslizenz wurde um {0} überschritten.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl. Der Toleranzbereich wurde ebenso überschritten.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0008K Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator-Analyselizenz wurde um {0} überschritten.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl. Der Toleranzbereich wurde ebenso überschritten.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0009I Der 90-Tage-Testzeitraum der XClarity Orchestrator-Lizenz hat begonnen.**

Erläuterung

Die installierten Lizenzen sind nicht mehr gültig oder nicht installiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0010I Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator-Lizenz hat begonnen.**

Erläuterung

Die installierten Lizenzen sind nicht mehr gültig oder nicht installiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0011I Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Verwaltung läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Die Lizenz läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0012I Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Analyse läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Die Lizenz läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0013I Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Verwaltung läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Die Lizenz läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0014I Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Analyse läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Die Lizenz läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0015K Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Verwaltung ist abgelaufen.**

Erläuterung

Die Testlizenz ist abgelaufen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0016K Der 90-Tage-Testzeitraum von XClarity Orchestrator-Analyse ist abgelaufen oder wurde abgebrochen.**

Erläuterung

Die Testlizenz ist abgelaufen oder Sie haben Lizenzen installiert, deren Ablaufdatum nach Ende der Karenzzeit von 90 Tagen liegt.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0017K Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Verwaltung ist abgelaufen.**

Erläuterung

Die Testlizenz ist abgelaufen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0018K Die 90-Tage-Karenzzeit von XClarity Orchestrator-Analyse ist abgelaufen oder wurde abgebrochen.**

Erläuterung

Die Karenzzeit ist abgelaufen oder Sie haben Lizenzen installiert, deren Ablaufdatum nach Ende der Karenzzeit von 90 Tagen liegt.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0019I Die XClarity Orchestrator-Analyseservices sind nicht mehr verfügbar.**

Erläuterung

Ihre Analyselizenz ist nicht vorhanden oder ungültig.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0020I Die XClarity Orchestrator-Analyseservices wurden aktiviert.**

Erläuterung

Die XClarity Orchestrator-Analyseservices wurden aktiviert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0021I Die XClarity Orchestrator-Managementservices sind nicht mehr verfügbar.**

Erläuterung

Ihre Managementlizenz ist nicht vorhanden oder ungültig.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0022I Die XClarity Orchestrator-Managementservices wurden aktualisiert.**

Erläuterung

Die XClarity Orchestrator-Managementservices wurden aktualisiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0023J Die XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen sind nicht mehr gültig.**

Erläuterung

Die installierten Lizenzen sind nicht mehr gültig.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0024I Der XClarity Orchestrator-Server wird derzeit ohne installierte Call-Home-Lizenz ausgeführt.**

Erläuterung

Es wurden keine Call-Home-Lizenzen erkannt. Wird derzeit im 90-Tage-Testmodus ausgeführt. Für einen Zeitraum von 90 Tagen gibt es keine Einschränkungen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0025J Die Anzahl der lizenzierten Einheiten für die XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenz wurde überschritten, liegt aber noch im Toleranzbereich.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl, liegt aber noch im Toleranzbereich.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0026K Die Anzahl der Einheiten hat die Anzahl der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen um {0} überschritten.**

Erläuterung

Die Anzahl verwalteter Einheiten überschreitet die maximal zulässige Zahl. Der Call-Home-Service bei nicht wartungsfähigen Ereignissen wird innerhalb von 90 Tagen eingestellt.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0027I Der 90-tägige Testzeitraum des XClarity Orchestrator Call-Home-Services für nicht wartungsfähige Ereignisse läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Der Testzeitraum läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0028I Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen läuft am {0} ab.**

Erläuterung

Die Lizenz läuft in weniger als 90 Tagen ab.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0029K Der 90-Tage-Testzeitraum der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen ist abgelaufen.**

Erläuterung

Der Testzeitraum ist abgelaufen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0030K Die 90-Tage-Karenzzeit der XClarity Orchestrator Call-Home-Lizenzen ist abgelaufen.**

Erläuterung

Die Lizenz ist abgelaufen.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenden Sie sich zum Erwerb neuer Lizenzen an Ihren Lenovo Ansprechpartner und installieren Sie sie, damit das System konform ist.

- **FQXXOMN0031I Der XClarity Orchestrator Call-Home-Service für nicht wartungsfähige Ereignisse ist nicht mehr verfügbar.**

Erläuterung

Ihre Call-Home-Lizenzen sind nicht vorhanden, ungültig oder abgelaufen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMN0032I Der XClarity Orchestrator Call-Home-Service für nicht wartungsfähige Ereignisse wurde aktiviert.**

Erläuterung

Es sind nun ausreichend XClarity Call-Home-Lizenzen verfügbar.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMO0001I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine neue Ausschlussregel erstellt.**

Erläuterung

Der Benutzer hat die Ausschlussregel erfolgreich erstellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOMO0002I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine neue Ausschlussregel gelöscht.**

Erläuterung

Der Benutzer hat die Ausschlussregel erfolgreich gelöscht.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOPM00001I Benutzer {0} hat Richtlinie {1} gelöscht.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat eine Richtlinie gelöscht.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOPM00002I Benutzer {0} hat die folgenden Richtlinien gelöscht: {1}.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat mehrere Richtlinien gelöscht.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXORM0001I Der Benutzer {0} mit IP-Adresse hat {1} die Nutzdaten des Aktualisierungspakets mit der ID {2} erfolgreich gelöscht.**

Erläuterung

Das Löschen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXORM0002I Der Benutzer {0} mit IP-Adresse hat {1} das Aktualisierungspaket mit der ID {2} vollständig gelöscht.**

Erläuterung

Das Löschen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0001I Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Anmeldung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0002J Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Anmeldung ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenn dies weiterhin passiert, überprüfen Sie mit dem angegebenen Benutzer, ob er das korrekte Kennwort besitzt oder ob der Benutzeraccount für einen Angriff verwendet wird.

- **FQXXOSE0003I Die Abmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Abmeldung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0003J Die Anmeldung von Remote-IP-Adresse {0} für einen Benutzernamen mit ungültigen Zeichen ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Anmeldung mit ungültigen Zeichen ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenn dies weiterhin passiert, überprüfen Sie mit dem angegebenen Benutzer, ob er das korrekte Kennwort besitzt oder ob der Benutzeraccount für einen Angriff verwendet wird.

- **FQXXOSE0004I Entfernen der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste wurde entfernt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0004J Die Anmeldung von Remote-IP-Adresse {0} für einen nicht existierenden Benutzernamen ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Die Anmeldung mit einem unbekanntem Benutzernamen ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenn dies weiterhin passiert, überprüfen Sie mit dem angegebenen Benutzer, ob er das korrekte Kennwort besitzt oder ob der Benutzeraccount für einen Angriff verwendet wird.

- **FQXXOSE0005I Erstellen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Benutzergruppe wurde erstellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0006I Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Benutzergruppe wurde entfernt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0007I Die Erstellung für Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Erstellung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0008I Die Aktualisierung für Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Aktualisierung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0009I Das Löschen von Benutzeraccount {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Das Löschen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0010I Erstellen der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste wurde erstellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0011I Aktualisieren der Zugriffssteuerungsliste von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste wurde aktualisiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0012I Die Zuordnung der Zugriffsliste zwischen Ressource {0} und ACL {1}, erstellt von Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3}, war erfolgreich.**

Erläuterung

Das Erstellen der ACL-Zuordnung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0013I Status von Zertifikat {0} wurde in "active" geändert.**

Erläuterung

Der Status des vom Orchestrator-Server verwalteten Zertifikats wurde in "active" geändert. Ab diesem Zeitpunkt wird das Zertifikat für die Kommunikation verwendet.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0014J Status von Zertifikat {0} wurde in "expired" geändert.**

Erläuterung

Der Status des vom Orchestrator-Server verwalteten Zertifikats wurde in "expired" geändert. Ab diesem Zeitpunkt wird das Zertifikat nicht für die Kommunikation verwendet.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Zertifikat nicht von einer nicht verwendeten Funktion verwendet wird.

- **FQXXOSE0015I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat ein neues Zertifikat mit subjectDB {2} hochgeladen.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat ein neues Zertifikat auf den Orchestrator-Server hochgeladen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0016J Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat erfolglos versucht, ein neues Zertifikat auf den Orchestrator-Server hochzuladen.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat versucht, ein neues Zertifikat auf den Orchestrator-Server hochzuladen, aber der Vorgang ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Zertifikat in einem unterstützten Format vorliegt und nicht beschädigt ist.

- **FQXXOSE0017I Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat das Zertifikat mit subjectDB {2} entfernt.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat ein neues Zertifikat auf den Orchestrator-Server hochgeladen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0018J Der Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} hat erfolglos versucht, ein Zertifikat vom Orchestrator-Server zu löschen.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat versucht, ein neues Zertifikat vom Orchestrator-Server zu löschen, aber der Vorgang ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Zertifikat noch auf dem Server existiert.

- **FQXXOSE0019I Die Aktualisierung der Account-Sicherheitseinstellungen durch Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Aktualisierung der Account-Sicherheitseinstellungen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0019J Möglicherweise ist Ihr Account kompromittiert.**

Erläuterung

Jemand hat versucht, von Remote-IP-Adresse {0} auf Ihren Account zuzugreifen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0020I Sitzung {0} wurde von Remote-IP-Adresse {1} gelöscht.**

Erläuterung

Das Löschen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0021J Benutzer {0} wurde aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.**

Erläuterung

Benutzer {0} hat häufiger als zulässig versucht, sich mit ungültigen Anmeldeinformationen anzumelden.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Warten Sie den erforderlichen Zeitraum ab und melden Sie sich dann erneut an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- **FQXXOSE0022J Kennwort für Benutzer {0} ist abgelaufen. Der Account ist gesperrt.**

Erläuterung

Das Kennwort für Benutzer {0} ist abgelaufen und muss geändert werden.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Ändern Sie das Kennwort und melden Sie sich dann erneut an.

- **FQXXOSE0023I Das Hinzufügen für LDAP-Server {0}:{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Erstellung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0024I Das Aktualisieren für LDAP-Server {0}:{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.**

Erläuterung

Die Änderung war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0025I Das Löschen für LDAP-Server {0}:{1} durch Benutzer {2} von Remote-IP-Adresse {3} war erfolgreich.**

Erläuterung

Das Löschen war erfolgreich.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0026J Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen, aber die Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig, da die zugeordnete Benutzergruppe entfernt wurde. Jede Zugriffssteuerungsliste muss eine Benutzergruppe enthalten.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fügen Sie der Zugriffssteuerungsliste eine gültige Benutzergruppe hinzu.

- **FQXXOSE0027J Entfernen der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen, aber Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste {2} ist nicht mehr gültig, da die zugeordnete Benutzergruppe gelöscht wurde, nachdem die LDAP-Konfiguration entfernt wurde. Jede Zugriffssteuerungsliste muss eine Benutzergruppe enthalten.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fügen Sie der Zugriffssteuerungsliste eine gültige Benutzergruppe hinzu.

- **FQXXOSE0028I Aktualisieren der Benutzergruppe von Benutzer {0} von IP-Adresse {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Die Zugriffssteuerungsliste wurde aktualisiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0029I Aktivieren oder Deaktivieren der ressourcenbasierten Zugriffssteuerung durch Benutzer {0} von IP-Adresse {1} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Ressourcenbasierte Zugriffssteuerung wurde aktiviert oder deaktiviert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0030I Das Authentifizierungstoken für Hub {0} wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} widerrufen.**

Erläuterung

Das Authentifizierungstoken wurde entfernt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSE0031J Die Anmeldung für Benutzer {0} von Remote-IP-Adresse {1} ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Der Anmeldevorgang ist aufgrund des TruScale-Synchronisierungsfehlers fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Wenn dieses Ereignis weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den TruScale-Systemadministrator.

- **FQXXOSS0001I Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} begonnen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten von einem Administratorserver begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0002I Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von einem Administratorservers abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0003J Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten vom Verwaltungsserver {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Das Sammeln der Servicedaten von einem Administratorservers durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Vergewissern Sie sich, dass zwischen Orchestrator- und Administratorservers weiterhin eine Verbindung besteht.

- **FQXXOSS0004I Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} begonnen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat mit dem Sammeln der Servicedaten von einer Einheit begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0005I Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von einer Einheit abgeschlossen.

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0006J Der Orchestrator-Server hat das Sammeln der Servicedaten von Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung
Das Sammeln der Servicedaten von einer Einheit durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit
Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Vergewissern Sie sich, dass zwischen Orchestrator- und Administratorserver weiterhin eine Verbindung besteht. Stellen Sie sicher, dass der Administrator-Server mit der Einheit kommunizieren kann und dass die Einheit die Funktion der Datenerfassung unterstützt.

- **FQXXOSS0007I Der Orchestrator-Server hat mit dem Anhängen einer Notiz an Ticket {0} begonnen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung
Der Orchestrator-Server hat mit dem Anhängen einer Notiz an ein Ticket begonnen.

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0008I Der Orchestrator-Server hat das Anhängen der Notiz {3} an das Ticket {0} erfolgreich abgeschlossen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung
Der Orchestrator-Server hat das Anhängen einer Notiz an ein Ticket erfolgreich abgeschlossen.

Dringlichkeit
Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll
Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen
Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0009J Das Anhängen einer Notiz an Service-Ticket {0} durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung

Das Anhängen einer Notiz an ein Service-Ticket durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Daten und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an das Service- und Support-Team.

- **FQXXOSS0013I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat mit der Erstellung eines {2} {3} Tickets begonnen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat mit der Erstellung eines Tickets begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0014I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat das Erstellen {2} {3} eines Tickets erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Benutzer hat die Erstellung eines Tickets abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0015J Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat das Erstellen {2} {3} eines Tickets nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Benutzer konnte kein Ticket erstellen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0016I Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} begonnen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für eine Einheit begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0017I Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für eine Einheit abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0018J Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Das Erstellen eines Tickets für eine Einheit durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Vergewissern Sie sich, dass eine Verbindung zwischen dem Orchestrator-Server und der Einheit vorhanden ist. Überprüfen Sie, dass die Verbindung mit der Call-Home-Funktion funktioniert.

- **FQXXOSS0019I Für Ticket-ID {0} wurde das Hochladen einer Datei gestartet. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat das Hochladen einer Datei für ein Ticket begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0020J Der Orchestrator-Server konnte eine Datei für das Ticket {0} nicht hochladen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung

Der Verwaltungsserver konnte das Hochladen einer Datei für ein Ticket nicht abschließen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0021I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat eine Anforderung zum Abrufen des aktuellen Ticketstatus gestartet.**

Erläuterung

Ein Benutzer hat eine Anforderung zum Abrufen des aktuellen Ticketstatus gestartet.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0022J Die Anforderung zum Abrufen des aktuellen Ticketstatus ist fehlgeschlagen.**

Erläuterung

Der Verwaltungsserver konnte die Anforderung nicht abschließen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0023I Der Orchestrator-Server hat das Hochladen einer Datei für das Ticket {0} erfolgreich abgeschlossen. Aktion wurde von Benutzer {1} mit IP-Adresse {2} initiiert.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Hochladen einer Datei für ein Ticket abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0024I Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} begonnen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Hochladen einer Datei für ein Ticket begonnen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0025I Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat das Hochladen einer Datei für ein Ticket abgeschlossen.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0026J Der Orchestrator-Server hat das Hochladen der Datei {0} für das Ticket {1} nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Das Hochladen einer Datei für ein Ticket durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Vergewissern Sie sich, dass eine Verbindung zwischen dem Orchestrator-Server und der LUF-Seite vorhanden ist.

- **FQXXOSS0027K Der Orchestrator-Server hat das Erstellen eines Tickets für Einheit {0} nicht erfolgreich abgeschlossen.**

Erläuterung

Das Erstellen eines Tickets für diese Ressource durch den Orchestrator-Server ist fehlgeschlagen, da ungültige Eigenschaften gefunden wurden: {1}.

Dringlichkeit

Kritisch

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Hardwaredaten gültig sind, wenden Sie sich andernfalls an das Support-Team.

- **FQXXOSS0028I Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} erstellt.**

Erläuterung

Die Kontaktinformationen wurden erfolgreich erstellt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0029I Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} entfernt.**

Erläuterung

Die Kontaktinformationen wurden erfolgreich entfernt.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0030I Die Kontaktinformationen mit dem Namen {0} wurden vom Benutzer {1} über die Remote-IP-Adresse {2} geändert.**

Erläuterung

Die Kontaktinformationen wurden erfolgreich aktualisiert.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0031I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat einen manuellen Lenovo Call-Home-Test per Software gestartet.**

Erläuterung

null

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS0032I Benutzer {0} mit IP-Adresse {1} hat einen manuellen Lenovo Call-Home per Software gestartet.**

Erläuterung

null

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOSS9001I Servicedatei wurde in {0} gespeichert.**

Erläuterung

null

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOVA0001J Auf dem Orchestrator-Server fehlt das zweite angehängte Festplattenlaufwerk, das für das Aktualisierungs-Repository erforderlich ist.**

Erläuterung

Auf dem Orchestrator-Server fehlt das zweite angehängte Festplattenlaufwerk, das für das Aktualisierungs-Repository und die Aktualisierungsfunktion erforderlich ist.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fahren Sie den Orchestrator-Server herunter und fügen Sie ein zweites Festplattenlaufwerk mit mindestens 50 GB an, das von der Aktualisierungsfunktion als Repository-Speicherlaufwerk verwendet werden soll. Schalten Sie dann den Orchestrator-Server ein.

- **FQXXOVA0002J Der Orchestrator-Server hat ein zweites Festplattenlaufwerk erkannt, das nicht genügend Speicherplatz für die erforderliche Aktualisierung hat.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server benötigt ein zweites Festplattenlaufwerk mit mindestens 50 GB für das Aktualisierungs-Repository und die Aktualisierungsfunktion.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fahren Sie den Orchestrator-Server herunter und ändern Sie die Größe des zweiten Festplattenlaufwerks in 50 GB. Schalten Sie dann den Orchestrator-Server ein.

- **FQXXOVA0003I Der Orchestrator-Server verfügt über ein dediziertes Festplattenlaufwerk, das als Speicherlaufwerk für das Aktualisierungs-Repository fungieren wird.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat erkannt, dass das zweite Festplattenlaufwerk angehängt und so konfiguriert ist, dass es als Speicherlaufwerk für das Aktualisierungs-Repository verwendet wird.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXXOVA0004J Auf dem Orchestrator-Server fehlt das dritte angehängte Festplattenlaufwerk, das für die Betriebssystemimplementierung erforderlich ist.**

Erläuterung

Auf dem Orchestrator-Server fehlt das dritte angehängte Festplattenlaufwerk, das für eine funktionierende Betriebssystemimplementierung erforderlich ist.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fahren Sie den Orchestrator-Server herunter und hängen Sie ein drittes Festplattenlaufwerk mit mindestens 100 GB an, das von der Betriebssystemimplementierungsfunktion als Speicherlaufwerk verwendet werden soll. Schalten Sie dann den Orchestrator-Server ein.

- **FQXXOVA0005J Der Orchestrator-Server hat ein drittes Festplattenlaufwerk erkannt, das nicht über ausreichend Speicherplatz für die erforderliche Betriebssystemimplementierung verfügt.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server benötigt ein drittes Festplattenlaufwerk mit mindestens 100 GB, damit die Betriebssystemimplementierung funktioniert.

Dringlichkeit

Warnung

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Fahren Sie den Orchestrator-Server herunter und ändern Sie die Größe des dritten Festplattenlaufwerks in 100 GB. Schalten Sie dann den Orchestrator-Server ein.

- **FQXXOVA0006I Der Orchestrator-Server verfügt über ein dediziertes Festplattenlaufwerk, das als Speicherlaufwerk für die Betriebssystemimplementierung fungieren wird.**

Erläuterung

Der Orchestrator-Server hat erkannt, dass das dritte Festplattenlaufwerk angehängt und so konfiguriert ist, dass es als Speicherlaufwerk für die Betriebssystemimplementierung verwendet wird.

Dringlichkeit

Informationen

Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

Kapitel 2. Ereignisse und Alerts von XClarity Management Hub und XClarity Administrator

Über die Webschnittstelle können Sie Informationen zu allen Verwaltungsserver- und hardwarebezogenen Ereignissen und Alerts anzeigen, die von Lenovo XClarity Management Hub und Lenovo XClarity Administrator ausgelöst oder erfasst werden. Diese Nachrichten werden im Ereignis- oder Alertprotokoll aufgeführt.

Die folgenden Informationen werden für jede Ereignisnachricht bereitgestellt.

Ereignis-ID

Eine Zeichenfolge, die das Ereignis oder eine Klasse von Ereignissen eindeutig kennzeichnet. Es handelt sich um eine 12-stellige Zeichenfolge im folgenden Format.

FQXHM*ccnnns*

Dabei gilt Folgendes:

- *cc* gibt die Komponente an, von der das Ereignis stammt. Lenovo XClarity Management Hub- und Lenovo XClarity Administrator-Ereignisse verwenden die folgenden Komponenten-IDs.
 - **CN.** Konsole
 - **CP.** Konfigurationsmuster
 - **CR.** Virtuelle Einheit
 - **DI.** Ermittlung und Einheitenverwaltung
 - **DM.** Datenmanagement
 - **EM.** Ereignisse und Überwachung
 - **FC.** Betriebssystemimplementierung
 - **JM.** Jobverwaltung
 - **MF.** Erfassung und Weiterleiter von Metrikdaten
 - **MI.** Datenmigration
 - **NM.** Netzwerkverwaltung
 - **RC.** Fernsteuerung
 - **SE.** Sicherheit
 - **SP.** Switch-Ports
 - **SS.** Service und Support
 - **ST.** Speicherverwaltung
 - **TS.** ThinkServer-Verwaltung
 - **UP.** Aktualisierungen
- *nnn* zeigt eine bestimmte Nachricht an.
- *s* zeigt den Schweregrad wie folgt an:
 - **I.** Information; keine Maßnahme erforderlich.
 - **F.** Warnung. Es ist keine Aktion erforderlich.
 - **G.** Warnung. Aktion kann verzögert werden
 - **H.** Warnung (untergeordnet) Aktion kann verzögert werden
 - **J.** Warnung (untergeordnet) Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
 - **K.** Kritisch. Aktion kann verzögert werden
 - **L.** Kritisch. Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
 - **M.** Kritisch. Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
 - **N.** Kritisch. Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.

Eine Beschreibung aller Platzhaltervariablen (beispielsweise *[arg1]* oder *[arg2]*) aus der Beschreibung des Ereignisses.

Dringlichkeit

Angabe zum Schweregrad der Bedingung, wie folgt:

- **Information.** Das Ereignis wurde zu Prüfzwecken aufgezeichnet. Dies ist normalerweise eine Benutzeraktion oder eine Statusänderung, die als normales Verhalten einzustufen ist.
- **Warnung.** Das Ereignis ist nicht so schwerwiegend wie ein Fehler, die Ursache für die Warnung sollte jedoch möglichst beseitigt werden, bevor sie zu einem Fehler führt. Es kann sich auch um eine Bedingung handeln, die eine zusätzliche Überwachung oder Wartung erfordert.
- **Kritisch.** Das Ereignis ist ein Fehler oder eine kritische Bedingung, die sich auf den Betrieb oder eine erwartete Funktion auswirkt.

Wartungsfähig mit Protokoll

Ein Hinweis darauf, ob eine Aktion (entweder durch Sie oder durch den Lenovo Support) erforderlich ist, um das Problem zu beheben.

Unterstützung automatisch benachrichtigen

Ein Hinweis darauf, ob ein Service-Ticket automatisch geöffnet wird und Diagnosedaten an das Lenovo Support-Center für dieses Ereignis übertragen werden, wenn die Call-Home-Funktion in XClarity Orchestrator oder in den Ressourcenmanagern konfiguriert und aktiviert ist.

Benutzeraktion

Die Aktionen, die zur Behebung des Ereignisses auszuführen sind. Führen Sie die Schritte in der aufgeführten Reihenfolge durch, bis der Fehler behoben ist. Wenn das Problem nicht nach der Durchführung aller empfohlenen Maßnahmen behoben ist, nehmen Sie Verbindung mit dem Lenovo Support auf.

Kapitel 3. Ereignisse und Alerts von Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator meldet Informationen zu allen hardwarebezogenen *Alarmen*, die von Schneider Electric EcoStruxure IT Expert erfasst werden. Diese Alarmnachrichten werden im Ereignis- oder Alertprotokoll aufgeführt.

Die von EcoStruxure IT Expert erfassten Alarme werden von XClarity Orchestrator in drei Nachrichten-IDs kategorisiert. Die Nachricht für die einzelnen Nachrichten-IDs unterscheidet sich je nach Problem und Art der Infrastruktureinheit, die das Problem gemeldet hat.

- **FQXXOEX0001I.** Information. Es ist keine Aktion erforderlich. Der Alarm wurde zu Prüfzwecken aufgezeichnet. Dies ist normalerweise eine Benutzeraktion oder eine Statusänderung, die als normales Verhalten einzustufen ist.
- **FQXXOEX0001J.** Warnung. Die Aktion kann verzögert werden oder es ist keine Aktion erforderlich. Der Alarm ist nicht so schwerwiegend wie ein Fehler, die Ursache für die Warnung sollte jedoch möglichst beseitigt werden, bevor sie zu einem Fehler führt. Es kann sich auch um eine Bedingung handeln, die eine zusätzliche Überwachung oder Wartung erfordert.
- **FQXXOEX0001K.** Kritisch. Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich. Der Alarm ist ein Fehler oder ein kritischer Zustand, der sich auf den Betrieb oder eine erwartete Funktion auswirkt.

Lenovo