



# Référence des messages de Lenovo XClarity Orchestrator



**Version 2.1**

## Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des [mentions générales et légales dans la documentation en ligne de XClarity Orchestrator](#).

Deuxième édition (Juillet 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

**REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS** : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (« General Services Administration »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

---

# Table des matières

<b>Table des matières.</b> . . . . .	<b>i</b>	<b>Chapitre 2. Événements et alertes de XClarity Management Hub et XClarity Administrator</b> . . . . .	<b>63</b>
<b>Chapitre 1. Événements et alertes de XClarity Orchestrator</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>Chapitre 3. Événements et alertes de Schneider Electric EcoStruxure IT Expert</b> . . . . .	<b>65</b>
Événements XClarity Orchestrator classés par niveau de gravité . . . . .	2		
Liste des événements XClarity Orchestrator . . . . .	11		



---

# Chapitre 1. Événements et alertes de XClarity Orchestrator

Vous pouvez vous servir des messages suivants pour vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent se produire lors de l'utilisation de Lenovo XClarity Orchestrator. Les messages générés par XClarity Orchestrator sont répertoriés dans les journaux des événements ou des alertes.

Les informations suivantes sont fournies pour chaque message d'événement ou d'alerte de XClarity Orchestrator.

## Code d'événement

Une chaîne qui identifie de manière unique l'événement ou la classe d'événements pour XClarity Orchestrator. Il s'agit d'une chaîne à 12 caractères présentant le format suivant.

**FQXXO***ccnnns*

où :

- *cc* identifie le composant à l'origine de l'événement. XClarity Orchestrator utilise les ID de composant suivants.
  - **AG.** API de données agrégées
  - **CA.** Alertes personnalisées
  - **CL.** Collections
  - **CO.** Connecteur
  - **GW.** Passerelle
  - **IS.** iSDDC
  - **KN.** Connaissance
  - **MN.** Services de gestion
  - **MO.** Surveillance des alertes actives/événements/entrants
  - **PM.** Stratégies de conformité de mise à jour
  - **RM.** Modules de mise à jour
  - **SE.** Sécurité
  - **SS.** Service et support
  - **VA.** Dispositif virtuel
- *nnnn* identifie le numéro de message unique.
- *s* identifie la gravité, comme suit.
  - **I.** Information
  - **J.** Avertissement
  - **K.** Critique

Une description de chaque variable de substitution, telle que *[arg1]* ou *[arg2]*, qui est incluse dans la description de l'événement.

## Gravité

Une indication du niveau d'importance de la condition, comme suit.

- **Informations.** L'événement a été enregistré à des fins d'audit. Il s'agit généralement d'une action utilisateur ou d'un changement d'état qui correspond à un comportement normal.
- **Avertissement.** L'événement n'est pas aussi grave qu'une erreur, mais si possible, il est conseillé de corriger la condition avant qu'elle ne devienne une erreur. Il peut également s'agir d'une condition qui nécessite une surveillance ou une maintenance supplémentaire.

- **Critique.** L'événement indique généralement une panne ou une condition critique qui affecte le service ou une fonction attendue.

### Réparable avec journal

Une indication sur la nécessité éventuelle d'une action (effectuée par vous ou par le support Lenovo) pour remédier au problème.

### Avertir automatiquement le service de support

Une indication permettant de savoir si un ticket de maintenance est ouvert automatiquement et si les fichiers de diagnostic sont transférés au centre du support Lenovo pour cet événement si l'appel vers Lenovo est configuré et activé sur XClarity Orchestrator ou les gestionnaires de ressources.

### Action utilisateur

Actions à effectuer pour résoudre l'événement. Suivez la procédure dans l'ordre indiqué jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si le problème n'est pas résolu après la réalisation de toutes les actions recommandées, contactez le support Lenovo.

## Événements XClarity Orchestrator classés par niveau de gravité

Le tableau suivant répertorie tous les événements XClarity Orchestrator classés par niveau de gravité (Informationnel, Avertissement et Critique).

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOBO00001I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a lancé une opération d'annulation de gestion sur l'appareil {2} (adresse IP : {3}).	Informationnel
FQXXOBO00002I	L'opération d'annulation de la gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} a été finalisée avec succès.	Informationnel
FQXXOBO00004I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a lancé une opération de gestion sur l'appareil {2} (adresse IP : {3}).	Informationnel
FQXXOBO00005I	L'opération de gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} a été finalisée avec succès.	Informationnel
FQXXOBO00008I	Le paramètre de détection automatique SLP a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00009I	Le paramètre de détection automatique SLP a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00010I	L'encapsulation sur tous les futurs appareils gérés a été activé par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00011I	L'encapsulation sur tous les futurs appareils gérés a été désactivé par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00012I	Le paramètre de demande d'inscription a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00013I	Le paramètre de demande d'inscription a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOBO00014I	Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00015I	Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOBO00016I	Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été remplacé par {0} par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOBO00018I	Les modifications des paramètres de configuration de détection initiées à partir d'une adresse IP distante {0} pour le gestionnaire {1} ont bien été appliquées.	Informationnel
FQXXOCO0001I	L'opération de connexion de XClarity Administrator depuis l'adresse IP distante {0} a été démarrée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOCO0002I	L'opération de connexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a abouti.	Informationnel
FQXXOCO0004I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOCO0005I	L'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a abouti.	Informationnel
FQXXOCO0008I	Les détails d'authentification pour l'instance du gestionnaire {0} sont désormais valides.	Informationnel
FQXXOCO0009I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré l'opération de modification des données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.	Informationnel
FQXXOCO0010I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a modifié correctement les données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.	Informationnel
FQXXOCO0014I	La connexion au gestionnaire {0} est désormais fonctionnelle.	Informationnel
FQXXOCO0015I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion d'une instance EcoStruxureIT : {2}.	Informationnel
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Informationnel
FQXXOCO0018I	Les détails de connexion du gestionnaire {2} ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOCO0019I	Les détails de la connexion du gestionnaire {2} ont été vérifiés avec succès. Ils ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOCO1001I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à XClarity Administrator {2} via le port {3}.	Informationnel
FQXXOCO1002I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à Schneider EcoStruxure IT {3}.	Informationnel
FQXXOCO1003I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à vRealize Operations Manager {2} via le port {3}.	Informationnel

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOCO1004I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion de XClarity Administrator {2}.	Informationnel
FQXXOCO1005I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion à Schneider EcoStruxure IT {2}.	Informationnel
FQXXOCO1006I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion à vRealize Operations Manager {2}.	Informationnel
FQXXOCO1008I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à XClarity Manager {2} à l'aide du port {3} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1009I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à Schneider EcoStruxure IT {2} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1010I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une connexion à vRealize Operations Manager {2} à l'aide du port {3} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1012I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de XClarity Manager {2} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1013I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de Schneider EcoStruxure IT {2} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1014I	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une déconnexion de vRealize Operations Manager {2} s'est terminée avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1017I	Le Management Hub {0} a été ajouté par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOCO1018I	Le Management Hub {0} a été retiré par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOCO1019I	Management Hub {0} connecté avec succès.	Informationnel
FQXXOCO1020I	Le Management Hub 2.0 {0} a été ajouté par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOCO1021I	Le Management Hub 2.0 {0} a été retiré par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOKN0001I	Modifications de la collection.	Informationnel
FQXXOKN0002I	Appareils supprimés.	Informationnel
FQXXOMN0003I	Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution sans licence Management installée.	Informationnel
FQXXOMN0004I	Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution sans licence Analytics installée.	Informationnel
FQXXOMN0009I	Le compte à rebours de la période d'évaluation de 90 jours de la licence XClarity Orchestrator a démarré.	Informationnel
FQXXOMN0010I	Le compte à rebours de la période de grâce de 90 jours de la licence XClarity Orchestrator a démarré.	Informationnel



Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOMN0011I	La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Management expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0012I	La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0013I	La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Management expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0014I	La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0019I	Les services XClarity Orchestrator Analytics ne sont plus disponibles.	Informationnel
FQXXOMN0020I	Les services XClarity Orchestrator Analytics ont été activés.	Informationnel
FQXXOMN0021I	Les services XClarity Orchestrator Management ne sont plus disponibles.	Informationnel
FQXXOMN0022I	Les services XClarity Orchestrator Management ont été activés.	Informationnel
FQXXOMN0024I	Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution, mais aucune licence d'appel vers Lenovo n'est installée.	Informationnel
FQXXOMN0027I	La période d'essai de 90 jours du service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0028I	La période de grâce de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator expire le {0}.	Informationnel
FQXXOMN0031I	Le service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables n'est plus disponible.	Informationnel
FQXXOMN0032I	Le service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables a été activé.	Informationnel
FQXXOMO0001I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a créé une nouvelle règle d'exclusion.	Informationnel
FQXXOMO0002I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé une nouvelle règle d'exclusion.	Informationnel
FQXXOPM00001I	L'utilisateur {0} a supprimé la stratégie {1}.	Informationnel
FQXXOPM00002I	L'utilisateur {0} a supprimé les règles suivantes : {1}.	Informationnel
FQXXORM0001I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé correctement le contenu du module de mise à jour avec l'ID {2}.	Informationnel
FQXXORM0002I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé correctement l'intégralité du module de mise à jour avec l'ID {2}.	Informationnel
FQXXOSE0001I	L'opération de connexion a abouti pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOSE0003I	L'opération de déconnexion a abouti pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOSE0004I	La suppression de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0005I	La création du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOSE0006I	La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0007I	L'opération de création du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0008I	L'opération de mise à jour du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0009I	L'opération de suppression du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0010I	La création de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0011I	La mise à jour de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0012I	L'association de liste d'accès entre la ressource {0} et l'ACL {1} créée par l'utilisateur {2} à partir de l'adresse IP distante {3} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0013I	Le certificat avec le sujet {0} a modifié son état en Actif.	Informationnel
FQXXOSE0015I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a téléchargé un nouveau certificat avec subjectDB {2}.	Informationnel
FQXXOSE0017I	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a supprimé un certificat avec subjectDB {2}.	Informationnel
FQXXOSE0019I	L'opération de mise à jour des paramètres de sécurité de compte par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0020I	La session {0} a été supprimée à partir de l'adresse IP distante {1}.	Informationnel
FQXXOSE0023I	L'opération d'ajout pour le serveur LDAP {0};{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0024I	L'opération de mise à jour pour le serveur LDAP {0};{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0025I	L'opération de suppression pour le serveur LDAP {0};{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0028I	La mise à jour du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0029I	L'activation ou la désactivation du contrôle d'accès basé sur les ressources par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.	Informationnel
FQXXOSE0030I	Le jeton d'authentification pour le concentrateur {0} a été révoqué par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Informationnel
FQXXOSS0001I	Le serveur orchestrateur a commencé à collecter les données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.	Informationnel
FQXXOSS0002I	Le serveur orchestrateur a terminé correctement de collecter les données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.	Informationnel
FQXXOSS0004I	Le serveur orchestrateur a commencé à collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.	Informationnel
FQXXOSS0005I	Le serveur orchestrateur a terminé correctement de collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.	Informationnel

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOSS0007I	Le serveur orchestrateur a commencé à joindre une note au ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Informationnel
FQXXOSS0008I	Le serveur orchestrateur a correctement joint la note {3} au ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Informationnel
FQXXOSS0013I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a commencé à créer un ticket {2} {3}.	Informationnel
FQXXOSS0014I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a terminé correctement de créer un ticket {2} {3}.	Informationnel
FQXXOSS0016I	Le serveur orchestrateur a commencé à créer un ticket pour l'appareil {0}.	Informationnel
FQXXOSS0017I	Le serveur orchestrateur a terminé correctement de créer un ticket pour l'appareil {0}.	Informationnel
FQXXOSS0019I	Un téléchargement de fichier a démarré pour l'ID de ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Informationnel
FQXXOSS0021I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré une demande d'obtention du dernier état des tickets.	Informationnel
FQXXOSS0023I	Le serveur orchestrateur a terminé correctement de charger un fichier pour le ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Informationnel
FQXXOSS0024I	Le serveur orchestrateur a commencé à charger le fichier {0} pour le ticket {1}.	Informationnel
FQXXOSS0025I	Le serveur orchestrateur a terminé correctement de charger le fichier {0} pour le ticket {1}.	Informationnel
FQXXOSS0028I	Les informations de contact avec le nom {0} ont été créées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOSS0029I	Les informations de contact avec le nom {0} ont été supprimées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOSS0030I	Les informations de contact avec le nom {0} ont été modifiées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.	Informationnel
FQXXOSS0031I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré le test du logiciel d'appel manuel vers Lenovo.	Informationnel
FQXXOSS0032I	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré le logiciel d'appel manuel vers Lenovo.	Informationnel
FQXXOSS9001I	Fichier de maintenance enregistré sur {0}.	Informationnel
FQXXOVA0003I	Le serveur Orchestrator dispose d'un disque dur dédié qui sert d'unité de stockage de référentiel des mises à jour.	Informationnel
FQXXOVA0006I	Le serveur Orchestrator dispose d'un disque dur dédié qui sert d'unité de stockage pour le déploiement du système d'exploitation.	Informationnel
FQXXOBO00003J	L'opération d'annulation de la gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} s'est terminée avec des erreurs.	Avertissement
FQXXOBO00006J	L'opération de gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} s'est terminée avec des erreurs.	Avertissement

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOBO00007J	Les modifications des paramètres de configuration de reconnaissance initiées par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} ont été finalisées avec des erreurs.	Avertissement
FQXXOBO00017J	Les modifications des paramètres de configuration de détection initiées à partir d'une adresse IP distante {0} pour le gestionnaire {1} ont été finalisées avec des erreurs.	Avertissement
FQXXOCO0003J	L'opération de connexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a échoué.	Avertissement
FQXXOCO0006J	L'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a échoué.	Avertissement
FQXXOCO0011J	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} n'a pas réussi à modifier les données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.	Avertissement
FQXXOCO0012J	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a tenté de modifier les données d'identification pour une instance XClarity Administrator qui n'existe pas.	Avertissement
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Avertissement
FQXXOCO1007J	La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour se déconnecter d'un ou plusieurs gestionnaires a échoué.	Avertissement
FQXXOIS0001J	L'utilisateur {0} a effectué un trop grand nombre de tentatives de connexion échouées pour {1}.	Avertissement
FQXXOIS0002J	Un événement critique ou d'avertissement est généré une ou plusieurs fois {0} dans au moins trois périodes consécutives de 5 minutes.	Avertissement
FQXXOIS0003J	Plus de cinq événements critiques ou d'avertissement sont générés pour {0}, toutes les heures, pendant au moins deux heures consécutives.	Avertissement
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Avertissement
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Avertissement
FQXXOIS0006J	Certains événements d'appareils n'ont pas été reçus par le serveur de gestion.	Avertissement
FQXXOIS0007J	La version du programme interne de {0} date de plus de deux ans, et est donc plus vulnérable aux bogues et aux problèmes de sécurité.	Avertissement
FQXXOIS0008J	Le nombre d'appareils gérés par LXCA {0} a dépassé le seuil d'alarme ou devrait dépasser le seuil de gestion maximal au cours des 30 prochains jours.	Avertissement
FQXXOMN0001J	Les licences XClarity Orchestrator Management ne sont plus valides.	Avertissement
FQXXOMN0002J	Les licences XClarity Orchestrator Analytics ne sont plus valides.	Avertissement
FQXXOMN0005J	Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Management, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.	Avertissement

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOMN0006J	Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Analytics, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.	Avertissement
FQXXOMN0023J	Les licences d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator ne sont plus valides.	Avertissement
FQXXOMN0025J	Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.	Avertissement
FQXXOSE0002J	L'opération de connexion a échoué pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Avertissement
FQXXOSE0003J	L'opération de connexion à partir de l'adresse IP distante {0} pour un nom d'utilisateur contenant des caractères non valides a échoué.	Avertissement
FQXXOSE0004J	L'opération de connexion à partir de l'adresse IP distante {0} pour un nom d'utilisateur qui n'existe pas a échoué.	Avertissement
FQXXOSE0014J	Le certificat avec le sujet {0} a modifié son état en Expiré.	Avertissement
FQXXOSE0016J	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a tenté de télécharger un nouveau certificat sur le serveur Orchestrator sans succès.	Avertissement
FQXXOSE0018J	L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a tenté de supprimer un certificat sur le serveur Orchestrator sans succès.	Avertissement
FQXXOSE0019J	Votre compte risque d'être compromis.	Avertissement
FQXXOSE0021J	L'utilisateur {0} a été verrouillé en raison d'un trop grand nombre d'échecs de connexion.	Avertissement
FQXXOSE0022J	Le mot de passe de l'utilisateur {0} a expiré. Le compte est verrouillé.	Avertissement
FQXXOSE0026J	La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti, mais la liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide.	Avertissement
FQXXOSE0027J	La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti, mais la liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide.	Avertissement
FQXXOSE0031J	L'opération de connexion a échoué pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.	Avertissement
FQXXOSS0003J	Le serveur orchestrateur a mis fin sans succès à la collecte des données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.	Avertissement
FQXXOSS0006J	Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.	Avertissement
FQXXOSS0009J	Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à joindre une note au ticket de service {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Avertissement
FQXXOSS0015J	L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a terminé sans succès de créer un ticket {2} {3}.	Avertissement
FQXXOSS0018J	Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de créer un ticket pour l'appareil {0}.	Avertissement
FQXXOSS0020J	Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à télécharger un fichier pour le ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.	Avertissement

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOSS0022J	La demande d'obtention du dernier état des tickets a échoué.	Avertissement
FQXXOSS0026J	Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de charger le fichier {0} pour le ticket {1}.	Avertissement
FQXXOVA0001J	Le second disque dur connecté et requis pour le référentiel des mises à jour est absent du serveur Orchestrator.	Avertissement
FQXXOVA0002J	Le serveur Orchestrator a détecté un second disque dur dont l'espace est insuffisant pour la mise à jour requise.	Avertissement
FQXXOVA0004J	Le troisième disque dur connecté et requis pour le déploiement du système d'exploitation est absent du serveur Orchestrator.	Avertissement
FQXXOVA0005J	Le serveur Orchestrator a détecté un troisième disque dur qui ne dispose pas d'un espace suffisant requis en vue du déploiement du système d'exploitation.	Avertissement
FQXXOCO0007K	Les détails d'authentification pour l'instance du gestionnaire {0} sont désormais non valides.	Critique
FQXXOCO0013K	La connexion au gestionnaire {0} présente des problèmes.	Critique
FQXXOCO0020K	Les détails de la connexion du gestionnaire {2} ont été vérifiés mais ils ne sont pas corrects. Ils ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1}.	Critique
FQXXOCO0021K	L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a tenté de modifier les détails de la connexion du gestionnaire {2}, mais l'opération a échoué sur le serveur Orchestrator.	Critique
FQXXOCO1003K	La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour initier une connexion avec un nouveau gestionnaire ou plusieurs gestionnaires a échoué.	Critique
FQXXOCO1006K	La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour se déconnecter d'un ou plusieurs gestionnaires a échoué.	Critique
FQXXOCO1010K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à XClarity Manager {2} à l'aide du port {3} a échoué.	Critique
FQXXOCO1011K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à Schneider EcoStruxure IT {2} a échoué.	Critique
FQXXOCO1012K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une connexion à vRealize Operations Manager {2} à l'aide du port {3} a échoué.	Critique
FQXXOCO1014K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de XClarity Manager {2} n'a pas abouti.	Critique
FQXXOCO1015K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de Schneider EcoStruxure IT {2} a échoué.	Critique
FQXXOCO1016K	La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une déconnexion de vRealize Operations Manager {2} n'a pas abouti.	Critique
FQXXOCO1020K	Management Hub {0} déconnecté.	Critique

Tableau 1. Événements classés par niveau de gravité (suite)

Code d'événement	Chaîne de message	Gravité
FQXXOMN0007K	Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Management de {0}.	Critique
FQXXOMN0008K	Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Analytics de {0}.	Critique
FQXXOMN0015K	La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Management a expiré.	Critique
FQXXOMN0016K	La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics a expiré ou a été interrompue.	Critique
FQXXOMN0017K	La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Management a expiré.	Critique
FQXXOMN0018K	La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics a expiré ou a été interrompue.	Critique
FQXXOMN0026K	La limite du nombre d'appareils a dépassé le nombre de licences d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator de {0}.	Critique
FQXXOMN0029K	La période d'essai de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator a expiré.	Critique
FQXXOMN0030K	La période de grâce de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator a expiré.	Critique
FQXXOSS0027K	Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de créer un ticket pour l'appareil {0}.	Critique

## Liste des événements XClarity Orchestrator

Cette section répertorie tous les événements XClarity Orchestrator pouvant être affichés dans le journal des événements ou le journal d'audit de XClarity Administrator.

- **FQXXOBO00001I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a lancé une opération d'annulation de gestion sur l'appareil {2} (adresse IP : {3}).**

### Explications

Le travail d'annulation de gestion de l'appareil {2} (adresse IP : {3}) a démarré avec succès. Vous pouvez surveiller le travail à partir de la page Travaux. Une fois le travail terminé, un événement indiquant l'état du processus est ajouté au journal des événements.

### Gravité

Informationnel

### Réparable avec journal

Non

### Avertir automatiquement le service de support

Non

### Action utilisateur

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00002I L'opération d'annulation de la gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} a été finalisée avec succès.**

### Explications

Le travail d'annulation de gestion de l'appareil {0} (adresse IP : {3}) s'est terminé avec succès. L'appareil n'est plus géré et n'est plus accessible via les pages de ressources. Tous les journaux associés à ce travail sont accessibles dans la page Récapitulatif des travaux.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOBO00003J L'opération d'annulation de la gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} s'est terminée avec des erreurs.**

**Explications**

Le travail d'annulation de gestion de l'appareil {0} (adresse IP : {3}) s'est terminé avec des erreurs. Tous les journaux associés à ce travail sont accessibles dans la page Récapitulatif des travaux.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Relancez le travail d'annulation de gestion après vous être assuré que toutes les erreurs connexes qui sont décrites dans les journaux des travaux sont corrigées.

- **FQXXOBO00004I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a lancé une opération de gestion sur l'appareil {2} (adresse IP : {3}).**

**Explications**

Le travail de gestion de l'appareil {2} (adresse IP : {3}) a démarré avec succès. Vous pouvez surveiller le travail à partir de la page Travaux. Une fois le travail terminé, un événement indiquant l'état du processus est ajouté au journal des événements.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOBO00005I L'opération de gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} a été finalisée avec succès.**

**Explications**

Le travail de gestion de l'appareil {0} (adresse IP : {3}) s'est terminé avec succès. L'appareil est désormais géré et il est accessible via les pages de ressources. Tous les journaux associés à ce travail sont accessibles dans la page Récapitulatif des travaux.

**Gravité**



Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00006J L'opération de gestion sur l'appareil {0} (adresse IP : {3}) initiée par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2} s'est terminée avec des erreurs.**

**Explications**

Le travail de gestion de l'appareil {0} (adresse IP : {3}) s'est terminé avec des erreurs. Tous les journaux associés à ce travail sont accessibles dans la page Récapitulatif des travaux.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Relancez le travail de gestion après vous être assuré que toutes les erreurs connexes qui sont décrites dans les journaux des travaux sont corrigées.

- **FQXXOBO00007J Les modifications des paramètres de configuration de reconnaissance initiées par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} ont été finalisées avec des erreurs.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Essayez de nouveau de mettre à jour les paramètres de configuration de reconnaissance. Si le problème persiste, contactez l'assistance.

- **FQXXOBO00008I Le paramètre de détection automatique SLP a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00009I Le paramètre de détection automatique SLP a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00010I L'encapsulage sur tous les futurs appareils gérés a été activé par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00011I L'encapsulage sur tous les futurs appareils gérés a été désactivé par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00012I Le paramètre de demande d'inscription a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00013I Le paramètre de demande d'inscription a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00014I Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été activé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00015I Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été désactivé par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOBO00016I Le paramètre de nettoyage des appareils hors ligne a été remplacé par {0} par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance a abouti

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOBO00017J Les modifications des paramètres de configuration de détection initiées à partir d'une adresse IP distante {0} pour le gestionnaire {1} ont été finalisées avec des erreurs.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance pour le gestionnaire a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Essayez de nouveau de mettre à jour les paramètres de configuration de reconnaissance. Si le problème persiste, contactez l'assistance.

- **FQXXOBO00018I Les modifications des paramètres de configuration de détection initiées à partir d'une adresse IP distante {0} pour le gestionnaire {1} ont bien été appliquées.**

**Explications**

La demande de modification des paramètres de configuration de reconnaissance pour le gestionnaire a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO0001I L'opération de connexion de XClarity Administrator depuis l'adresse IP distante {0} a été démarrée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de connexion d'un serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0002I L'opération de connexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a abouti.**

**Explications**

L'opération de connexion d'une instance de serveur de gestion XClarity a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0003J L'opération de connexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion d'une instance de serveur de gestion XClarity n'a pas abouti.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le serveur de gestion Orchestrator peut accéder au serveur de gestion XClarity. Vérifiez que les données d'identification saisies pour l'opération sont correctes et que l'utilisateur dispose des rôles nécessaires pour créer la connexion.

- **FQXXOCO0004I L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de déconnexion d'un serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0005I L'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a abouti.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'une instance de serveur de gestion XClarity a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO0006J L'opération de déconnexion de XClarity Administrator à l'adresse IP distante {0} démarrée par l'utilisateur {1} depuis l'adresse IP distante {2} a échoué.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'une instance de serveur de gestion XClarity n'a pas abouti.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le serveur de gestion Orchestrator peut accéder au serveur de gestion XClarity. Vérifiez que les données d'identification saisies pour l'opération sont correctes et que l'utilisateur dispose des rôles nécessaires pour créer la connexion.

- **FQXXOCO0007K Les détails d'authentification pour l'instance du gestionnaire {0} sont désormais non valides.**

**Explications**

Les données d'authentification pour connecter une instance de serveur de gestion ne sont pas valides.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Mettez à jour les données d'identification.

- **FQXXOCO0008I Les détails d'authentification pour l'instance du gestionnaire {0} sont désormais valides.**

**Explications**

Les données d'authentification pour connecter une instance de serveur de gestion sont désormais valides.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0009I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré l'opération de modification des données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de modification des données d'identification pour le serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0010I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a modifié correctement les données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a modifié correctement les données d'identification pour le serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0011J L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} n'a pas réussi à modifier les données d'identification pour l'instance XClarity Administrator {2}.**

**Explications**

L'utilisateur n'a pas modifié correctement les données d'identification pour le serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Aucune action utilisateur n'est requise.

- **FQXXOCO0012J L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a tenté de modifier les données d'identification pour une instance XClarity Administrator qui n'existe pas.**

**Explications**

Un utilisateur a tenté de modifier les données d'identification pour un serveur de gestion XClarity qui n'existe pas.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Aucune action utilisateur n'est requise.

- **FQXXOCO0013K La connexion au gestionnaire {0} présente des problèmes.**

**Explications**

Des problèmes de connexion ont été détectés pour une instance de serveur de gestion.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez la connexion.

- **FQXXOCO0014I La connexion au gestionnaire {0} est désormais fonctionnelle.**

**Explications**

Les problèmes de connexion à une instance de serveur de gestion sont résolus.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO0015I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion d'une instance EcoStruxureIT : {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de connexion d'une instance EcoStruxureIT.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

**Explications**



L'opération de connexion d'une instance EcoStruxureIT a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le serveur de gestion orchestrateur peut accéder à l'API EcoStruxureIT. Vérifiez que les données d'identification saisies pour l'opération sont correctes et que l'utilisateur dispose des rôles nécessaires pour créer la connexion.

- **FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

**Explications**

L'opération de connexion d'une instance EcoStruxureIT a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0018I Les détails de connexion du gestionnaire {2} ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'utilisateur a modifié les détails de connexion et/ou d'authentification du gestionnaire.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO0019I Les détails de la connexion du gestionnaire {2} ont été vérifiés avec succès. Ils ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1}.**

**Explications**

Les détails de connexion et/ou d'authentification du gestionnaire sont corrects.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO0020K Les détails de la connexion du gestionnaire {2} ont été vérifiés mais ils ne sont pas corrects. Ils ont été modifiés par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1}.**

**Explications**

Les détails de connexion et/ou d'authentification du gestionnaire ne sont pas corrects. Le serveur Orchestrator n'est pas en mesure de communiquer correctement avec lui.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Ajoutez des détails de connexion et d'authentification valides sur le gestionnaire afin que le serveur Orchestrator puisse communiquer correctement avec lui.

- **FQXXOCO0021K L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a tenté de modifier les détails de la connexion du gestionnaire {2}, mais l'opération a échoué sur le serveur Orchestrator.**

**Explications**

L'opération de modification des détails du gestionnaire a échoué sur le serveur Orchestrator.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez l'équipe de maintenance et support.

- **FQXXOCO1001I L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à XClarity Administrator {2} via le port {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de connexion d'un serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO1002I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à Schneider EcoStruxure IT {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de connexion à Schneider EcoStruxure IT.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1003I L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de connexion à vRealize Operations Manager {2} via le port {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de connexion d'un serveur vRealize Operations Manager.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1003K La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour initier une connexion avec un nouveau gestionnaire ou plusieurs gestionnaires a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion à une ou plusieurs instances de serveur de gestion a échoué.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si ce problème persiste, contactez l'équipe de service et support.

- **FQXXOCO1004I L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion de XClarity Administrator {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de déconnexion d'un serveur de gestion XClarity.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1005I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion à Schneider EcoStruxure IT {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de déconnexion à Schneider EcoStruxure IT.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1006I L'utilisateur {0} à l'adresse IP distante {1} a démarré l'opération de déconnexion à vRealize Operations Manager {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a démarré l'opération de déconnexion d'un serveur vRealize Operations Manager.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1006K La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour se déconnecter d'un ou plusieurs gestionnaires a échoué.**

**Explications**

L'opération de déconnexion à plusieurs instances de serveur de gestion a échoué.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si ce problème persiste, contactez l'équipe de service et support.

- **FQXXOCO1007J La demande {0} de l'adresse IP distante {1} pour se déconnecter d'un ou plusieurs gestionnaires a échoué.**

**Explications**

L'opération de déconnexion à plusieurs instances de serveur de gestion a échoué. Ce problème se produit lorsque les gestionnaires demandés ne se connectent pas au serveur Orchestrator.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que la demande est valide en actualisant les informations d'UI.

- **FQXXOCO1008I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à XClarity Manager {2} à l'aide du port {3} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de connexion à un serveur de gestion XClarity a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1009I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à Schneider EcoStruxure IT {2} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de connexion à Schneider EcoStruxure IT a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1010I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une connexion à vRealize Operations Manager {2} à l'aide du port {3} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de connexion à un serveur vRealize Operations Manager a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1010K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à XClarity Manager {2} à l'aide du port {3} a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion à un serveur de gestion XClarity n'a pas abouti.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1011K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se connecter à Schneider EcoStruxure IT {2} a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion à Schneider EcoStruxure IT a échoué.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1012I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de XClarity Manager {2} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'un serveur de gestion XClarity a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO1012K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une connexion à vRealize Operations Manager {2} à l'aide du port {3} a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion à un serveur vRealize Operations Manager n'a pas abouti.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1013I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de Schneider EcoStruxure IT {2} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de déconnexion à Schneider EcoStruxure IT a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1014I La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une déconnexion de vRealize Operations Manager {2} s'est terminée avec succès.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'un serveur vRealize Operations Manager a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1014K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de XClarity Manager {2} n'a pas abouti.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'un serveur de gestion XClarity n'a pas abouti.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1015K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir d'une adresse IP distante {1} pour se déconnecter de Schneider EcoStruxure IT {2} a échoué.**

**Explications**

L'opération de déconnexion à Schneider EcoStruxure IT a échoué.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1016K La demande lancée par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} en vue d'une déconnexion de vRealize Operations Manager {2} n'a pas abouti.**

**Explications**

L'opération de déconnexion d'un serveur vRealize Operations Manager n'a pas abouti.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données qui ont été saisies dans la demande.

- **FQXXOCO1017I Le Management Hub {0} a été ajouté par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'opération de connexion au Management Hub a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO1018I Le Management Hub {0} a été retiré par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'opération de déconnexion du Management Hub a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOCO1019I Management Hub {0} connecté avec succès.**

**Explications**

Management Hub connecté au portail.

**Gravité**

Informationnel



**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1020I Le Management Hub 2.0 {0} a été ajouté par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'opération de connexion au Management Hub 2.0 a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOCO1020K Management Hub {0} déconnecté.**

**Explications**

Management Hub déconnecté du portail.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Aucune action utilisateur n'est requise.

- **FQXXOCO1021I Le Management Hub 2.0 {0} a été retiré par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

L'opération de déconnexion du Management Hub 2.0 a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOIS0001J L'utilisateur {0} a effectué un trop grand nombre de tentatives de connexion échouées pour {1}.**

**Explications**

L'analyse a lancé un avertissement indiquant qu'un personnel non autorisé pourrait tenter d'accéder à cet appareil.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Examinez la raison des tentatives de connexion échouées. Y a-t-il un risque qu'un utilisateur non autorisé tente d'accéder à l'appareil ?

- **FQXXOIS0002J Un événement critique ou d'avertissement est généré une ou plusieurs fois {0} dans au moins trois périodes consécutives de 5 minutes.**

**Explications**

L'analyse a déterminé que le nombre d'événements critiques répétés a atteint un seuil.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Consultez le journal des événements pour cet appareil et suivez les actions recommandées pour ces événements afin d'éliminer ces événements continus.

- **FQXXOIS0003J Plus de cinq événements critiques ou d'avertissement sont générés pour {0}, toutes les heures, pendant au moins deux heures consécutives.**

**Explications**

L'analyse a déterminé que le nombre d'événements critiques répétés a atteint un seuil.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Consultez le journal des événements pour cet appareil et suivez les actions recommandées pour ces événements afin d'éliminer ces événements continus

- **FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

**Explications**

L'analyse a déterminé que le nombre de problèmes de connectivité lors de la communication avec cet appareil est supérieur à la normale.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez la mise en réseau entre le serveur de gestion et l'appareil.

- **FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

**Explications**

L'analyse a déterminé que le nombre d'événements manquants pourrait signaler des problèmes possibles.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Il est recommandé de vérifier le journal des événements de l'appareil pour afficher les événements que le serveur de gestion n'a pas pu recevoir.

- **FQXXOIS0006J Certains événements d'appareils n'ont pas été reçus par le serveur de gestion.**

**Explications**

Des événements manquants ont été détectés via des lacunes dans les numéros de séquence, qui n'ont pas pu être récupérés.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Il est recommandé de vérifier le journal des événements de l'appareil pour afficher les événements que le serveur de gestion n'a pas pu recevoir.

- **FQXXOIS0007J La version du programme interne de {0} date de plus de deux ans, et est donc plus vulnérable aux bogues et aux problèmes de sécurité.**

**Explications**

Un programme interne qui n'est pas à jour peut souvent présenter plus de vulnérabilités.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Mettre à niveau le microprogramme vers un niveau plus récent.

- **FQXXOIS0008J Le nombre d'appareils gérés par LXCA {0} a dépassé le seuil d'alarme ou devrait dépasser le seuil de gestion maximal au cours des 30 prochains jours.**

**Explications**

L'analyse prévoit que le rythme actuel d'ajout continu de nouveaux appareils sur le serveur de gestion pourrait entraîner une surcharge.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Configurer une instance de serveur de gestion supplémentaire et réaffecter les appareils gérés.

- **FQXXOKN0001I Modifications de la collection.**

**Explications**

Modifications de la collection.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOKN0002I Appareils supprimés.**

**Explications**

Appareils supprimés.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0001J Les licences XClarity Orchestrator Management ne sont plus valides.**

**Explications**

Les licences installées ne sont plus valides.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0002J Les licences XClarity Orchestrator Analytics ne sont plus valides.**

**Explications**

Les licences installées ne sont plus valides.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0003I Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution sans licence Management installée.**

**Explications**

Aucune licence Management n'a été détectée. Actuellement en exécution dans le mode d'évaluation de 90 jours. Il n'existe aucune restriction pendant 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0004I Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution sans licence Analytics installée.**

**Explications**

Aucune licence Analytics n'a été détectée. Actuellement en exécution dans le mode d'évaluation de 90 jours. Il n'existe aucune restriction pendant 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0005J Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Management, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0006J Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Analytics, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0007K Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Management de {0}.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée. La tolérance de dépassement a également été dépassée.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0008K Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence XClarity Orchestrator Analytics de {0}.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée. La tolérance de dépassement a également été dépassée.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0009I Le compte à rebours de la période d'évaluation de 90 jours de la licence XClarity Orchestrator a démarré.**

**Explications**

Les licences installées ne sont plus valides ou aucune n'est installée.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0010I Le compte à rebours de la période de grâce de 90 jours de la licence XClarity Orchestrator a démarré.**

**Explications**

Les licences installées ne sont plus valides ou aucune n'est installée.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0011I La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Management expire le {0}.**

**Explications**

La licence parviendra à expiration dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0012I La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics expire le {0}.**

**Explications**

La licence parviendra à expiration dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0013I La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Management expire le {0}.**

**Explications**

La licence parviendra à expiration dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0014I La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics expire le {0}.**

**Explications**

La licence parviendra à expiration dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0015K La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Management a expiré.**

**Explications**

La licence d'évaluation a expiré.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.



- **FQXXOMN0016K La période d'évaluation de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics a expiré ou a été interrompue.**

**Explications**

La licence d'évaluation a expiré ou vous avez installé des licences dont la date d'expiration a dépassé la période de grâce de 90 jours.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0017K La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Management a expiré.**

**Explications**

La licence d'évaluation a expiré.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0018K La période de grâce de 90 jours de XClarity Orchestrator Analytics a expiré ou a été interrompue.**

**Explications**

La période de grâce a expiré ou vous avez installé des licences dont la date d'expiration a dépassé la période de grâce de 90 jours.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0019I Les services XClarity Orchestrator Analytics ne sont plus disponibles.**

**Explications**

Votre licence Analytics n'est pas présente ou n'est pas valide.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0020I Les services XClarity Orchestrator Analytics ont été activés.**

**Explications**

Les services XClarity Orchestrator Analytics ont été activés.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0021I Les services XClarity Orchestrator Management ne sont plus disponibles.**

**Explications**

Votre licence de gestion n'est pas présente ou n'est pas valide.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0022I Les services XClarity Orchestrator Management ont été activés.**

**Explications**

Les services XClarity Orchestrator Management ont été activés.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0023J Les licences d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator ne sont plus valides.**

**Explications**

Les licences installées ne sont plus valides.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0024I Le serveur XClarity Orchestrator est en cours d'exécution, mais aucune licence d'appel vers Lenovo n'est installée.**

**Explications**

Aucune licence d'appel vers Lenovo n'a été détectée. Actuellement en exécution dans le mode d'évaluation de 90 jours. Il n'existe aucune restriction pendant 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0025J Le nombre d'appareils dépasse la limite autorisée pour la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée, mais est inférieur à la tolérance de dépassement.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0026K La limite du nombre d'appareils a dépassé le nombre de licences d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator de {0}.**

**Explications**

Le nombre d'appareils gérés dépasse la limite autorisée. Le service d'appel vers Lenovo pour les événements non réparables cessera dans 90 jours.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo afin d'acheter de nouvelles licences et les installer pour vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0027I La période d'essai de 90 jours du service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables expire le {0}.**

**Explications**

La période d'essai expire dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0028I La période de grâce de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator expire le {0}.**

**Explications**

La licence parviendra à expiration dans moins de 90 jours.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0029K La période d'essai de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator a expiré.**

**Explications**

L'essai a expiré.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0030K La période de grâce de 90 jours de la licence d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator a expiré.**

**Explications**

La licence a expiré.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Contactez votre représentant Lenovo pour acheter de nouvelles licences et les installer afin de vous mettre en conformité.

- **FQXXOMN0031I Le service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables n'est plus disponible.**

**Explications**

Vos licences d'appel vers Lenovo sont absentes, invalides ou dépassées.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMN0032I Le service d'appel vers Lenovo XClarity Orchestrator pour les événements non réparables a été activé.**

**Explications**

Il existe désormais suffisamment de licences d'appel vers Lenovo XClarity disponibles.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMO0001I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a créé une nouvelle règle d'exclusion.**

**Explications**

L'utilisateur a créé la règle d'exclusion.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOMO0002I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé une nouvelle règle d'exclusion.**

**Explications**

L'utilisateur a supprimé la règle d'exclusion.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOPM0001I L'utilisateur {0} a supprimé la stratégie {1}.**

**Explications**

Un utilisateur a supprimé une stratégie.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOPM00002I L'utilisateur {0} a supprimé les règles suivantes : {1}.**

**Explications**

Un utilisateur a supprimé plusieurs stratégies.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXORM0001I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé correctement le contenu du module de mise à jour avec l'ID {2}.**

**Explications**

L'opération de suppression a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXORM0002I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a supprimé correctement l'intégralité du module de mise à jour avec l'ID {2}.**

**Explications**

L'opération de suppression a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0001I L'opération de connexion a abouti pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'opération de connexion a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0002J L'opération de connexion a échoué pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'opération de connexion a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si cet événement persiste, vérifiez auprès de l'utilisateur spécifié s'il possède le bon mot de passe ou si le compte utilisateur est utilisé pour une attaque.

- **FQXXOSE0003I L'opération de déconnexion a abouti pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'opération de déconnexion a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0003J L'opération de connexion à partir de l'adresse IP distante {0} pour un nom d'utilisateur contenant des caractères non valides a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion avec des caractères non valides a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si cet événement persiste, vérifiez auprès de l'utilisateur spécifié s'il possède le bon mot de passe ou si le compte utilisateur est utilisé pour une attaque.

- **FQXXOSE0004I La suppression de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès a été supprimée.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0004J L'opération de connexion à partir de l'adresse IP distante {0} pour un nom d'utilisateur qui n'existe pas a échoué.**

**Explications**

L'opération de connexion avec un nom d'utilisateur inconnu a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si cet événement persiste, vérifiez auprès de l'utilisateur spécifié s'il possède le bon mot de passe ou si le compte utilisateur est utilisé pour une attaque.

- **FQXXOSE0005I La création du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**



Le groupe d'utilisateurs a été créé.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0006I La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

Le groupe d'utilisateurs a été supprimé.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0007I L'opération de création du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.**

**Explications**

L'opération de création a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0008I L'opération de mise à jour du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.**

**Explications**

L'opération de mise à jour a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0009I L'opération de suppression du compte utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.**

**Explications**

L'opération de suppression a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0010I La création de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès a été créée.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0011I La mise à jour de la liste de contrôle d'accès par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès a été mise à jour.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0012I L'association de liste d'accès entre la ressource {0} et l'ACL {1} créée par l'utilisateur {2} à partir de l'adresse IP distante {3} a abouti.**

**Explications**

L'opération de création d'association de l'ACL a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0013I Le certificat avec le sujet {0} a modifié son état en Actif.**

**Explications**

Le certificat géré par le serveur orchestrateur a changé son état en Actif. À partir de ce point, le certificat sera utilisé pour assurer les communications.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0014J Le certificat avec le sujet {0} a modifié son état en Expiré.**

**Explications**

Le certificat géré par le serveur orchestrateur a changé son état en Expiré. À partir de ce point, le certificat ne sera pas utilisé pour assurer les communications.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le certificat n'est pas utilisé par une fonctionnalité qui n'est pas en cours d'utilisation.

- **FQXXOSE0015I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a téléchargé un nouveau certificat avec subjectDB {2}.**

**Explications**

Un utilisateur a téléchargé un nouveau certificat sur le serveur Orchestrator.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0016J L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a tenté de télécharger un nouveau certificat sur le serveur Orchestrator sans succès.**

**Explications**

Un utilisateur a tenté de télécharger un nouveau certificat sur le serveur Orchestrator, mais l'opération a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le certificat est dans un format pris en charge et qu'il n'est pas endommagé.

- **FQXXOSE0017I L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a supprimé un certificat avec subjectDB {2}.**

**Explications**

Un utilisateur a téléchargé un nouveau certificat sur le serveur Orchestrator.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0018J L'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP distante {1} a tenté de supprimer un certificat sur le serveur Orchestrator sans succès.**

**Explications**

Un utilisateur a tenté de supprimer un certificat sur le serveur Orchestrator, mais l'opération a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez que le certificat est toujours présent sur le serveur.

- **FQXXOSE0019I L'opération de mise à jour des paramètres de sécurité de compte par l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1} a abouti.**

**Explications**

L'opération de mise à jour des paramètres de sécurité de compte a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0019J Votre compte risque d'être compromis.**

**Explications**

Une personne a tenté de compromettre votre compte à partir de l'adresse IP distante {0}.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0020I La session {0} a été supprimée à partir de l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'opération de suppression a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0021J L'utilisateur {0} a été verrouillé en raison d'un trop grand nombre d'échecs de connexion.**

**Explications**

L'utilisateur {0} a tenté de se connecter en utilisant des données d'identification non valides à un nombre de reprises plus grand qu'autorisé.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Attendez la durée requise, puis essayez de vous connecter à nouveau. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

- **FQXXOSE0022J Le mot de passe de l'utilisateur {0} a expiré. Le compte est verrouillé.**

**Explications**

Le mot de passe de l'utilisateur {0} a expiré et doit être modifié.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Modifiez le mot de passe, puis essayez de vous connecter à nouveau.

- **FQXXOSE0023I L'opération d'ajout pour le serveur LDAP {0}:{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.**

**Explications**

L'opération de création a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0024I L'opération de mise à jour pour le serveur LDAP {0}:{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.**

**Explications**

L'opération de modification a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0025I L'opération de suppression pour le serveur LDAP {0}:{1} effectuée par l'utilisateur {2} depuis l'adresse IP distante {3} a abouti.**

**Explications**

L'opération de suppression a abouti.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSE0026J La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti, mais la liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide car le groupe d'utilisateurs associé a été supprimé. Chaque liste de contrôle d'accès doit inclure un groupe d'utilisateurs.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Ajoutez un groupe d'utilisateurs valide à la liste de contrôle d'accès.

- **FQXXOSE0027J La suppression du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti, mais la liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès {2} n'est plus valide car le groupe d'utilisateurs associé a été supprimé après la suppression de la configuration LDAP. Chaque liste de contrôle d'accès doit inclure un groupe d'utilisateurs.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Ajoutez un groupe d'utilisateurs valide à la liste de contrôle d'accès.

- **FQXXOSE0028I La mise à jour du groupe d'utilisateurs par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

La liste de contrôle d'accès a été mise à jour.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0029I L'activation ou la désactivation du contrôle d'accès basé sur les ressources par l'utilisateur {0} à partir de l'adresse IP {1} a abouti.**

**Explications**

Le contrôle d'accès basé sur les ressources a été activé ou désactivé.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0030I Le jeton d'authentification pour le concentrateur {0} a été révoqué par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le jeton d'authentification a été supprimé.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSE0031J L'opération de connexion a échoué pour l'utilisateur {0} depuis l'adresse IP distante {1}.**

**Explications**

L'opération de connexion a échoué en raison de l'échec de la synchronisation Truscale.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Si cet événement persiste, contactez l'administrateur système Truscale.

- **FQXXOSS0001I Le serveur orchestrateur a commencé à collecter les données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a démarré le processus de collecte des données de maintenance depuis un serveur d'administration.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSS0002I Le serveur orchestrateur a terminé correctement de collecter les données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a terminé le processus de collecte des données de maintenance depuis un serveur d'administration.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**



Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0003J Le serveur orchestrateur a mis fin sans succès à la collecte des données de maintenance depuis le serveur de gestion {0}.**

**Explications**

Le processus de collecte des données de maintenance depuis un serveur d'administration par le serveur orchestrateur a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez qu'il existe toujours une connexion entre les serveurs orchestrateur et administrateur.

- **FQXXOSS0004I Le serveur orchestrateur a commencé à collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a démarré le processus de collecte des données de maintenance depuis un appareil.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0005I Le serveur orchestrateur a terminé correctement de collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a terminé le processus de collecte des données de maintenance depuis un appareil.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0006J Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de collecter les données de maintenance depuis l'appareil {0}.**

**Explications**

Le processus de collecte des données de maintenance depuis un appareil par le serveur orchestrateur a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez qu'il existe toujours une connexion entre les serveurs orchestrateur et administrateur. Vérifiez que le serveur de l'administrateur peut communiquer avec l'appareil et que l'appareil prend en charge la fonction de collecte de données.

- **FQXXOSS0007I Le serveur orchestrateur a commencé à joindre une note au ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a commencé à joindre une note à un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0008I Le serveur orchestrateur a correctement joint la note {3} au ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a correctement terminé de joindre une note à un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0009J Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à joindre une note au ticket de service {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à joindre une note à un ticket de service.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Validez les données, puis recommencez. Si ce problème persiste, contactez l'équipe de maintenance et support.

- **FQXXOSS0013I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a commencé à créer un ticket {2} {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a commencé à créer un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0014I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a terminé correctement de créer un ticket {2} {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a terminé correctement de créer un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0015J L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a terminé sans succès de créer un ticket {2} {3}.**

**Explications**

L'utilisateur a terminé sans succès de créer un ticket.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSS0016I Le serveur orchestrateur a commencé à créer un ticket pour l'appareil {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a commencé à créer un ticket pour un appareil.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0017I Le serveur orchestrateur a terminé correctement de créer un ticket pour l'appareil {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a terminé de créer un ticket pour un appareil.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0018J Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de créer un ticket pour l'appareil {0}.**

**Explications**

La création d'un ticket pour un appareil par le serveur orchestrateur a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez qu'il existe toujours une connexion entre l'orchestrateur et l'appareil. Vérifiez que la connexion de la fonction Appel vers Lenovo est fonctionnelle.

- **FQXXOSS0019I Un téléchargement de fichier a démarré pour l'ID de ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

L'utilisateur a commencé à charger un fichier pour un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0020J Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à télécharger un fichier pour le ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le serveur de gestion n'a pas pu terminer le chargement d'un fichier pour un ticket.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSS0021I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré une demande d'obtention du dernier état des tickets.**

**Explications**

Un utilisateur a démarré une demande d'obtention du dernier état des tickets.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0022J La demande d'obtention du dernier état des tickets a échoué.**

**Explications**

Le serveur de gestion n'a pas pu terminer la demande.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

- **FQXXOSS0023I Le serveur orchestrateur a terminé correctement de charger un fichier pour le ticket {0}. Action initiée par l'utilisateur {1} à l'adresse IP {2}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a terminé le processus de chargement d'un fichier pour un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0024I Le serveur orchestrateur a commencé à charger le fichier {0} pour le ticket {1}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a commencé le processus de chargement d'un fichier pour un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0025I Le serveur orchestrateur a terminé correctement de charger le fichier {0} pour le ticket {1}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur a terminé le processus de chargement d'un fichier pour un ticket.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0026J Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de charger le fichier {0} pour le ticket {1}.**

**Explications**

Le processus de chargement d'un fichier pour un ticket par le serveur orchestrateur a échoué.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Vérifiez qu'il existe toujours une connexion entre l'orchestrateur et le site LUF.

- **FQXXOSS0027K Le serveur orchestrateur a terminé sans succès de créer un ticket pour l'appareil {0}.**

**Explications**

Le serveur orchestrateur n'a pas réussi à créer un ticket pour cette ressource, car des propriétés non valides ont été trouvées : {1}.

**Gravité**

Critique

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Assurez-vous que les données matérielles sont valides, et si ce n'est pas le cas contactez l'équipe de support.

- **FQXXOSS0028I Les informations de contact avec le nom {0} ont été créées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

Les informations de contact ont été créées correctement.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0029I Les informations de contact avec le nom {0} ont été supprimées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

Les informations de contact ont été supprimées correctement.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0030I Les informations de contact avec le nom {0} ont été modifiées par l'utilisateur {1} à partir de l'adresse IP distante {2}.**

**Explications**

Les informations de contact ont été mises à jour correctement.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0031I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré le test du logiciel d'appel manuel vers Lenovo.**

**Explications**

null

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS0032I L'utilisateur {0} à l'adresse IP {1} a démarré le logiciel d'appel manuel vers Lenovo.**

**Explications**

null

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOSS9001I Fichier de maintenance enregistré sur {0}.**

**Explications**

null

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOVA0001J Le second disque dur connecté et requis pour le référentiel des mises à jour est absent du serveur Orchestrator.**

**Explications**

Le second disque dur connecté et requis pour le référentiel des mises à jour et leur bon fonctionnement est absent du serveur Orchestrator.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**



Non

**Action utilisateur**

Mettez le serveur Orchestrator hors tension, puis connectez un 2e disque dur d'au moins 50 Go en tant qu'unité de stockage de référentiel utilisée à des fins de mises à jour, puis mettez le serveur Orchestrator sous tension.

- **FQXXOVA0002J Le serveur Orchestrator a détecté un second disque dur dont l'espace est insuffisant pour la mise à jour requise.**

**Explications**

Le serveur Orchestrator a besoin d'un second disque dur d'une capacité minimale de 50 Go pour le référentiel des mises à jour et leur bon fonctionnement.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Mettez le serveur Orchestrator hors tension, réglez la capacité du second disque dur sur 50 Go, puis mettez le serveur Orchestrator sous tension.

- **FQXXOVA0003I Le serveur Orchestrator dispose d'un disque dur dédié qui sert d'unité de stockage de référentiel des mises à jour.**

**Explications**

Le serveur Orchestrator a détecté qu'un second disque dur est connecté et configuré en tant qu'unité de stockage de référentiel des mises à jour.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d',information uniquement ; aucune action n',est requise.

- **FQXXOVA0004J Le troisième disque dur connecté et requis pour le déploiement du système d'exploitation est absent du serveur Orchestrator.**

**Explications**

Le troisième disque dur connecté et requis pour que la fonctionnalité de déploiement du système d'exploitation fonctionne est absent du serveur Orchestrator.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Mettez le serveur Orchestrator hors tension, puis connectez un 3e disque dur d'au moins 100 Go en tant qu'unité de stockage utilisée à des fins de déploiement du système d'exploitation, puis mettez le serveur Orchestrator sous tension.

- **FQXXOVA0005J Le serveur Orchestrator a détecté un troisième disque dur qui ne dispose pas d'un espace suffisant requis en vue du déploiement du système d'exploitation.**

**Explications**

Le serveur Orchestrator a besoin d'un troisième disque dur avec un minimum requis de 100 Go pour que la fonctionnalité de déploiement du système d'exploitation fonctionne.

**Gravité**

Avertissement

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Mettez le serveur Orchestrator hors tension, réglez la capacité du troisième disque dur sur 100 Go, puis mettez le serveur Orchestrator sous tension.

- **FQXXOVA0006I Le serveur Orchestrator dispose d'un disque dur dédié qui sert d'unité de stockage pour le déploiement du système d'exploitation.**

**Explications**

Le serveur Orchestrator a détecté qu'un troisième disque dur est connecté et configuré en tant qu'unité de stockage pour le déploiement du système d'exploitation.

**Gravité**

Informationnel

**Réparable avec journal**

Non

**Avertir automatiquement le service de support**

Non

**Action utilisateur**

Message d'information uniquement ; aucune action n'est requise.

---

## Chapitre 2. Événements et alertes de XClarity Management Hub et XClarity Administrator

Depuis l'interface Web, vous pouvez consulter les informations concernant tous les événements liés au matériel et aux serveurs de gestion, ainsi que des alertes lancées ou collectées par Lenovo XClarity Management Hub et Lenovo XClarity Administrator. Ces messages sont répertoriés dans les journaux des événements ou des alertes.

Les informations suivantes sont fournies pour chaque message d'événement.

### Identificateur d'événement

Une chaîne qui identifie de manière unique l'événement ou la classe d'événements. Il s'agit d'une chaîne à 12 caractères présentant le format suivant.

**FQXHM***ccnnns*

où :

- **cc** identifie le composant à l'origine de l'événement. Les événements Lenovo XClarity Management Hub et Lenovo XClarity Administrator utilisent les ID de composant suivants.
  - **CN.** Console
  - **CP.** Modèles de configuration
  - **CR.** Dispositif virtuel
  - **DI.** Reconnaissance et gestion des appareils
  - **DM.** Gestion des données
  - **EM.** Événements et surveillance
  - **FC.** Déploiement du système d'exploitation
  - **JM.** Gestion des travaux
  - **MF.** Collecte de données de mesure et réexpéditeurs
  - **MI.** Migration de données
  - **NM.** Gestion du réseau
  - **RC.** Contrôle à distance
  - **SE.** Sécurité
  - **SP.** Ports de commutateur
  - **SS.** Service et support
  - **ST.** Gestion du stockage
  - **TS.** Gestion ThinkServer
  - **UP.** Mises à jour
- *nnn* identifie le message spécifique.
- *s* identifie la gravité, comme suit.
  - **I.** Message d'information, aucune action n'est requise
  - **F.** Avertissement. Aucune action n'est requise.
  - **G.** Avertissement. L'action peut être reportée
  - **H.** Avertissement (mineur). L'action peut être reportée
  - **J.** Avertissement (mineur). Une action immédiate est requise
  - **K.** Critique. L'action peut être reportée
  - **L.** Critique. Une action immédiate est requise
  - **M.** Critique. Une action immédiate est requise
  - **N.** Critique. Une action immédiate est requise

Une description de chaque variable de substitution, telle que *[arg1]* ou *[arg2]*, qui est incluse dans la description de l'événement.

### **Gravité**

Une indication du niveau d'importance de la condition, comme suit.

- **Informations.** L'événement a été enregistré à des fins d'audit. Il s'agit généralement d'une action utilisateur ou d'un changement d'état qui correspond à un comportement normal.
- **Avertissement.** L'événement n'est pas aussi grave qu'une erreur, mais si possible, il est conseillé de corriger la condition avant qu'elle ne devienne une erreur. Il peut également s'agir d'une condition qui nécessite une surveillance ou une maintenance supplémentaire.
- **Critique.** L'événement indique généralement une panne ou une condition critique qui affecte le service ou une fonction attendue.

### **Réparable avec journal**

Une indication sur la nécessité éventuelle d'une action (effectuée par vous ou par le support Lenovo) pour remédier au problème.

### **Avertir automatiquement le service de support**

Une indication permettant de savoir si un ticket de maintenance est ouvert automatiquement et si les fichiers de diagnostic sont transférés au centre du support Lenovo pour cet événement si l'appel vers Lenovo est configuré et activé sur XClarity Orchestrator ou les gestionnaires de ressources.

### **Action utilisateur**

Actions à effectuer pour résoudre l'événement. Suivez la procédure dans l'ordre indiqué jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si le problème n'est pas résolu après la réalisation de toutes les actions recommandées, contactez le support Lenovo.

---

## Chapitre 3. Événements et alertes de Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator fournit des informations sur toutes les *alarmes* liées au matériel qui sont collectées par Schneider Electric EcoStruxure IT Expert. Ces messages d'alarme sont répertoriés dans les journaux des événements ou des alertes.

Les alarmes collectées par EcoStruxure IT Expert sont classées dans trois ID de message par XClarity Orchestrator. Le message pour chaque ID de message varie en fonction du problème et du type d'appareil d'infrastructure qui a signalé le problème.

- **FQXXOEX0001I.** Informations. Aucune action n'est requise.L'alarme a été enregistrée à des fins d'audit. Il s'agit généralement d'une action utilisateur ou d'un changement d'état qui correspond à un comportement normal.
- **FQXXOEX0001J.** Avertissement. Aucun action n'est requise ou l'action peut être reportée.L'alarme n'est pas aussi grave qu'une erreur, mais si possible, il est conseillé de corriger la condition avant qu'elle ne devienne une erreur. Il peut également s'agir d'une condition qui nécessite une surveillance ou une maintenance supplémentaire.
- **FQXXOEX0001K.** Critique. Une action immédiate est requise.L'alarme indique une panne ou une condition critique qui affecte le service ou une fonction attendue.





**Lenovo**