



Lenovo XClarity Orchestrator

Riferimento per i messaggi



Versione 2.1

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, consultare le [informazioni generali e legali nella documentazione online di XClarity Orchestrator](#).

Seconda edizione (Luglio 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto	i	Capitolo 2. Eventi e avvisi di XClarity Management Hub e XClarity Administrator	63
Capitolo 1. Eventi e avvisi da XClarity Orchestrator	1	Capitolo 3. Eventi e avvisi da Schneider Electric EcoStruxure IT Expert	65
Eventi di XClarity Orchestrator organizzati per gravità	2		
Elenco di eventi XClarity Orchestrator	11		

Capitolo 1. Eventi e avvisi da XClarity Orchestrator

È possibile utilizzare i seguenti messaggi per risolvere i problemi che potrebbero verificarsi quando si utilizza Lenovo XClarity Orchestrator. I messaggi che XClarity Orchestrator genera sono riportati nel log avvisi o nel log eventi.

Per ogni messaggio di evento o di avviso di XClarity Orchestrator vengono fornite le seguenti informazioni.

Codice evento

Stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi per XClarity Orchestrator. Si tratta di una stringa di 12 caratteri nel seguente formato.

FQXXO*ccnnns*

dove:

- **cc** identifica il componente che ha dato origine all'evento. XClarity Orchestrator utilizza i seguenti ID componente.
 - **AG.** API dei dati aggregati
 - **CA.** Avvisi personalizzati
 - **CL.** Raccolte
 - **CO.** Connettore
 - **GW.** Gateway
 - **IS.** iSDDC
 - **KN.** Competenze
 - **MN.** Servizi di gestione
 - **MO.** Monitoraggio avvisi attivi/Eventi/In ingresso
 - **PM.** Criteri di conformità aggiornamento
 - **RM.** Pacchetti di aggiornamento
 - **SE.** Protezione
 - **SS.** Assistenza e supporto
 - **VA.** Appliance virtuale
- **nnnn** identifica il numero univoco del messaggio.
- **s** identifica la gravità, come segue.
 - **I.** Informativo
 - **J.** Avvertenza
 - **K.** Critico

Una descrizione di ogni variabile di sostituzione, come *[arg1]* o *[arg2]*, inclusa nella descrizione dell'evento.

Gravità

Indicazione del livello di problema per la condizione, come segue.

- **Informativo.** L'evento è stato registrato per scopi di controllo. Si tratta in genere di un intervento dell'utente o di una modifica degli stati che rappresenta un comportamento normale.
- **Avvertenza.** L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Critico.** L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Manutenzione con log

Indica se è necessario un intervento (da parte dell'utente o del supporto Lenovo) per correggere il problema.

Avvisa automaticamente il supporto

Indica se viene aperto automaticamente un ticket di assistenza e vengono trasferiti file di diagnostica al centro di supporto Lenovo per questo evento, se Call Home è configurato e abilitato in XClarity Orchestrator o negli strumenti di gestione delle risorse.

Intervento dell'utente

Le azioni da intraprendere per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito tutte le azioni consigliate, contattare il supporto Lenovo.

Eventi di XClarity Orchestrator organizzati per gravità

Nella seguente tabella sono elencati tutti gli eventi XClarity Orchestrator organizzati per gravità (Informativo, Avvertenza e Critico).

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOBO00001I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato un'operazione di non gestione sul dispositivo {2} (IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00002I	L'operazione di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata correttamente.	Informativo
FQXXOBO00004I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato un'operazione di gestione sul dispositivo {2} (IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00005I	L'operazione di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata correttamente.	Informativo
FQXXOBO00008I	L'impostazione di rilevamento automatico SLP è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00009I	L'impostazione di rilevamento automatico SLP è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00010I	L'incapsulamento su tutte le future impostazioni dei dispositivi gestiti è stato abilitato dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00011I	L'incapsulamento su tutte le future impostazioni dei dispositivi gestiti è stato disabilitato dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00012I	L'impostazione di richiesta del registro è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00013I	L'impostazione di richiesta del registro è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00014I	L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00015I	L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00016I	L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata modificata in {0} dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOBO00018I	Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'indirizzo IP remoto {0} per lo strumento di gestione {1} completate correttamente.	Informativo
FQXXOCO0001I	L'operazione di connessione di XClarity Administrator dall'indirizzo IP remoto {0} è stata avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO0002I	L'operazione di connessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è riuscita.	Informativo
FQXXOCO0004I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO0005I	L'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è riuscita.	Informativo
FQXXOCO0008I	I dettagli di autenticazione per l'istanza di gestione {0} ora sono validi.	Informativo
FQXXOCO0009I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato l'operazione di modifica delle credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.	Informativo
FQXXOCO0010I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha modificato correttamente le credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.	Informativo
FQXXOCO0014I	La connessione allo strumento di gestione {0} ora è disponibile.	Informativo
FQXXOCO0015I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione di un'istanza di EcoStruxureIT: {2}.	Informativo
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Informativo
FQXXOCO0018I	I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOCO0019I	I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati verificati correttamente. Sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOCO1001I	L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a XClarity Administrator {2} attraverso la porta {3}.	Informativo
FQXXOCO1002I	L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a Schneider EcoStruxure IT {3}.	Informativo
FQXXOCO1003I	L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a vRealize Operations Manager {2} attraverso la porta {3}.	Informativo
FQXXOCO1004I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di XClarity Administrator {2}.	Informativo
FQXXOCO1005I	L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione da Schneider EcoStruxure IT {2}.	Informativo
FQXXOCO1006I	L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di vRealize Operations Manager {2}.	Informativo
FQXXOCO1008I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a XClarity Manager {2} tramite la porta {3} ha avuto esito positivo.	Informativo

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOCO1009I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a Schneider EcoStruxure IT {2} ha avuto esito positivo.	Informativo
FQXXOCO1010I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a vRealize Operations Manager {2} tramite la porta {3} ha avuto esito positivo.	Informativo
FQXXOCO1012I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da XClarity Manager {2} ha avuto esito positivo.	Informativo
FQXXOCO1013I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da Schneider EcoStruxure IT {2} ha avuto esito positivo.	Informativo
FQXXOCO1014I	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da vRealize Operations Manager {2} ha avuto esito positivo.	Informativo
FQXXOCO1017I	Management Hub {0} è stato aggiunto dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1018I	Management Hub {0} è stato rimosso dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1019I	Management Hub {0} collegato correttamente.	Informativo
FQXXOCO1020I	Management Hub 2.0 {0} è stato aggiunto dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1021I	Management Hub 2.0 {0} è stato rimosso dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOKN0001I	Modifiche della raccolta.	Informativo
FQXXOKN0002I	Dispositivi rimossi.	Informativo
FQXXOMN0003I	Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza di gestione installata.	Informativo
FQXXOMN0004I	Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza di analisi installata.	Informativo
FQXXOMN0009I	Il conto alla rovescia del periodo di prova di 90 giorni della licenza di XClarity Orchestrator è stato avviato.	Informativo
FQXXOMN0010I	Il conto alla rovescia del periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza di XClarity Orchestrator è stato avviato.	Informativo
FQXXOMN0011I	Il periodo di prova di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0012I	Il periodo di prova di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0013I	Il periodo di tolleranza di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0014I	Il periodo di tolleranza di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0019I	I servizi di analisi di XClarity Orchestrator non sono più disponibili.	Informativo
FQXXOMN0020I	I servizi di analisi di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.	Informativo
FQXXOMN0021I	I servizi di gestione di XClarity Orchestrator non sono più disponibili.	Informativo

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOMN0022I	I servizi di gestione di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.	Informativo
FQXXOMN0024I	Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza Call Home installata.	Informativo
FQXXOMN0027I	Il periodo di prova di 90 giorni per il servizio Call Home o per gli eventi non manutenibili di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0028I	Il periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator scade il {0}.	Informativo
FQXXOMN0031I	Il servizio Call Home di XClarity Orchestrator per gli eventi non manutenibili non è più disponibile.	Informativo
FQXXOMN0032I	Il servizio Call Home di XClarity Orchestrator per gli eventi non manutenibili è stato abilitato.	Informativo
FQXXOMO0001I	L'utente {0} con indirizzo IP {1} ha creato una nuova regola di esclusione.	Informativo
FQXXOMO0002I	L'utente {0} con indirizzo IP {1} ha eliminato una nuova regola di esclusione.	Informativo
FQXXOPM00001I	L'utente {0} ha eliminato il criterio {1}.	Informativo
FQXXOPM00002I	L'utente {0} ha eliminato i seguenti criteri: {1}.	Informativo
FQXXORM0001I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha eliminato correttamente il payload del pacchetto di aggiornamento con ID {2}.	Informativo
FQXXORM0002I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha eliminato correttamente l'intero pacchetto di aggiornamento con ID {2}.	Informativo
FQXXOSE0001I	L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0003I	L'operazione di logout per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0004I	Rimozione dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.	Informativo
FQXXOSE0005I	Creazione del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.	Informativo
FQXXOSE0006I	Rimozione del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.	Informativo
FQXXOSE0007I	L'operazione di creazione per l'account utente {0} con indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0008I	L'operazione di aggiornamento per l'account utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0009I	L'operazione di eliminazione per l'account utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0010I	Creazione dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.	Informativo
FQXXOSE0011I	Aggiornamento dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.	Informativo
FQXXOSE0012I	L'associazione dell'elenco di accesso tra la risorsa {0} e ACL {1} è stata creata correttamente dall'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3}.	Informativo

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOSE0013I	Lo stato del certificato con oggetto {0} è stato modificato in Attivo.	Informativo
FQXXOSE0015I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha caricato un nuovo certificato con subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0017I	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha rimosso un certificato con subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0019I	L'operazione di aggiornamento delle impostazioni di sicurezza dell'account da parte dell'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0020I	La sessione {0} è stata eliminata dall'indirizzo IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOSE0023I	L'operazione di aggiunta per il server LDAP {0};{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0024I	L'operazione di aggiornamento per il server LDAP {0};{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0025I	L'operazione di eliminazione per il server LDAP {0};{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.	Informativo
FQXXOSE0028I	Aggiornamento del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.	Informativo
FQXXOSE0029I	Abilitazione o disabilitazione del controllo dell'accesso basato sulle risorse da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.	Informativo
FQXXOSE0030I	Il token di autenticazione per l'hub {0} è stato revocato dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0001I	Il server Orchestrator ha avviato la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.	Informativo
FQXXOSS0002I	Il server Orchestrator ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.	Informativo
FQXXOSS0004I	Il server Orchestrator ha avviato la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0005I	Il server Orchestrator ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0007I	Il server Orchestrator ha avviato l'aggiunta di una nota al ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0008I	Il server Orchestrator ha aggiunto correttamente la nota {3} al ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0013I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato la creazione di un ticket {2} {3}.	Informativo
FQXXOSS0014I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha completato correttamente la creazione di un ticket {2} {3}.	Informativo
FQXXOSS0016I	Il server Orchestrator ha avviato la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0017I	Il server Orchestrator ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.	Informativo

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOSS0019I	Caricamento di un file avviato per l'ID ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0021I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato una richiesta per ottenere lo stato dei ticket più recenti.	Informativo
FQXXOSS0023I	Il server Orchestrator ha completato correttamente il caricamento di un file per il ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0024I	Il server Orchestrator ha avviato il caricamento del file {0} per il ticket {1}.	Informativo
FQXXOSS0025I	Il server Orchestrator ha completato correttamente il caricamento del file {0} per il ticket {1}.	Informativo
FQXXOSS0028I	Le informazioni di contatto con nome {0} sono state create dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0029I	Le informazioni di contatto con nome {0} sono state rimosse dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0030I	Le informazioni di contatto con nome {0} sono state modificate dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0031I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato un test Call Home del software di Lenovo.	Informativo
FQXXOSS0032I	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato una Call Home manuale del software di Lenovo.	Informativo
FQXXOSS9001I	File di servizio salvato in {0}.	Informativo
FQXXOVA0003I	Il server Orchestrator è dotato di un'unità disco fisso dedicata, utilizzata come unità di archiviazione per il repository degli aggiornamenti.	Informativo
FQXXOVA0006I	Il server Orchestrator è dotato di un'unità disco fisso dedicata, utilizzata come unità di memorizzazione per la distribuzione del sistema operativo.	Informativo
FQXXOBO00003J	L'operazione di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata con errori.	Avvertenza
FQXXOBO00006J	L'operazione di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata con errori.	Avvertenza
FQXXOBO00007J	Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} completate con errori.	Avvertenza
FQXXOBO00017J	Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'indirizzo IP {0} remoto per lo strumento di gestione {1} completate con errori.	Avvertenza
FQXXOCO00003J	L'operazione di connessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOCO00006J	L'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} non è riuscita.	Avvertenza

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOCO0011J	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} non ha modificato correttamente le credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.	Avvertenza
FQXXOCO0012J	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha tentato di modificare le credenziali per l'istanza di XClarity Administrator che non esiste.	Avvertenza
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Avvertenza
FQXXOCO1007J	La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da un gestore o da più gestori non ha avuto esito positivo.	Avvertenza
FQXXOIS0001J	Troppi tentativi di accesso a {1} non riusciti per l'utente {0}.	Avvertenza
FQXXOIS0002J	Un evento critico o di avviso viene generato una o più volte per {0} in almeno tre periodi consecutivi di 5 minuti.	Avvertenza
FQXXOIS0003J	Più di cinque eventi critici o di avviso vengono generati per {0} ogni ora per due o più ore consecutive.	Avvertenza
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Avvertenza
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Avvertenza
FQXXOIS0006J	Il server di gestione non ha ricevuto alcuni eventi del dispositivo.	Avvertenza
FQXXOIS0007J	La versione del firmware di {0} è più vecchia di due anni, pertanto è più esposta a bug e a problemi di protezione.	Avvertenza
FQXXOIS0008J	Il numero di dispositivi gestiti da LXCA {0} ha superato la soglia di avviso o si prevede che superi la soglia di gestione massima nei prossimi 30 giorni.	Avvertenza
FQXXOMN0001J	Le licenze di gestione di XClarity Orchestrator non sono più valide.	Avvertenza
FQXXOMN0002J	Le licenze di analisi di XClarity Orchestrator non sono più valide.	Avvertenza
FQXXOMN0005J	Il limite del numero di dispositivi per la licenza di gestione di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.	Avvertenza
FQXXOMN0006J	Il limite del numero di dispositivi per la licenza di analisi di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.	Avvertenza
FQXXOMN0023J	Le licenze Call Home di XClarity Orchestrator non sono più valide.	Avvertenza
FQXXOMN0025J	Il limite del numero di dispositivi per la licenza Call Home di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.	Avvertenza
FQXXOSE0002J	L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOSE0003J	L'operazione di login dall'indirizzo IP remoto {0} per un nome utente che contiene caratteri non validi non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOSE0004J	L'operazione di login dall'indirizzo IP remoto {0} per un nome utente che non esiste non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOSE0014J	Lo stato del certificato con oggetto {0} è stato modificato in Scaduto.	Avvertenza
FQXXOSE0016J	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di caricare senza successo un nuovo certificato nel server Orchestrator.	Avvertenza

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOSE0018J	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di rimuovere senza successo un certificato nel server Orchestrator.	Avvertenza
FQXXOSE0019J	L'account potrebbe essere compromesso.	Avvertenza
FQXXOSE0021J	L'utente {0} è bloccato a causa dei numerosi tentativi di login non riusciti.	Avvertenza
FQXXOSE0022J	Password scaduta per l'utente {0}. L'account è bloccato.	Avvertenza
FQXXOSE0026J	Rimozione del gruppo di utenti da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente, ma l'elenco di controllo accessi {2} non è più valido.	Avvertenza
FQXXOSE0027J	Rimozione del gruppo utente da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente, ma l'elenco di controllo degli accessi {2} non è più valido.	Avvertenza
FQXXOSE0031J	L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOSS0003J	Il server Orchestrator non ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.	Avvertenza
FQXXOSS0006J	Il server Orchestrator non ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.	Avvertenza
FQXXOSS0009J	Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di aggiunta di una nota al ticket di assistenza {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Avvertenza
FQXXOSS0015J	L'utente {0} all'indirizzo IP {1} non ha completato correttamente la creazione di un ticket {2} {3}.	Avvertenza
FQXXOSS0018J	Il server Orchestrator non ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.	Avvertenza
FQXXOSS0020J	Il server Orchestrator non è riuscito a caricare un file per il ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.	Avvertenza
FQXXOSS0022J	La richiesta di recupero dello stato dei ticket più recenti non è riuscita.	Avvertenza
FQXXOSS0026J	Il server Orchestrator non ha completato correttamente il caricamento del file {0} per il ticket {1}.	Avvertenza
FQXXOVA0001J	Nel server Orchestrator non è collegata la seconda unità disco fisso richiesta per il repository degli aggiornamenti.	Avvertenza
FQXXOVA0002J	Il server Orchestrator ha rilevato una seconda unità disco fisso che non dispone di spazio sufficiente per l'aggiornamento richiesto.	Avvertenza
FQXXOVA0004J	Nel server Orchestrator non è collegata la terza unità disco fisso richiesta per la distribuzione del sistema operativo.	Avvertenza
FQXXOVA0005J	Il server Orchestrator ha rilevato una terza unità disco fisso che non dispone di spazio sufficiente per la distribuzione del sistema operativo richiesto.	Avvertenza
FQXXOCO0007K	I dettagli di autenticazione per l'istanza di gestione {0} ora non sono validi.	Critico
FQXXOCO0013K	La connessione allo strumento di gestione {0} presenta dei problemi.	Critico

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOCO0020K	I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati verificati ma non sono corretti. Sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.	Critico
FQXXOCO0021K	L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di modificare i dettagli della connessione dello strumento di gestione {2}, ma l'operazione non è riuscita sul server Orchestrator.	Critico
FQXXOCO1003K	La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di iniziare una connessione con un nuovo gestore o con più gestori non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1006K	La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da un gestore o da più gestori non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1010K	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a XClarity Manager {2} tramite la porta {3} non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1011K	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a Schneider EcoStruxure IT {2} non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1012K	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a vRealize Operations Manager {2} tramite la porta {3} non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1014K	La richiesta avviata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} di disconnessione da XClarity Manager {2} non è riuscita.	Critico
FQXXOCO1015K	La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da Schneider EcoStruxure IT {2} non ha avuto esito positivo.	Critico
FQXXOCO1016K	La richiesta avviata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} di disconnessione da vRealize Operations Manager {2} non è riuscita.	Critico
FQXXOCO1020K	Management Hub {0} disconnesso.	Critico
FQXXOMN0007K	Limite del numero di dispositivi per la licenza di gestione di XClarity Orchestrator superato da {0}.	Critico
FQXXOMN0008K	Limite del numero di dispositivi per la licenza di analisi di XClarity Orchestrator superato da {0}.	Critico
FQXXOMN0015K	Il periodo di prova di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator è scaduto.	Critico
FQXXOMN0016K	Il periodo di prova di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator è scaduto o è stato interrotto.	Critico
FQXXOMN0017K	Il periodo di tolleranza di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator è scaduto.	Critico
FQXXOMN0018K	Il periodo di tolleranza di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator è scaduto o è stato interrotto.	Critico
FQXXOMN0026K	Il limite di conteggio dei dispositivi ha superato il numero di licenze Call Home di XClarity Orchestrator di {0}.	Critico
FQXXOMN0029K	Il periodo di prova di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator è scaduto.	Critico

Tabella 1. Eventi organizzati per gravità (continua)

Codice evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXXOMN0030K	Il periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator è scaduto.	Critico
FQXXOSS0027K	Il server Orchestrator non ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.	Critico

Elenco di eventi XClarity Orchestrator

Questa sezione elenca tutti gli eventi XClarity Orchestrator che possono essere visualizzati nel registro eventi di XClarity Administrator o nel log di controllo.

- **FQXXOBO00001I L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato un'operazione di non gestione sul dispositivo {2} (IP: {3}).**

Spiegazione

Il processo di annullamento della gestione del dispositivo {2} (indirizzo IP: {3}) è stato avviato correttamente. È possibile monitorare il processo dalla pagina Processi. Quando il processo è completo, un evento che indica lo stato del processo viene aggiunto al log eventi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00002I L'operazione di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata correttamente.**

Spiegazione

Il processo di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) è stato completato correttamente. Il dispositivo non è più gestito e non è possibile accedervi dalle pagine delle risorse. I log associati a questo processo sono disponibili nella pagina di riepilogo Processi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00003J L'operazione di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata con errori.**

Spiegazione

Il processo di annullamento della gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) è stato completato con errori. I log associati a questo processo sono disponibili nella pagina di riepilogo Processi.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Provare a eseguire nuovamente il processo di annullamento della gestione, dopo aver verificato che tutti gli errori descritti nei log processi siano stati corretti.

- **FQXXOBO00004I L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato un'operazione di gestione sul dispositivo {2} (IP: {3}).**

Spiegazione

Il processo di gestione del dispositivo {2} (indirizzo IP: {3}) è stato avviato correttamente. È possibile monitorare il processo dalla pagina Processi. Quando il processo è completo, un evento che indica lo stato del processo viene aggiunto al log eventi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00005I L'operazione di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata correttamente.**

Spiegazione

Il processo di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) è stato completato correttamente. Il dispositivo è ora gestito ed è possibile accedervi dalle pagine delle risorse. I log associati a questo processo sono disponibili nella pagina di riepilogo Processi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00006J L'operazione di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è stata completata con errori.**

Spiegazione

Il processo di gestione del dispositivo {0} (indirizzo IP: {3}) è stato completato con errori. I log associati a questo processo sono disponibili nella pagina di riepilogo Processi.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Provare a eseguire nuovamente il processo di gestione, dopo aver verificato che tutti gli errori descritti nei log processi siano stati corretti.

- **FQXXOBO00007J Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} completate con errori.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Provare ad aggiornare nuovamente le impostazioni di configurazione del rilevamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXXOBO00008I L'impostazione di rilevamento automatico SLP è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00009I L'impostazione di rilevamento automatico SLP è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00010I L'incapsulamento su tutte le future impostazioni dei dispositivi gestiti è stato abilitato dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00011I L'incapsulamento su tutte le future impostazioni dei dispositivi gestiti è stato disabilitato dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00012I L'impostazione di richiesta del registro è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00013I L'impostazione di richiesta del registro è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00014I L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata abilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00015I L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata disabilitata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00016I L'impostazione di pulitura dei dispositivi offline è stata modificata in {0} dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento è stata completata correttamente

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOBO00017J Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'indirizzo IP {0} remoto per lo strumento di gestione {1} completate con errori.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento per lo strumento di gestione non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Provare ad aggiornare nuovamente le impostazioni di configurazione del rilevamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXXOBO00018I Modifiche delle impostazioni di configurazione dell'individuazione avviate dall'indirizzo IP remoto {0} per lo strumento di gestione {1} completate correttamente.**

Spiegazione

La richiesta di modifica delle impostazioni di configurazione del rilevamento per lo strumento di gestione è stata completata correttamente.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0001I L'operazione di connessione di XClarity Administrator dall'indirizzo IP remoto {0} è stata avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di connessione di un server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0002I L'operazione di connessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di connessione di un'istanza del server di gestione XClarity è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0003J L'operazione di connessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di connessione di un'istanza del server di gestione XClarity non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il server di gestione Orchestrator possa raggiungere il server di gestione XClarity.

Verificare che le credenziali immesse per l'operazione siano corrette e che l'utente disponga dei ruoli necessari per creare la connessione.

- **FQXXOCO0004I L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di disconnessione di un server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0005I L'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione di un'istanza del server di gestione XClarity è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0006J L'operazione di disconnessione di XClarity Administrator all'indirizzo IP remoto {0} avviata dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2} non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione di un'istanza del server di gestione XClarity non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il server di gestione Orchestrator possa raggiungere il server di gestione XClarity.
Verificare che le credenziali immesse per l'operazione siano corrette e che l'utente disponga dei ruoli necessari per creare la connessione.

- **FQXXOCO0007K I dettagli di autenticazione per l'istanza di gestione {0} ora non sono validi.**

Spiegazione

I dettagli di autenticazione per la connessione di un'istanza del server di gestione non sono validi.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Aggiornare le credenziali.

- **FQXXOCO0008I I dettagli di autenticazione per l'istanza di gestione {0} ora sono validi.**

Spiegazione

I dettagli di autenticazione per la connessione di un'istanza del server di gestione ora sono validi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0009I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato l'operazione di modifica delle credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di modifica delle credenziali per l'istanza del server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0010I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha modificato correttamente le credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.**

Spiegazione

L'utente ha modificato correttamente le credenziali per il server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0011J L'utente {0} all'indirizzo IP {1} non ha modificato correttamente le credenziali per l'istanza {2} di XClarity Administrator.**

Spiegazione

L'utente non ha modificato correttamente le credenziali per il server di gestione XClarity.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Non è richiesto alcun intervento dell'utente.

- **FQXXOCO0012J L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha tentato di modificare le credenziali per l'istanza di XClarity Administrator che non esiste.**

Spiegazione

L'utente ha tentato di modificare le credenziali per il server di gestione XClarity che non esiste.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Non è richiesto alcun intervento dell'utente.

- **FQXXOCO0013K La connessione allo strumento di gestione {0} presenta dei problemi.**

Spiegazione

Sono presenti dei problemi di connessione per un'istanza del server di gestione.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Controllare la connessione

- **FQXXOCO0014I La connessione allo strumento di gestione {0} ora è disponibile.**

Spiegazione

I problemi di connessione di un'istanza del server di gestione sono stati risolti.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0015I L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione di un'istanza di EcoStruxureIT: {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di connessione di un'istanza EcoStruxureIT.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

Spiegazione

L'operazione di connessione di un'istanza EcoStruxureIT non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il server di gestione Orchestrator possa raggiungere l'API EcoStruxureIT. Verificare che le credenziali immesse per l'operazione siano corrette e che l'utente disponga dei ruoli necessari per creare la connessione.

- **FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

Spiegazione

L'operazione di connessione di un'istanza EcoStruxureIT è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0018I I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

L'utente ha modificato la connessione e/o i dettagli di autenticazione dello strumento di gestione.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0019I I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati verificati correttamente. Sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

I dettagli della connessione e/o di autenticazione dello strumento di gestione sono corretti.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO0020K I dettagli della connessione dello strumento di gestione {2} sono stati verificati ma non sono corretti. Sono stati modificati dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

I dettagli della connessione e/o di autenticazione dello strumento di gestione non sono corretti. Il server Orchestrator non riesce a comunicare correttamente con lo strumento.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Aggiungere dettagli di connessione e autenticazione validi per lo strumento di gestione, in modo che il server Orchestrator possa comunicare correttamente.

- **FQXXOCO0021K L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di modificare i dettagli della connessione dello strumento di gestione {2}, ma l'operazione non è riuscita sul server Orchestrator.**

Spiegazione

L'operazione di modifica dei dettagli dello strumento di gestione non è riuscita nel server Orchestrator.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Contattare il team di assistenza e supporto.

- **FQXXOCO1001I L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a XClarity Administrator {2} attraverso la porta {3}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di connessione di un server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1002I L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a Schneider EcoStruxure IT {3}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di connessione a Schneider EcoStruxure IT.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1003I L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di connessione a vRealize Operations Manager {2} attraverso la porta {3}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di connessione di un server vRealize Operations Manager.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1003K La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di iniziare una connessione con un nuovo gestore o con più gestori non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione a una o più istanze del server di gestione non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Contattare l'assistenza e il supporto se il problema persiste.

- **FQXXOCO1004I L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di XClarity Administrator {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di disconnessione di un server di gestione XClarity.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1005I L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione da Schneider EcoStruxure IT {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di disconnessione da Schneider EcoStruxure IT.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1006I L'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} ha avviato l'operazione di disconnessione di vRealize Operations Manager {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato l'operazione di disconnessione di un server vRealize Operations Manager.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1006K La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da un gestore o da più gestori non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da una o più istanze del server di gestione non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Contattare l'assistenza e il supporto se il problema persiste.

- **FQXXOCO1007J La richiesta di {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da un gestore o da più gestori non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da una o più istanze del server di gestione non è riuscita. Questo problema si verifica quando i gestori richiesti non sono connessi al server di orchestrazione.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che la richiesta sia valida aggiornando i dati dell'UI.

- **FQXXOCO1008I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a XClarity Manager {2} tramite la porta {3} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione al server di gestione XClarity è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1009I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a Schneider EcoStruxure IT {2} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione a Schneider EcoStruxure IT è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1010I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a vRealize Operations Manager {2} tramite la porta {3} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione a un server vRealize Operations Manager è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1010K La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a XClarity Manager {2} tramite la porta {3} non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione al server di gestione XClarity non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1011K La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a Schneider EcoStruxure IT {2} non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione a Schneider EcoStruxure IT non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1012I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da XClarity Manager {2} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione dal server di gestione XClarity è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1012K La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di connettersi a vRealize Operations Manager {2} tramite la porta {3} non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di connessione a un server vRealize Operations Manager non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1013I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da Schneider EcoStruxure IT {2} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da Schneider EcoStruxure IT è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1014I La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da vRealize Operations Manager {2} ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da un server vRealize Operations Manager è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1014K La richiesta avviata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} di disconnessione da XClarity Manager {2} non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione dal server di gestione XClarity non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1015K La richiesta dell'utente {0} con indirizzo IP remoto {1} di disconnettersi da Schneider EcoStruxure IT {2} non ha avuto esito positivo.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da Schneider EcoStruxure IT non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1016K La richiesta avviata dall'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} di disconnessione da vRealize Operations Manager {2} non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione da un server vRealize Operations Manager non è riuscita.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Convalidare i dati inseriti nella richiesta.

- **FQXXOCO1017I Management Hub {0} è stato aggiunto dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'operazione di connessione al Management Hub è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1018I Management Hub {0} è stato rimosso dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione dal Management Hub è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1019I Management Hub {0} collegato correttamente.**

Spiegazione

Management Hub collegato al portale.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1020I Management Hub 2.0 {0} è stato aggiunto dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'operazione di connessione al Management Hub 2.0 è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOCO1020K Management Hub {0} disconnesso.**

Spiegazione

Management Hub è stato disconnesso dal portale.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Non è richiesto alcun intervento dell'utente.

- **FQXXOCO1021I Management Hub 2.0 {0} è stato rimosso dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

L'operazione di disconnessione dal Management Hub 2.0 è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOIS0001J Troppi tentativi di accesso a {1} non riusciti per l'utente {0}.**

Spiegazione

Visualizzato avviso in Analytics relativo a un tentativo di accesso al dispositivo in uso da parte di personale non autorizzato.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Analizzare la causa dei tentativi di accesso non riusciti. Esiste la possibilità che un utente non autorizzato stia tentando di accedere al dispositivo?

- **FQXXOIS0002J Un evento critico o di avviso viene generato una o più volte per {0} in almeno tre periodi consecutivi di 5 minuti.**

Spiegazione

Il numero di eventi critici ripetuti ha raggiunto il limite secondo Analytics.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Visualizzare il log eventi per questo dispositivo e seguire le azioni consigliate per eliminare la ripetizione di questi eventi.

- **FQXXOIS0003J Più di cinque eventi critici o di avviso vengono generati per {0} ogni ora per due o più ore consecutive.**

Spiegazione

Il numero di eventi critici ripetuti ha raggiunto il limite secondo Analytics.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Visualizzare il log eventi per questo dispositivo e seguire le azioni consigliate per eliminare la ripetizione di questi eventi

- **FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

Spiegazione

Il numero di problemi di connettività durante le comunicazioni con il dispositivo in uso è superiore al normale secondo Analytics.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare la rete tra il server di gestione e il dispositivo.

- **FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

Spiegazione

Il numero di eventi mancanti potrebbe segnalare possibili problemi secondo Analytics.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Si consiglia di controllare il log eventi del dispositivo per visualizzare gli eventi che il server di gestione non è stato in grado di ricevere.

- **FQXXOIS0006J Il server di gestione non ha ricevuto alcuni eventi del dispositivo.**

Spiegazione

Gli eventi mancanti sono stati rilevati tramite spazi vuoti nei numeri progressivi, che non possono essere ripristinati.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Si consiglia di controllare il log eventi del dispositivo per visualizzare gli eventi che il server di gestione non è stato in grado di ricevere.

- **FQXXOIS0007J La versione del firmware di {0} è più vecchia di due anni, pertanto è più esposta a bug e a problemi di protezione.**

Spiegazione

Il firmware che non viene aggiornato può essere soggetto più di frequente a vulnerabilità.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Aggiornare il firmware a un livello più recente.

- **FQXXOIS0008J Il numero di dispositivi gestiti da LXCA {0} ha superato la soglia di avviso o si prevede che superi la soglia di gestione massima nei prossimi 30 giorni.**

Spiegazione

Secondo Analytics continuando ad aggiungere nuovi dispositivi al server di gestione alla frequenza attuale è possibile che si verifichi un sovraccarico.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Configurare un'istanza del server di gestione aggiuntiva e riassegnare i dispositivi gestiti.

- **FQXXOKN0001I Modifiche della raccolta.**

Spiegazione

Modifiche della raccolta.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOKN0002I Dispositivi rimossi.**

Spiegazione

Dispositivi rimossi.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0001J Le licenze di gestione di XClarity Orchestrator non sono più valide.**

Spiegazione

Le licenze installate non sono più valide.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0002J Le licenze di analisi di XClarity Orchestrator non sono più valide.**

Spiegazione

Le licenze installate non sono più valide.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0003I Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza di gestione installata.**

Spiegazione

Non sono state rilevate licenze di gestione. Attualmente è in esecuzione la modalità di prova per 90 giorni. Non è presente alcuna restrizione per 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0004I Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza di analisi installata.**

Spiegazione

Non sono state rilevate licenze di analisi. Attualmente è in esecuzione la modalità di prova per 90 giorni. Non è presente alcuna restrizione per 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0005J Il limite del numero di dispositivi per la licenza di gestione di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite stabilito, ma resta nella soglia consentita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0006J Il limite del numero di dispositivi per la licenza di analisi di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite stabilito, ma resta nella soglia consentita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0007K Limite del numero di dispositivi per la licenza di gestione di XClarity Orchestrator superato da {0}.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite consentito. Anche la soglia consentita è stata superata.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0008K Limite del numero di dispositivi per la licenza di analisi di XClarity Orchestrator superato da {0}.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite consentito. Anche la soglia consentita è stata superata.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0009I Il conto alla rovescia del periodo di prova di 90 giorni della licenza di XClarity Orchestrator è stato avviato.**

Spiegazione

Le licenze installate non sono più valide o non è installata alcuna licenza.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0010I Il conto alla rovescia del periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza di XClarity Orchestrator è stato avviato.**

Spiegazione

Le licenze installate non sono più valide o non è installata alcuna licenza.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0011I Il periodo di prova di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

La licenza scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0012I Il periodo di prova di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

La licenza scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0013I Il periodo di tolleranza di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

La licenza scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0014I Il periodo di tolleranza di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

La licenza scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0015K Il periodo di prova di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator è scaduto.**

Spiegazione

La licenza di prova è scaduta.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0016K Il periodo di prova di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator è scaduto o è stato interrotto.**

Spiegazione

La licenza di prova è scaduta o sono state installate licenze che hanno superato la data di scadenza oltre il periodo di tolleranza di 90 giorni.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0017K Il periodo di tolleranza di 90 giorni della gestione di XClarity Orchestrator è scaduto.**

Spiegazione

La licenza di prova è scaduta.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0018K Il periodo di tolleranza di 90 giorni dell'analisi di XClarity Orchestrator è scaduto o è stato interrotto.**

Spiegazione

Il periodo di tolleranza è scaduto o sono state installate licenze che hanno superato la data di scadenza oltre il periodo di tolleranza di 90 giorni.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0019I I servizi di analisi di XClarity Orchestrator non sono più disponibili.**

Spiegazione

La licenza di analisi non è presente o non è valida.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0020I I servizi di analisi di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.**

Spiegazione

I servizi di analisi di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0021I I servizi di gestione di XClarity Orchestrator non sono più disponibili.**

Spiegazione

La licenza di gestione non è presente o non è valida.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0022I I servizi di gestione di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.**

Spiegazione

I servizi di gestione di XClarity Orchestrator sono stati abilitati.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0023J Le licenze Call Home di XClarity Orchestrator non sono più valide.**

Spiegazione

Le licenze installate non sono più valide.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0024I Il server XClarity Orchestrator è attualmente in esecuzione senza una licenza Call Home installata.**

Spiegazione

Non sono state rilevate licenze Call Home. Attualmente è in esecuzione la modalità di prova per 90 giorni. Non è presente alcuna restrizione per 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0025J Il limite del numero di dispositivi per la licenza Call Home di XClarity Orchestrator è stato superato, ma resta nella soglia consentita.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite stabilito, ma resta nella soglia consentita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0026K Il limite di conteggio dei dispositivi ha superato il numero di licenze Call Home di XClarity Orchestrator di {0}.**

Spiegazione

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite consentito. Il servizio Call Home per gli eventi non manutenibili verrà interrotto entro 90 giorni.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN00271 Il periodo di prova di 90 giorni per il servizio Call Home o per gli eventi non manutenibili di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

Il periodo di prova scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN00281 Il periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator scade il {0}.**

Spiegazione

La licenza scadrà tra meno di 90 giorni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0029K Il periodo di prova di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator è scaduto.**

Spiegazione

La prova è scaduta.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0030K Il periodo di tolleranza di 90 giorni della licenza Call Home di XClarity Orchestrator è scaduto.**

Spiegazione

La licenza è scaduta.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Rivolgersi al punto di contatto Lenovo per acquistare nuove licenze e installarle per rispettare la conformità.

- **FQXXOMN0031I Il servizio Call Home di XClarity Orchestrator per gli eventi non manutenibili non è più disponibile.**

Spiegazione

Le tue licenze Call Home non sono presenti, non sono valide o sono scadute.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMN0032I Il servizio Call Home di XClarity Orchestrator per gli eventi non manutenibili è stato abilitato.**

Spiegazione

Ora sono disponibili licenze Call Home di XClarity sufficienti.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMO0001I L'utente {0} con indirizzo IP {1} ha creato una nuova regola di esclusione.**

Spiegazione

L'utente ha creato correttamente la regola di esclusione.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOMO0002I L'utente {0} con indirizzo IP {1} ha eliminato una nuova regola di esclusione.**

Spiegazione

L'utente ha eliminato correttamente la regola di esclusione.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOPM00001I L'utente {0} ha eliminato il criterio {1}.**

Spiegazione

Un utente ha eliminato un criterio.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOPM00002I L'utente {0} ha eliminato i seguenti criteri: {1}.**

Spiegazione

Un utente ha eliminato più criteri.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXORM0001I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha eliminato correttamente il payload del pacchetto di aggiornamento con ID {2}.**

Spiegazione

L'operazione di eliminazione è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXORM0002I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha eliminato correttamente l'intero pacchetto di aggiornamento con ID {2}.**

Spiegazione

L'operazione di eliminazione è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0001I L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di login è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0002J L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di login non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Se questo evento persiste, verificare se l'utente specificato è in possesso della password corretta o se l'account utente viene utilizzato per un attacco.

- **FQXXOSE0003I L'operazione di logout per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di logout è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0003J L'operazione di login dall'indirizzo IP remoto {0} per un nome utente che contiene caratteri non validi non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di login con caratteri non validi non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Se questo evento persiste, verificare se l'utente specificato è in possesso della password corretta o se l'account utente viene utilizzato per un attacco.

- **FQXXOSE0004I Rimozione dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.**

Spiegazione

L'elenco di controllo accessi è stato rimosso.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0004J L'operazione di login dall'indirizzo IP remoto {0} per un nome utente che non esiste non è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di login con nome utente sconosciuto non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Se questo evento persiste, verificare se l'utente specificato è in possesso della password corretta o se l'account utente viene utilizzato per un attacco.

- **FQXXOSE0005I Creazione del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.**

Spiegazione

Il gruppo di utenti è stato creato.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0006I Rimozione del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.**

Spiegazione

Il gruppo di utenti è stato rimosso.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0007I L'operazione di creazione per l'account utente {0} con indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di creazione è riuscita.

Gravità
Informativo

Manutenzione con log
No

Avvisa automaticamente il supporto
No

Intervento dell'utente
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0008I L'operazione di aggiornamento per l'account utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione
L'operazione di aggiornamento è riuscita.

Gravità
Informativo

Manutenzione con log
No

Avvisa automaticamente il supporto
No

Intervento dell'utente
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0009I L'operazione di eliminazione per l'account utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione
L'operazione di eliminazione è riuscita.

Gravità
Informativo

Manutenzione con log
No

Avvisa automaticamente il supporto
No

Intervento dell'utente
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0010I Creazione dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente.**

Spiegazione
L'elenco di controllo accessi è stato creato.

Gravità
Informativo

Manutenzione con log
No

Avvisa automaticamente il supporto
No

Intervento dell'utente
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0011I Aggiornamento dell'elenco di controllo accessi da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.**

Spiegazione

L'elenco di controllo accessi è stato aggiornato.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0012I L'associazione dell'elenco di accesso tra la risorsa {0} e ACL {1} è stata creata correttamente dall'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3}.**

Spiegazione

La creazione dell'associazione ACL è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0013I Lo stato del certificato con oggetto {0} è stato modificato in Attivo.**

Spiegazione

Lo stato del certificato gestito dal server Orchestrator è stato modificato in Attivo. Da questo momento, il certificato verrà utilizzato per eseguire le comunicazioni.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0014J Lo stato del certificato con oggetto {0} è stato modificato in Scaduto.**

Spiegazione

Lo stato del certificato gestito dal server Orchestrator è stato modificato in Scaduto. Da questo momento, il certificato non verrà utilizzato per eseguire le comunicazioni.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il certificato non sia utilizzato da una funzione non in uso.

- **FQXXOSE0015I L' utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha caricato un nuovo certificato con subjectDB {2}.**

Spiegazione

Un utente ha caricato un nuovo certificato nel server Orchestrator.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0016J L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di caricare senza successo un nuovo certificato nel server Orchestrator.**

Spiegazione

Un utente ha tentato di caricare un nuovo certificato nel server Orchestrator, ma l'operazione non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il certificato sia in un formato supportato e che non sia danneggiato.

- **FQXXOSE0017I L' utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha rimosso un certificato con subjectDB {2}.**

Spiegazione

Un utente ha caricato un nuovo certificato nel server Orchestrator.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0018J L'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} ha tentato di rimuovere senza successo un certificato nel server Orchestrator.**

Spiegazione

Un utente ha tentato di rimuovere un nuovo certificato nel server Orchestrator, ma l'operazione non è riuscita.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che il certificato sia ancora presente sul server.

- **FQXXOSE0019I L'operazione di aggiornamento delle impostazioni di sicurezza dell'account da parte dell'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di aggiornamento delle impostazioni di sicurezza dell'account è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0019J L'account potrebbe essere compromesso.**

Spiegazione

Qualcuno ha tentato di compromettere l'account dall'indirizzo IP remoto {0}.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0020I La sessione {0} è stata eliminata dall'indirizzo IP remoto {1}.**

Spiegazione

L'operazione di eliminazione è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0021J L'utente {0} è bloccato a causa dei numerosi tentativi di login non riusciti.**

Spiegazione

L'utente {0} ha tentato di eseguire il login utilizzando credenziali non valide per un numero di volte maggiore di quello consentito.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Attendere il periodo di tempo richiesto, quindi provare a eseguire nuovamente il login. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

- **FQXXOSE0022J Password scaduta per l'utente {0}. L'account è bloccato.**

Spiegazione

La password per l'utente {0} è scaduta e deve essere modificata.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Modificare la password, quindi provare a eseguire nuovamente il login.

- **FQXXOSE0023I L'operazione di aggiunta per il server LDAP {0}:{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di creazione è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0024I L'operazione di aggiornamento per il server LDAP {0}:{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di modifica è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0025I L'operazione di eliminazione per il server LDAP {0}:{1} da parte dell'utente {2} dall'indirizzo IP remoto {3} è riuscita.**

Spiegazione

L'operazione di eliminazione è riuscita.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0026J Rimozione del gruppo di utenti da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente, ma l'elenco di controllo accessi {2} non è più valido.**

Spiegazione

L'elenco di controllo accessi {2} non è più valido poiché il gruppo di utenti associato è stato rimosso. Ogni elenco di controllo accessi deve includere un gruppo di utenti.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Aggiungere un gruppo di utenti valido all'elenco di controllo accessi.

- **FQXXOSE0027J Rimozione del gruppo utente da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completata correttamente, ma l'elenco di controllo degli accessi {2} non è più valido.**

Spiegazione

L'elenco di controllo degli accessi {2} non è più valido poiché il gruppo di utenti associati è stato eliminato dopo che la configurazione LDAP è stata rimossa. Ogni elenco di controllo accessi deve includere un gruppo di utenti.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Aggiungere un gruppo di utenti valido all'elenco di controllo accessi.

- **FQXXOSE0028I Aggiornamento del gruppo di utenti da parte dall'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.**

Spiegazione

L'elenco di controllo accessi è stato aggiornato.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0029I Abilitazione o disabilitazione del controllo dell'accesso basato sulle risorse da parte dell'utente {0} con indirizzo IP {1} completato correttamente.**

Spiegazione

Il controllo dell'accesso basato sulle risorse è stato abilitato o disabilitato.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0030I Il token di autenticazione per l'hub {0} è stato revocato dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il token di autenticazione è stato rimosso.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSE0031J L'operazione di login per l'utente {0} dall'indirizzo IP remoto {1} non è riuscita.**

Spiegazione

Operazione di login non riuscita a causa di un errore di sincronizzazione Truscale.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Se questo evento persiste, contattare l'amministratore di sistema Truscale.

- **FQXXOSS0001I Il server Orchestrator ha avviato la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha avviato il processo di raccolta dei dati di servizio da un server Administrator.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0002I Il server Orchestrator ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato il processo di raccolta dei dati di servizio da un server Administrator.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0003J Il server Orchestrator non ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal server di gestione {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di raccolta dei dati di servizio da un server Administrator.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che la connessione tra i server Orchestrator e Administrator sia ancora disponibile.

- **FQXXOSS0004I Il server Orchestrator ha avviato la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha avviato il processo di raccolta dei dati di servizio da un dispositivo.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0005I Il server Orchestrator ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato il processo di raccolta dei dati di servizio da un dispositivo.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0006J Il server Orchestrator non ha completato correttamente la raccolta dei dati di servizio dal dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di raccolta dei dati di servizio da un dispositivo.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che la connessione tra i server Orchestrator e Administrator sia ancora disponibile.

Verificare che il server Administrator possa comunicare con il dispositivo e che il dispositivo supporti la funzione di raccolta dei dati.

- **FQXXOSS0007I Il server Orchestrator ha avviato l'aggiunta di una nota al ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha avviato il processo di aggiunta di una nota a un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0008I Il server Orchestrator ha aggiunto correttamente la nota {3} al ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato correttamente il processo di aggiunta di una nota a un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0009J Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di aggiunta di una nota al ticket di assistenza {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di aggiunta di una nota a un ticket di assistenza.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare i dati e riprovare. Se il problema persiste, contattare il team di assistenza e supporto.

- **FQXXOSS0013I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato la creazione di un ticket {2} {3}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato la creazione di un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0014I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha completato correttamente la creazione di un ticket {2} {3}.**

Spiegazione

L'utente ha completato la creazione di un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0015J L'utente {0} all'indirizzo IP {1} non ha completato correttamente la creazione di un ticket {2} {3}.**

Spiegazione

L'utente non è riuscito a creare un ticket.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0016I Il server Orchestrator ha avviato la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha avviato il processo di creazione di un ticket per un dispositivo.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0017I Il server Orchestrator ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato il processo di creazione di un ticket per un dispositivo.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0018J Il server Orchestrator non ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di creazione di un ticket per un dispositivo.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che la connessione tra Orchestrator e il dispositivo sia ancora disponibile. Verificare che la connessione alla funzione Call Home sia disponibile.

- **FQXXOSS0019I Caricamento di un file avviato per l'ID ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

L'utente ha avviato il caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0020J Il server Orchestrator non è riuscito a caricare un file per il ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il server di gestione non ha potuto completare il caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0021I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato una richiesta per ottenere lo stato dei ticket più recenti.**

Spiegazione

L'utente ha avviato una richiesta per ottenere lo stato dei ticket più recenti.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0022J La richiesta di recupero dello stato dei ticket più recenti non è riuscita.**

Spiegazione

Il server di gestione non ha potuto completare la richiesta.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0023I Il server Orchestrator ha completato correttamente il caricamento di un file per il ticket {0}. Azione avviata dall'utente {1} all'indirizzo IP {2}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato il processo di caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0024I Il server Orchestrator ha avviato il caricamento del file {0} per il ticket {1}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha avviato il processo di caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0025I Il server Orchestrator ha completato correttamente il caricamento del file {0} per il ticket {1}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha completato il processo di caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0026J Il server Orchestrator non ha completato correttamente il caricamento del file {0} per il ticket {1}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di caricamento di un file per un ticket.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che la connessione tra Orchestrator e il sito LUF sia ancora disponibile.

- **FQXXOSS0027K Il server Orchestrator non ha completato correttamente la creazione di un ticket per il dispositivo {0}.**

Spiegazione

Il server Orchestrator non è riuscito a completare il processo di creazione di un ticket per questa risorsa, poiché sono state trovate proprietà non valide: {1}.

Gravità

Critico

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Verificare che i dati hardware siano validi, altrimenti contattare il team di supporto.

- **FQXXOSS0028I Le informazioni di contatto con nome {0} sono state create dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

Le informazioni di contatto sono state create correttamente.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0029I Le informazioni di contatto con nome {0} sono state rimosse dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

Le informazioni di contatto sono state rimosse correttamente.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0030I Le informazioni di contatto con nome {0} sono state modificate dall'utente {1} dall'indirizzo IP remoto {2}.**

Spiegazione

Le informazioni di contatto sono state modificate correttamente.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0031I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato un test Call Home del software di Lenovo.**

Spiegazione

null

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS0032I L'utente {0} all'indirizzo IP {1} ha avviato una Call Home manuale del software di Lenovo.**

Spiegazione

null

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOSS9001I File di servizio salvato in {0}.**

Spiegazione

null

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOVA0001J Nel server Orchestrator non è collegata la seconda unità disco fisso richiesta per il repository degli aggiornamenti.**

Spiegazione

Nel server Orchestrator non è collegata la seconda unità disco fisso richiesta per il repository degli aggiornamenti e per il corretto funzionamento della funzione di aggiornamento.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Arrestare il server Orchestrator e collegare una seconda unità disco fisso con dimensioni di almeno 50 GB, da utilizzare come unità di archiviazione del repository per la funzione di aggiornamento. Accendere quindi il server Orchestrator.

- **FQXXOVA0002J Il server Orchestrator ha rilevato una seconda unità disco fisso che non dispone di spazio sufficiente per l'aggiornamento richiesto.**

Spiegazione

Il server Orchestrator necessita di una seconda unità disco fisso con almeno 50 GB di spazio, richiesta per il repository degli aggiornamenti e per il corretto funzionamento della funzione di aggiornamento.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Arrestare il server Orchestrator e modificare le dimensioni della seconda unità disco fisso in 50 GB, quindi accendere il server Orchestrator.

- **FQXXOVA0003I Il server Orchestrator è dotato di un'unità disco fisso dedicata, utilizzata come unità di archiviazione per il repository degli aggiornamenti.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha rilevato che la seconda unità disco fisso è collegata e configurata per essere utilizzata come unità di archiviazione del repository degli aggiornamenti.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXXOVA0004J Nel server Orchestrator non è collegata la terza unità disco fisso richiesta per la distribuzione del sistema operativo.**

Spiegazione

Nel server Orchestrator non è collegata la terza unità disco fisso richiesta per il corretto funzionamento della distribuzione del sistema operativo.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Arrestare il server Orchestrator e collegare una terza unità disco fisso con dimensioni di almeno 100 GB, che la funzione di distribuzione del sistema operativo utilizzerà come unità di memorizzazione. Accendere quindi il server Orchestrator.

- **FQXXOVA0005J Il server Orchestrator ha rilevato una terza unità disco fisso che non dispone di spazio sufficiente per la distribuzione del sistema operativo richiesta.**

Spiegazione

Il server Orchestrator richiede una terza unità disco fisso con almeno 100 GB necessari per il funzionamento della funzione di distribuzione del sistema operativo.

Gravità

Avvertenza

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Arrestare il server Orchestrator e modificare le dimensioni della terza unità disco fisso in 100 GB, quindi accendere il server Orchestrator.

- **FQXXOVA0006I Il server Orchestrator è dotato di un'unità disco fisso dedicata, utilizzata come unità di memorizzazione per la distribuzione del sistema operativo.**

Spiegazione

Il server Orchestrator ha rilevato che la terza unità disco fisso è collegata e configurata per essere utilizzata come unità di memorizzazione per la distribuzione del sistema operativo.

Gravità

Informativo

Manutenzione con log

No

Avvisa automaticamente il supporto

No

Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

Capitolo 2. Eventi e avvisi di XClarity Management Hub e XClarity Administrator

Nell'interfaccia Web è possibile visualizzare le informazioni su tutti gli eventi e gli avvisi relativi al server di gestione e all'hardware generati o raccolti da Lenovo XClarity Management Hub e Lenovo XClarity Administrator. Questi messaggi sono elencati nel log avvisi o nel log eventi.

Per ogni messaggio di evento vengono fornite le seguenti informazioni.

Identificativo evento

Stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi. Si tratta di una stringa di 12 caratteri nel seguente formato.

FQXHM*ccnnns*

dove:

- *cc* identifica il componente che ha dato origine all'evento. Gli eventi di Lenovo XClarity Management Hub e Lenovo XClarity Administrator utilizzano i seguenti ID componente.
 - **CN.** Console
 - **CP.** Pattern di configurazione
 - **CR.** Appliance virtuale
 - **DI.** Rilevamento e gestione dei dispositivi
 - **DM.** Gestione dei dati
 - **EM.** Eventi e monitoraggio
 - **FC.** Distribuzione del sistema operativo
 - **JM.** Gestione dei processi
 - **MF.** Raccolta dei dati di metrica e server d'inoltro
 - **MI.** Migrazione dei dati
 - **NM.** Gestione della rete
 - **RC.** Controllo remoto
 - **SE.** Protezione
 - **SP.** Porte dello switch
 - **SS.** Assistenza e supporto
 - **ST.** Gestione dello storage
 - **TS.** Gestione ThinkServer
 - **UP.** Aggiornamenti:
- *nnn* identifica il messaggio specifico.
- *s* identifica la gravità, come segue.
 - **I.** A scopo informativo. Nessuna azione richiesta
 - **F.** Avvertenza. Nessuna azione richiesta.
 - **G.** Avvertenza. L'azione può essere rinviata
 - **H.** Avvertenza (minore). L'azione può essere rinviata
 - **J.** Avvertenza (minore). È richiesta un'azione immediata
 - **K.** Critico. L'azione può essere rinviata
 - **L.** Critico. È richiesta un'azione immediata
 - **M.** Critico. È richiesta un'azione immediata
 - **N.** Critico. È richiesta un'azione immediata

Una descrizione di ogni variabile di sostituzione, come *[arg1]* o *[arg2]*, inclusa nella descrizione dell'evento.

Gravità

Indicazione del livello di problema per la condizione, come segue.

- **Informativo.** L'evento è stato registrato per scopi di controllo. Si tratta in genere di un intervento dell'utente o di una modifica degli stati che rappresenta un comportamento normale.
- **Avvertenza.** L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Critico.** L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Manutenzione con log

Indica se è necessario un intervento (da parte dell'utente o del supporto Lenovo) per correggere il problema.

Avvisa automaticamente il supporto

Indica se viene aperto automaticamente un ticket di assistenza e vengono trasferiti file di diagnostica al centro di supporto Lenovo per questo evento, se Call Home è configurato e abilitato in XClarity Orchestrator o negli strumenti di gestione delle risorse.

Intervento dell'utente

Le azioni da intraprendere per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito tutte le azioni consigliate, contattare il supporto Lenovo.

Capitolo 3. Eventi e avvisi da Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator riporta le informazioni su tutti gli *allarmi* relativi all'hardware raccolti da Schneider Electric EcoStruxure IT Expert. Questi messaggi di allarme sono elencati nel log avvisi o nel log eventi.

Gli allarmi raccolti da Esperto EcoStruxure IT vengono suddivisi in categorie di tre ID messaggio da XClarity Orchestrator. Il messaggio per ogni ID messaggio varia a seconda del problema e del tipo di dispositivo dell'infrastruttura che ha segnalato il problema.

- **FQXXOEX0001I.** Informativo. Nessuna azione richiesta. L'allarme è stato registrato per scopi di controllo. Si tratta in genere di un intervento dell'utente o di una modifica degli stati che rappresenta un comportamento normale.
- **FQXXOEX0001J.** Avvertenza. Non è richiesta alcuna azione o l'azione può essere rinviata. L'allarme non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **FQXXOEX0001K.** Critico. È richiesta un'azione immediata. L'allarme è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Lenovo