



Referência de mensagens do Lenovo XClarity Orchestrator



Versão 2.1

Nota

Antes de usar estas informações e o produto ao qual elas dão suporte, leia os avisos gerais e legais do [na documentação online do XClarity Orchestrator](#).

Segunda Edição (Julho 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de Administração de Serviços Geral, ou "GSA", o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato No. GS-35F-05925.

Conteúdo

Conteúdo	i	Capítulo 2. Eventos e alertas do XClarity Management Hub e XClarity Administrator	63
Capítulo 1. Eventos e alertas do XClarity Orchestrator	1	Capítulo 3. Eventos e alertas do Schneider Electric EcoStruxure IT Expert	65
Eventos do XClarity Orchestrator organizados por gravidade	2		
Lista de eventos XClarity Orchestrator	11		

Capítulo 1. Eventos e alertas do XClarity Orchestrator

É possível usar as seguintes mensagens para ajudar a resolver problemas que possam ocorrer ao usar o Lenovo XClarity Orchestrator. As mensagens que o XClarity Orchestrator gera são listadas nos logs de eventos ou de alertas.

As informações a seguir são fornecidas para cada mensagem de evento ou de alerta do XClarity Orchestrator.

Código do evento

Uma cadeia de caracteres que identifica exclusivamente o evento ou a classe de eventos do XClarity Orchestrator. Essa cadeia tem 12 caracteres no formato a seguir.

FQXXO*ccnnms*

onde:

- *cc* identifica o componente onde o evento se originou. O XClarity Orchestrator usa as seguintes IDs de componente.
 - **AG.** API de dados agregados
 - **CA.** Alertas personalizados
 - **CL.** Coleções
 - **CO.** Conector
 - **GW.** Gateway
 - **IS.** iSDDC
 - **KN.** Conhecimento
 - **MN.** Serviços de gerenciamento
 - **MO.** Monitoramento de entrada/eventos/alertas ativos
 - **PM.** Políticas de conformidade de atualização
 - **RM.** Pacotes de atualização
 - **SE.** Segurança
 - **SS.** Serviço e Suporte
 - **VA.** Dispositivo Virtual
- *nnnn* identifica o número de mensagem único.
- *s* identifica a gravidade, como a seguir.
 - **I.** Informativo
 - **J.** Aviso
 - **K.** Crítico

Uma descrição de cada variável de substituição, como *[arg1]* ou *[arg2]*, que é incluída na descrição do evento.

Severidade

Uma indicação do nível de preocupação da condição, como a seguir.

- **Informativo.** O evento foi registrado para fins de auditoria. Essa é, geralmente, uma ação do usuário ou uma mudança de estados, que é um comportamento normal.
- **Aviso.** O evento não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **Crítico.** O evento é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Permite manutenção com log

Indica se uma ação (sua ou do Lenovo Support) é necessária para corrigir o problema.

Notificar o Suporte automaticamente

Indica se um tíquete de serviço é aberto automaticamente e os arquivos de diagnóstico são transferidos para o Centro de Suporte Lenovo para este evento se Call Home está configurado e habilitado no XClarity Orchestrator ou nos gerenciadores de recursos.

Ação do usuário

As ações a serem executadas para resolver o evento. Execute as etapas na ordem mostrada até que o problema seja resolvido. Se o problema não for resolvido após a execução de todas as ações recomendadas, entre em contato com o Lenovo Support.

Eventos do XClarity Orchestrator organizados por gravidade

A tabela a seguir lista todos os eventos do XClarity Orchestrator, organizados por gravidade (Informação, Aviso e Crítico).

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOBO00001I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou uma operação de cancelamento de gerenciamento no dispositivo {2} (endereço IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00002I	A operação de cancelamento de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOBO00004I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou uma operação de gerenciamento no dispositivo {2} (endereço IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00005I	A operação de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOBO00008I	A configuração de descoberta automática SLP foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00009I	A configuração de descoberta automática SLP foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00010I	O encapsulamento em todas as configurações futuras de dispositivos gerenciados foi habilitado pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00011I	O encapsulamento em todas as configurações futuras de dispositivos gerenciados foi desabilitado pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00012I	A configuração de solicitação de registro foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00013I	A configuração de solicitação de registro foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00014I	A configuração de limpeza de dispositivos offline foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOBO00015I	A configuração de limpeza de dispositivos offline foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.	Informativo

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOBO00016I	A configuração de limpeza de dispositivos offline foi alterada para {0} pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOBO00018I	As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas no endereço IP remoto {0} para o gerenciador {1} foram concluídas com êxito.	Informativo
FQXXOCO0001I	A operação para conectar o XClarity Administrator do endereço IP remoto {0} foi iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO0002I	A operação para conectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOCO0004I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO0005I	A operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOCO0008I	Os detalhes de autenticação para a instância {0} do gerenciador agora são válidos.	Informativo
FQXXOCO0009I	O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou a operação para alterar as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.	Informativo
FQXXOCO0010I	O usuário {0} no endereço IP {1} alterou com êxito as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.	Informativo
FQXXOCO0014I	Agora a conexão com o {0} do gerenciador está ok.	Informativo
FQXXOCO0015I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para conectar uma instância do EcoStruxureIT: {2}.	Informativo
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Informativo
FQXXOCO0018I	Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOCO0019I	Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram verificados com êxito. Eles foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOCO1001I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao XClarity Administrator {2} por meio da porta {3}.	Informativo
FQXXOCO1002I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {3}.	Informativo
FQXXOCO1003I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} por meio da porta {3}.	Informativo
FQXXOCO1004I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o XClarity Administrator {2}.	Informativo
FQXXOCO1005I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar a Schneider EcoStruxure IT {2}.	Informativo
FQXXOCO1006I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o vRealize Operations Manager {2}.	Informativo

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOCO1008I	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao XClarity Manager {2} usando a porta {3} terminou com sucesso.	Informativo
FQXXOCO1009I	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {2} terminou com sucesso.	Informativo
FQXXOCO1010I	A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} usando a porta {3} terminou com êxito.	Informativo
FQXXOCO1012I	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do XClarity Manager {2} terminou com sucesso.	Informativo
FQXXOCO1013I	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do Schneider EcoStruxure IT {2} terminou com sucesso.	Informativo
FQXXOCO1014I	A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se desconectar do vRealize Operations Manager {2} terminou com êxito.	Informativo
FQXXOCO1017I	O Management Hub {0} foi adicionado pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1018I	O Management Hub {0} foi removido pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1019I	Management Hub {0} conectado com êxito.	Informativo
FQXXOCO1020I	O Management Hub 2.0 {0} foi adicionado pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOCO1021I	O Management Hub 2.0 {0} foi removido pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOKN0001I	A coleção é alterada.	Informativo
FQXXOKN0002I	Dispositivos removidos.	Informativo
FQXXOMN0003I	O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Management instalada.	Informativo
FQXXOMN0004I	O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Analytics instalada.	Informativo
FQXXOMN0009I	A contagem regressiva do período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator foi iniciada.	Informativo
FQXXOMN0010I	A contagem regressiva do período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator foi iniciada.	Informativo
FQXXOMN0011I	O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expira em {0}.	Informativo
FQXXOMN0012I	O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expira em {0}.	Informativo
FQXXOMN0013I	O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expira em {0}.	Informativo
FQXXOMN0014I	O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expira em {0}.	Informativo

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOMN0019I	Os serviços do XClarity Orchestrator Analytics não estão mais disponíveis.	Informativo
FQXXOMN0020I	Os serviços do XClarity Orchestrator Analytics foram habilitados.	Informativo
FQXXOMN0021I	Os serviços do XClarity Orchestrator Management não estão mais disponíveis.	Informativo
FQXXOMN0022I	Os serviços do XClarity Orchestrator Management foram habilitados.	Informativo
FQXXOMN0024I	O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Call Home instalada.	Informativo
FQXXOMN0027I	O período de teste de 90 dias do serviço XClarity Orchestrator Call Home em eventos que não permitem manutenção expira em {0}.	Informativo
FQXXOMN0028I	O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expira em {0}.	Informativo
FQXXOMN0031I	Os eventos que não permitem manutenção do serviço XClarity Orchestrator Call Home não estão mais disponíveis.	Informativo
FQXXOMN0032I	Os eventos que não permitem manutenção do serviço XClarity Orchestrator Call Home foram habilitados.	Informativo
FQXXOMO0001I	O usuário {0} no endereço IP {1} criou uma nova regra de exclusão.	Informativo
FQXXOMO0002I	O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu uma nova regra de exclusão.	Informativo
FQXXOPM00001I	O usuário {0} excluiu a política {1}.	Informativo
FQXXOPM00002I	O usuário {0} excluiu as seguintes políticas: {1}.	Informativo
FQXXORM0001I	O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu com êxito a carga útil do pacote de atualização com ID {2}.	Informativo
FQXXORM0002I	O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu com êxito todo o pacote de atualização com ID {2}.	Informativo
FQXXOSE0001I	A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0003I	A operação de logout para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0004I	A remoção da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0005I	A criação do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0006I	A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0007I	A operação de criação para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0008I	A operação de atualização para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0009I	A operação de exclusão para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0010I	A criação da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOSE0011I	A atualização da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0012I	A associação de lista de acesso entre o recurso {0} e a ACL {1} criada pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0013I	O certificado com o assunto {0} alterou seu estado para Ativo.	Informativo
FQXXOSE0015I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} fez upload de um novo certificado com subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0017I	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} removeu o certificado com subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0019I	A operação de atualização para configurações de segurança da conta pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0020I	A sessão {0} foi excluída do endereço IP remoto {1}.	Informativo
FQXXOSE0023I	A operação de adição para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0024I	A operação de atualização para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0025I	A operação de exclusão para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.	Informativo
FQXXOSE0028I	A atualização do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0029I	A ativação ou a desativação do controle de acesso baseado em recursos pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.	Informativo
FQXXOSE0030I	O token de autenticação para o hub {0} foi revogado pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0001I	O servidor do Orchestrator começou a coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0}.	Informativo
FQXXOSS0002I	O servidor do Orchestrator terminou de coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0} com êxito.	Informativo
FQXXOSS0004I	O servidor do Orchestrator começou a coletar os dados de serviço do dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0005I	O servidor do Orchestrator terminou de coletar os dados de serviço do dispositivo {0} com êxito.	Informativo
FQXXOSS0007I	O servidor do Orchestrator iniciou a anexação de uma anotação ao tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0008I	O servidor do Orchestrator anexou a anotação {3} ao tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0013I	O usuário {0} no endereço IP {1} começou a criar um tíquete {2} {3}.	Informativo
FQXXOSS0014I	O usuário {0} no endereço IP {1} concluiu com êxito a criação de um tíquete {2} {3}.	Informativo
FQXXOSS0016I	O servidor do Orchestrator começou a criar um tíquete em relação ao dispositivo {0}.	Informativo

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOSS0017I	O servidor do Orchestrator terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.	Informativo
FQXXOSS0019I	Um upload de arquivo foi iniciado para o ID do tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0021I	O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou uma solicitação para obter o status dos tíquetes mais recentes.	Informativo
FQXXOSS0023I	O servidor do Orchestrator terminou de fazer upload de um arquivo para o tíquete {0} com êxito. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0024I	O servidor do Orchestrator iniciou o upload do arquivo {0} para o tíquete {1}.	Informativo
FQXXOSS0025I	O servidor do Orchestrator terminou de fazer upload do arquivo {0} para o tíquete {1} com êxito.	Informativo
FQXXOSS0028I	As informações de contato com o nome {0} foram criadas pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0029I	As informações de contato com o nome {0} foram removidas pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0030I	As informações de contato com o nome {0} foram modificadas pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.	Informativo
FQXXOSS0031I	O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou um Teste de Call Home de Software Manual da Lenovo.	Informativo
FQXXOSS0032I	O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou um Call Home de Software Manual da Lenovo.	Informativo
FQXXOSS9001I	Arquivo de serviço salvo em {0}.	Informativo
FQXXOVA0003I	O servidor do Orquestrator tem um disco rígido conectado dedicado que funcionará como a unidade de armazenamento do repositório de atualizações.	Informativo
FQXXOVA0006I	O servidor do Orquestrator tem um disco rígido conectado dedicado que funcionará como a unidade de armazenamento da implantação do sistema operacional.	Informativo
FQXXOBO00003J	A operação de cancelamento de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com erros.	Aviso
FQXXOBO00006J	A operação de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com erros.	Aviso
FQXXOBO00007J	As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1} foram concluídas com erros.	Aviso
FQXXOBO00017J	As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas no endereço IP remoto {0} para o gerenciador {1} foram concluídas com erros.	Aviso
FQXXOCO0003J	A operação para conectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} não foi bem-sucedida.	Aviso

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOCO0006J	A operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} não foi bem-sucedida.	Aviso
FQXXOCO0011J	O usuário {0} no endereço IP {1} não alterou com êxito as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.	Aviso
FQXXOCO0012J	O usuário {0} no endereço IP {1} tentou alterar as credenciais da instância do XClarity Administrator que não existe.	Aviso
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Aviso
FQXXOCO1007J	A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar de um gerenciador ou de vários gerenciadores não foi bem-sucedida.	Aviso
FQXXOIS0001J	O usuário {0} tem muitas tentativas de login com falha para {1}.	Aviso
FQXXOIS0002J	Um evento crítico ou de aviso foi gerado uma ou mais vezes para o {0} em pelo menos três períodos consecutivos de 5 minutos.	Aviso
FQXXOIS0003J	Mais de cinco eventos críticos ou de aviso são gerados para o {0} a cada hora por duas ou mais horas consecutivas.	Aviso
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Aviso
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Aviso
FQXXOIS0006J	Alguns eventos do dispositivo não foram recebidos pelo servidor de gerenciamento.	Aviso
FQXXOIS0007J	A versão de firmware do {0} tem mais de dois anos, por isso é mais vulnerável a bugs e problemas de segurança.	Aviso
FQXXOIS0008J	O número de dispositivos gerenciados pelo LXCA {0} excedeu o limite de alarme ou deverá exceder o limite máximo de gerenciamento nos próximos 30 dias.	Aviso
FQXXOMN0001J	As licenças do XClarity Orchestrator Management não são mais válidas.	Aviso
FQXXOMN0002J	As licenças do XClarity Orchestrator Analytics não são mais válidas.	Aviso
FQXXOMN0005J	O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Management, mas dentro da bonificação extra.	Aviso
FQXXOMN0006J	O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Analytics, mas dentro da bonificação extra.	Aviso
FQXXOMN0023J	As licenças do XClarity Orchestrator Call Home não são mais válidas.	Aviso
FQXXOMN0025J	O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Call Home, mas dentro da bonificação extra.	Aviso
FQXXOSE0002J	A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} não foi bem-sucedida.	Aviso
FQXXOSE0003J	A operação de login do endereço IP remoto {0} para um nome de usuário que contém caracteres inválidos não foi bem-sucedida.	Aviso
FQXXOSE0004J	A operação de login do endereço IP remoto {0} para um nome de usuário que não existe não foi bem-sucedida.	Aviso

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOSE0014J	O certificado com o assunto {0} alterou seu estado para Expirado.	Aviso
FQXXOSE0016J	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou fazer upload de um novo certificado no servidor do Orchestrator sem sucesso.	Aviso
FQXXOSE0018J	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou remover um novo certificado no servidor do Orchestrator sem sucesso.	Aviso
FQXXOSE0019J	Sua conta pode estar comprometida.	Aviso
FQXXOSE0021J	O usuário {0} está bloqueado devido a muitas tentativas de login com falha.	Aviso
FQXXOSE0022J	A senha do usuário {0} expirou. A conta está bloqueada.	Aviso
FQXXOSE0026J	A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito, mas a lista de controle de acesso {2} não é mais válida.	Aviso
FQXXOSE0027J	A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito, mas a lista de controle de acesso {2} não é mais válida.	Aviso
FQXXOSE0031J	A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} não foi bem-sucedida.	Aviso
FQXXOSS0003J	O servidor do Orchestrator não terminou de coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0} com êxito.	Aviso
FQXXOSS0006J	O servidor do Orchestrator não terminou de coletar os dados de serviço do dispositivo {0} com êxito.	Aviso
FQXXOSS0009J	O servidor do Orchestrator falhou no processo de anexação de uma anotação ao tíquete de serviço {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Aviso
FQXXOSS0015J	O usuário {0} no endereço IP {1} não concluiu com êxito a criação de um tíquete {2} {3}.	Aviso
FQXXOSS0018J	O servidor do Orchestrator não terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.	Aviso
FQXXOSS0020J	O servidor do Orchestrator não pôde fazer upload de um arquivo para o tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.	Aviso
FQXXOSS0022J	Falha na solicitação para obter o status dos tíquetes mais recentes.	Aviso
FQXXOSS0026J	O servidor do Orchestrator não terminou de fazer upload do arquivo {0} para o tíquete {1} com êxito.	Aviso
FQXXOVA0001J	O servidor do Orquestrator não tem o segundo disco rígido conectado necessário para o repositório de atualizações.	Aviso
FQXXOVA0002J	O servidor do Orquestrator detectou um segundo disco rígido que tem espaço insuficiente para a atualização necessária.	Aviso
FQXXOVA0004J	O servidor do Orquestrator não tem o terceiro disco rígido conectado necessário para a implantação do sistema operacional.	Aviso
FQXXOVA0005J	O servidor do Orquestrator detectou um terceiro disco rígido que não possui espaço suficiente para a implantação necessária do sistema operacional.	Aviso
FQXXOCO0007K	Os detalhes de autenticação para a instância {0} do gerenciador agora são inválidos.	Crítico

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOCO0013K	A conexão com o {0} do gerenciador tem problemas.	Crítico
FQXXOCO0020K	Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram verificados, mas não estão corretos. Eles foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.	Crítico
FQXXOCO0021K	O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou modificar os detalhes de conexão do gerenciador {2}, mas a operação falhou no servidor do Orchestrator.	Crítico
FQXXOCO1003K	A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para iniciar uma conexão com um novo gerenciador ou vários gerenciadores não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1006K	A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar de um gerenciador ou de vários gerenciadores não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1010K	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao XClarity Manager {2} usando a porta {3} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1011K	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {2} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1012K	A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} usando a porta {3} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1014K	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do XClarity Manager {2} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1015K	A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do Schneider EcoStruxure IT {2} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1016K	A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se desconectar do vRealize Operations Manager {2} não foi bem-sucedida.	Crítico
FQXXOCO1020K	O Management Hub {0} foi desconectado.	Crítico
FQXXOMN0007K	O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Management pelo {0}.	Crítico
FQXXOMN0008K	O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Analytics pelo {0}.	Crítico
FQXXOMN0015K	O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expirou.	Crítico
FQXXOMN0016K	O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expirou ou foi cancelado.	Crítico
FQXXOMN0017K	O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expirou.	Crítico
FQXXOMN0018K	O período gratuito de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expirou ou foi cancelado.	Crítico
FQXXOMN0026K	O limite de contagem de dispositivos excedeu o número de licenças do XClarity Orchestrator Call Home em {0}.	Crítico
FQXXOMN0029K	O período de teste de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expirou.	Crítico

Tabela 1. Eventos organizados por gravidade (continuação)

Código do Evento	Sequência de Mensagens	Severidade
FQXXOMN0030K	O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expirou.	Crítico
FQXXOSS0027K	O servidor do Orchestrator não terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.	Crítico

Lista de eventos XClarity Orchestrator

Esta seção lista todos os eventos XClarity Orchestrator que podem ser visualizados no log de eventos ou no log de auditoria do XClarity Administrator.

- **FQXXOBO00001I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou uma operação de cancelamento de gerenciamento no dispositivo {2} (endereço IP: {3}).**

Explicação

O trabalho para cancelar o gerenciamento do dispositivo {2} (endereço IP: {3}) foi iniciado com êxito. Você pode monitorar o trabalho na página de trabalhos. Quando o trabalho estiver concluído, um evento que indica o status do processo será adicionado ao log de eventos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00002I A operação de cancelamento de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com êxito.**

Explicação

O trabalho para cancelar o gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) foi concluído com êxito. O dispositivo não está mais em gerenciamento e não pode ser acessado por meio das páginas de recursos. Você pode encontrar logs associados a esse trabalho na página Resumo de trabalhos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00003J A operação de cancelamento de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com erros.**

Explicação

O trabalho para cancelar o gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) foi concluído com erros. Você pode encontrar logs associados a esse trabalho na página Resumo de trabalhos.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Tente cancelar o gerenciamento do trabalho novamente depois de verificar se todos os erros relacionados descritos nos logs de trabalho estão corrigidos.

- **FQXXOBO00004I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou uma operação de gerenciamento no dispositivo {2} (endereço IP: {3}).**

Explicação

O trabalho para gerenciar o dispositivo {2} (endereço IP: {3}) foi iniciado com êxito. Você pode monitorar o trabalho na página de trabalhos. Quando o trabalho estiver concluído, um evento que indica o status do processo será adicionado ao log de eventos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00005I A operação de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com êxito.**

Explicação

O trabalho para gerenciar o dispositivo {0} (endereço IP: {3}) foi concluído com êxito. O dispositivo já foi gerenciado e pode ser acessado por meio das páginas de recursos. Você pode encontrar logs associados a esse trabalho na página Resumo de trabalhos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00006J A operação de gerenciamento do dispositivo {0} (endereço IP: {3}) iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2} foi concluída com erros.**

Explicação

O trabalho para gerenciar o dispositivo {0} (endereço IP: {3}) foi concluído com erros. Você pode encontrar logs associados a esse trabalho na página Resumo de trabalhos.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Tente gerenciar o trabalho novamente depois de verificar se todos os erros relacionados descritos nos logs de trabalho estão corrigidos.

- **FQXXOBO00007J As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1} foram concluídas com erros.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Tente atualizar as definições de configuração de descoberta novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte.

- **FQXXOBO00008I A configuração de descoberta automática SLP foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00009I A configuração de descoberta automática SLP foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00010I O encapsulamento em todas as configurações futuras de dispositivos gerenciados foi habilitado pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00011I O encapsulamento em todas as configurações futuras de dispositivos gerenciados foi desabilitado pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00012I A configuração de solicitação de registro foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00013I A configuração de solicitação de registro foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00014I A configuração de limpeza de dispositivos offline foi habilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00015I A configuração de limpeza de dispositivos offline foi desabilitada pelo usuário {0} no endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00016I A configuração de limpeza de dispositivos offline foi alterada para {0} pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta foi concluída com êxito

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOBO00017J As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas no endereço IP remoto {0} para o gerenciador {1} foram concluídas com erros.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta para o gerenciador não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Tente atualizar as definições de configuração de descoberta novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte.

- **FQXXOBO00018I As modificações das definições de configuração de descoberta iniciadas no endereço IP remoto {0} para o gerenciador {1} foram concluídas com êxito.**

Explicação

A solicitação para modificar as definições de configuração de descoberta para o gerenciador foi concluída com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0001I A operação para conectar o XClarity Administrator do endereço IP remoto {0} foi iniciada pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para conectar um servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0002I A operação para conectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para conectar uma instância do servidor de gerenciamento do XClarity foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0003J A operação para conectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para conectar uma instância do servidor de gerenciamento do XClarity não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se o servidor de gerenciamento do Orchestrator pode acessar o servidor de gerenciamento do XClarity. Verifique se as credenciais inseridas para a operação estão corretas e se o usuário tem as funções necessárias para criar a conexão.

- **FQXXOCO0004I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para desconectar um servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0005I A operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar uma instância do servidor de gerenciamento do XClarity foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0006J A operação para desconectar o XClarity Administrator no endereço IP remoto {0} iniciada pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar uma instância do servidor de gerenciamento do XClarity não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se o servidor de gerenciamento do Orchestrator pode acessar o servidor de gerenciamento do XClarity. Verifique se as credenciais inseridas para a operação estão corretas e se o usuário tem as funções necessárias para criar a conexão.

- **FQXXOCO0007K Os detalhes de autenticação para a instância {0} do gerenciador agora são inválidos.**

Explicação

Os detalhes de autenticação para conectar uma instância do servidor de gerenciamento são inválidos.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Atualize as credenciais.

- **FQXXOCO0008I Os detalhes de autenticação para a instância {0} do gerenciador agora são válidos.**

Explicação

Os detalhes de autenticação para conectar uma instância do servidor de gerenciamento são válidos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0009I O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou a operação para alterar as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para alterar as credenciais do servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0010I O usuário {0} no endereço IP {1} alterou com êxito as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.**

Explicação

O usuário alterou com êxito as credenciais do servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0011J O usuário {0} no endereço IP {1} não alterou com êxito as credenciais da instância {2} do XClarity Administrator.**

Explicação

O usuário não alterou com êxito as credenciais do servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhuma ação do usuário necessária.

- **FQXXOCO0012J O usuário {0} no endereço IP {1} tentou alterar as credenciais da instância do XClarity Administrator que não existe.**

Explicação

O usuário tentou alterar as credenciais do servidor de gerenciamento do XClarity que não existe.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhuma ação do usuário necessária.

- **FQXXOCO0013K A conexão com o {0} do gerenciador tem problemas.**

Explicação

Há problemas de conexão para uma instância do servidor de gerenciamento.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verificar a conexão

- **FQXXOCO0014I Agora a conexão com o {0} do gerenciador está ok.**

Explicação

Os problemas para conectar uma instância do servidor de gerenciamento foram resolvidos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0015I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para conectar uma instância do EcoStruxureIT: {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para conectar uma instância do EcoStruxureIT.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

Explicação

A operação para conectar uma instância do EcoStruxureIT não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se o servidor de gerenciamento do Orchestrator pode acessar a API do EcoStruxureIT.
Verifique se as credenciais inseridas para a operação estão corretas e se o usuário tem as funções necessárias para criar a conexão.

- **FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

Explicação

A operação para conectar uma instância do EcoStruxureIT foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0018I** Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.

Explicação

O usuário modificou os detalhes de conexão e/ou de autenticação do gerenciador.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0019I** Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram verificados com êxito. Eles foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.

Explicação

Os detalhes de conexão e/ou de autenticação do gerenciador estão corretos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO0020K** Os detalhes de conexão do gerenciador {2} foram verificados, mas não estão corretos. Eles foram modificados pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1}.

Explicação

Os detalhes de conexão e/ou de autenticação do gerenciador não estão corretos. O servidor do Orchestrator não consegue se comunicar com ele corretamente.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Adicione detalhes válidos de conexão e de autenticação no gerenciador para que o servidor do Orchestrator possa se comunicar com ele corretamente.

- **FQXXOCO0021K O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou modificar os detalhes de conexão do gerenciador {2}, mas a operação falhou no servidor do Orchestrator.**

Explicação

A operação para alterar os detalhes do gerenciador falhou no servidor do Orchestrator.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com a equipe de serviço e suporte.

- **FQXXOCO1001I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao XClarity Administrator {2} por meio da porta {3}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para conectar um servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1002I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {3}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1003I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} por meio da porta {3}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para conectar um servidor do vRealize Operations Manager.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1003K A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para iniciar uma conexão com um novo gerenciador ou vários gerenciadores não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para conectar uma ou várias instâncias do servidor de gerenciamento não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o serviço e suporte se o problema persistir.

- **FQXXOCO1004I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o XClarity Administrator {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para desconectar um servidor de gerenciamento do XClarity.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1005I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar a Schneider EcoStruxure IT {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para desconectar o Schneider EcoStruxure IT.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1006I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} iniciou a operação para desconectar o vRealize Operations Manager {2}.**

Explicação

O usuário iniciou a operação para desconectar um servidor do vRealize Operations Manager.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1006K A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar de um gerenciador ou de vários gerenciadores não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar uma ou várias instâncias do servidor de gerenciamento não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o serviço e suporte se o problema persistir.

- **FQXXOCO1007J A solicitação de {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar de um gerenciador ou de vários gerenciadores não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar uma ou várias instâncias do servidor de gerenciamento não foi bem-sucedida. Esse problema acontece quando os gerenciadores solicitados não estão conectados com o servidor do Orchestrator.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se a solicitação é válida atualizando as informações da UI.

- **FQXXOCO1008I A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao XClarity Manager {2} usando a porta {3} terminou com sucesso.**

Explicação

A operação para se conectar ao servidor de gerenciamento do XClarity foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1009I A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {2} terminou com sucesso.**

Explicação

A operação para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1010I A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} usando a porta {3} terminou com êxito.**

Explicação

A operação para se conectar ao servidor do vRealize Operations Manager foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1010K A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao XClarity Manager {2} usando a porta {3} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para se conectar ao servidor de gerenciamento do XClarity não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1011K A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para se conectar ao Schneider EcoStruxure IT não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1012I A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do XClarity Manager {2} terminou com sucesso.**

Explicação

A operação para desconectar do servidor de gerenciamento do XClarity foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1012K A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se conectar ao vRealize Operations Manager {2} usando a porta {3} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para se conectar ao servidor do vRealize Operations Manager não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1013I A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do Schneider EcoStruxure IT {2} terminou com sucesso.**

Explicação

A operação para desconectar do Schneider EcoStruxure IT foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1014I A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se desconectar do vRealize Operations Manager {2} terminou com êxito.**

Explicação

A operação para se desconectar do servidor do vRealize Operations Manager foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1014K A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do XClarity Manager {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar do servidor de gerenciamento do XClarity não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1015K A solicitação lançada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para desconectar do Schneider EcoStruxure IT {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para desconectar do Schneider EcoStruxure IT não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1016K A solicitação iniciada pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} para se desconectar do vRealize Operations Manager {2} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação para se desconectar do servidor do vRealize Operations Manager não foi bem-sucedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados que foram inseridos na solicitação.

- **FQXXOCO1017I O Management Hub {0} foi adicionado pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.**

Explicação

A operação para se conectar ao Management Hub foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1018I O Management Hub {0} foi removido pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.**

Explicação

A operação para desconectar do Management Hub foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1019I Management Hub {0} conectado com êxito.**

Explicação

O Management Hub foi conectado ao portal.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1020I O Management Hub 2.0 {0} foi adicionado pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.**

Explicação

A operação para se conectar ao Management Hub 2.0 foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOCO1020K O Management Hub {0} foi desconectado.**

Explicação

O Management Hub foi desconectado do portal.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhuma ação do usuário necessária.

- **FQXXOCO1021I O Management Hub 2.0 {0} foi removido pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.**

Explicação

A operação para desconectar do Management Hub 2.0 foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOIS0001J O usuário {0} tem muitas tentativas de login com falha para {1}.**

Explicação

O Analytics mostrou um aviso de que pessoas não autorizadas podem estar tentando acessar este dispositivo.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Investigue o motivo das tentativas de login com falha. Existe a possibilidade de que um usuário não autorizado esteja tentando acessar o dispositivo?

- **FQXXOIS0002J Um evento crítico ou de aviso foi gerado uma ou mais vezes para o {0} em pelo menos três períodos consecutivos de 5 minutos.**

Explicação

O Analytics determinou que o número de eventos críticos repetidos atingiu um limite.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Veja o log de eventos para este dispositivo e siga as ações recomendadas para esses eventos a fim de eliminar esses eventos contínuos.

- **FQXXOIS0003J Mais de cinco eventos críticos ou de aviso são gerados para o {0} a cada hora por duas ou mais horas consecutivas.**

Explicação

O Analytics determinou que o número de eventos críticos repetidos atingiu um limite.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Veja o log de eventos para este dispositivo e siga as ações recomendadas para esses eventos a fim de eliminar esses eventos contínuos

- **FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

Explicação

O Analytics determinou que o número de problemas de conectividade ao se comunicar com este dispositivo está acima do normal.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique a rede entre o servidor de gerenciamento e o dispositivo.

- **FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

Explicação

O Analytics determinou que o número de eventos perdidos pode sinalizar possíveis problemas.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Recomenda-se verificar o próprio log de eventos do dispositivo para visualizar eventos que o servidor de gerenciamento não foi capaz de receber.

- **FQXXOIS0006J Alguns eventos do dispositivo não foram recebidos pelo servidor de gerenciamento.**

Explicação

Eventos perdidos foram detectados por meio de lacunas em números de sequência, que não puderam ser recuperados.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Recomenda-se verificar o próprio log de eventos do dispositivo para visualizar eventos que o servidor de gerenciamento não foi capaz de receber.

- **FQXXOIS0007J A versão de firmware do {0} tem mais de dois anos, por isso é mais vulnerável a bugs e problemas de segurança.**

Explicação

O firmware que não é mantido atualizado pode frequentemente ter mais vulnerabilidades.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Atualize o firmware para um nível mais recente.

- **FQXXOIS0008J O número de dispositivos gerenciados pelo LXCA {0} excedeu o limite de alarme ou deverá exceder o limite máximo de gerenciamento nos próximos 30 dias.**

Explicação

O Analytics prevê que continuar a adicionar novos dispositivos ao servidor de gerenciamento na taxa atual pode levar à sobrecarga.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Configure uma instância adicional do servidor de gerenciamento e reatribua dispositivos gerenciados.

- **FQXXOKN0001I A coleção é alterada.**

Explicação

A coleção é alterada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOKN0002I Dispositivos removidos.**

Explicação

Dispositivos removidos.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0001J As licenças do XClarity Orchestrator Management não são mais válidas.**

Explicação

As licenças instaladas não são mais válidas.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0002J As licenças do XClarity Orchestrator Analytics não são mais válidas.**

Explicação

As licenças instaladas não são mais válidas.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0003I O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Management instalada.**

Explicação

Não foram detectadas licenças do Management. Em execução no modo de avaliação por 90 dias.
Não há restrições por 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0004I O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Analytics instalada.**

Explicação

Não foram detectadas licenças do Analytics. Em execução no modo de avaliação por 90 dias. Não há restrições por 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0005J O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Management, mas dentro da bonificação extra.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido, mas ainda está dentro da bonificação extra.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0006J O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Analytics, mas dentro da bonificação extra.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido, mas ainda está dentro da bonificação extra.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0007K O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Management pelo {0}.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido. A bonificação extra também foi excedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0008K O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Analytics pelo {0}.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido. A bonificação extra também foi excedida.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0009I A contagem regressiva do período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator foi iniciada.**

Explicação

As licenças instaladas não são mais válidas ou nenhuma está instalada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0010I A contagem regressiva do período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator foi iniciada.**

Explicação

As licenças instaladas não são mais válidas ou nenhuma está instalada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0011I O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expira em {0}.**

Explicação

A licença expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0012I O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expira em {0}.**

Explicação

A licença expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0013I O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expira em {0}.**

Explicação

A licença expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0014I O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expira em {0}.**

Explicação

A licença expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0015K O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expirou.**

Explicação

A licença de avaliação expirou.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0016K O período de avaliação de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expirou ou foi cancelado.**

Explicação

A licença de avaliação expirou ou você instalou licenças que excederam a data de validade além do período gratuito de 90 dias.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0017K O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Management expirou.**

Explicação

A licença de avaliação expirou.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0018K O período gratuito de 90 dias do XClarity Orchestrator Analytics expirou ou foi cancelado.**

Explicação

O período gratuito expirou ou você instalou licenças que excederam a data de validade além do período gratuito de 90 dias.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0019I Os serviços do XClarity Orchestrator Analytics não estão mais disponíveis.**

Explicação

Sua licença do Analytics não está presente ou é inválida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0020I Os serviços do XClarity Orchestrator Analytics foram habilitados.**

Explicação

Os serviços do XClarity Orchestrator Analytics foram habilitados.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0021I Os serviços do XClarity Orchestrator Management não estão mais disponíveis.**

Explicação

Sua licença do Management não está presente ou é inválida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0022I Os serviços do XClarity Orchestrator Management foram habilitados.**

Explicação

Os serviços do XClarity Orchestrator Management foram habilitados.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0023J As licenças do XClarity Orchestrator Call Home não são mais válidas.**

Explicação

As licenças instaladas não são mais válidas.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0024I O servidor do XClarity Orchestrator está em execução sem uma licença do Call Home instalada.**

Explicação

Não foram detectadas licenças do Call Home. Em execução no modo de avaliação por 90 dias. Não há restrições por 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0025J O limite de contagem de dispositivos foi excedido para a licença do XClarity Orchestrator Call Home, mas dentro da bonificação extra.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido, mas ainda está dentro da bonificação extra.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0026K O limite de contagem de dispositivos excedeu o número de licenças do XClarity Orchestrator Call Home em {0}.**

Explicação

A contagem de dispositivos gerenciados excede o limite permitido. O serviço Call Home em eventos que não permitem manutenção será interrompido em 90 dias.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0027I O período de teste de 90 dias do serviço XClarity Orchestrator Call Home em eventos que não permitem manutenção expira em {0}.**

Explicação

O período de teste expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0028I O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expira em {0}.**

Explicação

A licença expirará em menos de 90 dias.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0029K O período de teste de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expirou.**

Explicação

O teste expirou.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0030K O período de carência de 90 dias do XClarity Orchestrator Call Home expirou.**

Explicação

A licença expirou.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Entre em contato com o ponto de contato da Lenovo para adquirir novas licenças e instalá-las para se tornar compatível.

- **FQXXOMN0031I Os eventos que não permitem manutenção do serviço XClarity Orchestrator Call Home não estão mais disponíveis.**

Explicação

Suas licenças do Call Home não estão presentes, são inválidas ou foram excedidas.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMN0032I Os eventos que não permitem manutenção do serviço XClarity Orchestrator Call Home foram habilitados.**

Explicação

Agora existem licenças do XClarity Call Home suficientes disponíveis.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMO0001I O usuário {0} no endereço IP {1} criou uma nova regra de exclusão.**

Explicação

O usuário criou a regra de exclusão com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOMO0002I O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu uma nova regra de exclusão.**

Explicação

O usuário removeu a regra de exclusão com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOPM00001I O usuário {0} excluiu a política {1}.**

Explicação

Um usuário excluiu uma política.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOPM00002I O usuário {0} excluiu as seguintes políticas: {1}.**

Explicação

Um usuário excluiu várias políticas.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXORM0001I O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu com êxito a carga útil do pacote de atualização com ID {2}.**

Explicação

A operação de exclusão foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXORM0002I O usuário {0} no endereço IP {1} excluiu com êxito todo o pacote de atualização com ID {2}.**

Explicação

A operação de exclusão foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0001I A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de login foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0002J A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de login não foi bem-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Se esse evento persistir, verifique com o usuário especificado se ele tem a senha correta ou se a conta do usuário está sendo usada como um ataque.

- **FQXXOSE0003I A operação de logout para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de logout foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0003J A operação de login do endereço IP remoto {0} para um nome de usuário que contém caracteres inválidos não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de login com caracteres inválidos foi mal-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Se esse evento persistir, verifique com o usuário especificado se ele tem a senha correta ou se a conta do usuário está sendo usada como um ataque.

- **FQXXOSE0004I A remoção da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

A lista de controle de acesso foi removida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0004J A operação de login do endereço IP remoto {0} para um nome de usuário que não existe não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de login com nome de usuário desconhecido foi mal-sucedida.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Se esse evento persistir, verifique com o usuário especificado se ele tem a senha correta ou se a conta do usuário está sendo usada como um ataque.

- **FQXXOSE0005I A criação do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

O grupo de usuários foi criado.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0006I A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

O grupo de usuários foi removido.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0007I A operação de criação para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de criação foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0008I A operação de atualização para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de atualização foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0009I A operação de exclusão para a conta do usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de exclusão foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0010I A criação da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

A lista de controle de acesso foi criada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0011I A atualização da lista de controle de acesso pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

A lista de controle de acesso foi atualizada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0012I A associação de lista de acesso entre o recurso {0} e a ACL {1} criada pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.**

Explicação

A criação da associação de ACL foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0013I O certificado com o assunto {0} alterou seu estado para Ativo.**

Explicação

O certificado gerenciado pelo servidor do Orchestrator alterou o estado para Ativo. Deste ponto em diante, o certificado será usado para fazer comunicações.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0014J O certificado com o assunto {0} alterou seu estado para Expirado.**

Explicação

O certificado gerenciado pelo servidor do Orchestrator alterou o estado para Expirado. Deste ponto em diante, o certificado não será usado para fazer comunicações.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se o certificado não é usado por um recurso que não está em uso.

- **FQXXOSE0015I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} fez upload de um novo certificado com subjectDB {2}.**

Explicação

Um usuário fez upload de um novo certificado no servidor do Orchestrator.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0016J O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou fazer upload de um novo certificado no servidor do Orchestrator sem sucesso.**

Explicação

Um usuário tentou fazer upload de um novo certificado no servidor do Orchestrator, mas houve falha na operação.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide se o certificado está em um formato suportado e não corrompido.

- **FQXXOSE0017I O usuário {0} do endereço IP remoto {1} removeu o certificado com subjectDB {2}.**

Explicação

Um usuário fez upload de um novo certificado no servidor do Orchestrator.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0018J O usuário {0} do endereço IP remoto {1} tentou remover um novo certificado no servidor do Orchestrator sem sucesso.**

Explicação

Um usuário tentou remover um novo certificado no servidor do Orchestrator, mas houve falha na operação.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide se o certificado ainda está presente no servidor.

- **FQXXOSE0019I A operação de atualização para configurações de segurança da conta pelo usuário {0} do endereço IP remoto {1} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de atualização de configurações de segurança da conta foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0019J Sua conta pode estar comprometida.**

Explicação

Alguém tentou comprometer sua conta do endereço IP remoto {0}.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXXOSE0020I A sessão {0} foi excluída do endereço IP remoto {1}.**

Explicação

A operação de exclusão foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0021J O usuário {0} está bloqueado devido a muitas tentativas de login com falha.**

Explicação

O {0} usuário tentou fazer login usando credenciais inválidas mais vezes do que o permitido.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Aguarde a quantidade de tempo necessária e, em seguida, tente fazer login novamente. Para obter mais informações, contate o administrador do sistema.

- **FQXXOSE0022J A senha do usuário {0} expirou. A conta está bloqueada.**

Explicação

A senha do usuário {0} expirou e deve ser alterada.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Altere a senha e tente fazer login novamente.

- **FQXXOSE0023I A operação de adição para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de criação foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0024I** A operação de atualização para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.

Explicação

A operação de modificação foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0025I** A operação de exclusão para o servidor LDAP {0}:{1} pelo usuário {2} do endereço IP remoto {3} foi bem-sucedida.

Explicação

A operação de exclusão foi bem-sucedida.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0026J** A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito, mas a lista de controle de acesso {2} não é mais válida.

Explicação

A lista de controle de acesso {2} não é mais válida porque o grupo de usuários associados foi removido. Cada lista de controle de acesso deve incluir um grupo de usuários.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Adicione um grupo de usuários válido à lista de controle de acesso.

- **FQXXOSE0027J** A remoção do grupo de usuários pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito, mas a lista de controle de acesso {2} não é mais válida.

Explicação

A lista de controle de acesso {2} não é mais válida porque o grupo de usuários associados foi excluído após a remoção da configuração LDAP. Cada lista de controle de acesso deve incluir um grupo de usuários.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Adicione um grupo de usuários válido à lista de controle de acesso.

- **FQXXOSE0028I A atualização do grupo de usuários pelo usuário {0} a partir do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

A lista de controle de acesso foi atualizada.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0029I A ativação ou a desativação do controle de acesso baseado em recursos pelo usuário {0} do endereço IP {1} foi concluída com êxito.**

Explicação

O controle de acesso baseado em recursos foi habilitado ou desabilitado.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0030I O token de autenticação para o hub {0} foi revogado pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O token de autenticação foi removido.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSE0031J A operação de login para o usuário {0} do endereço IP remoto {1} não foi bem-sucedida.**

Explicação

A operação de login foi mal-sucedida devido à falha de sincronização do Truscale.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Se esse evento persistir, entre em contato com o administrador do sistema do Truscale.

- **FQXXOSS0001I O servidor do Orchestrator começou a coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator iniciou o processo de coleta dos dados de serviço de um servidor do administrador.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0002I O servidor do Orchestrator terminou de coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de coleta dos dados de serviço de um servidor do administrador.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0003J O servidor do Orchestrator não terminou de coletar os dados de serviço do servidor de gerenciamento {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de coleta dos dados de serviço de um servidor do administrador.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se ainda há uma conexão entre o Orchestrator e os servidores do administrador.

- **FQXXOSS0004I O servidor do Orchestrator começou a coletar os dados de serviço do dispositivo {0}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator iniciou o processo de coleta dos dados de serviço de um dispositivo.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0005I O servidor do Orchestrator terminou de coletar os dados de serviço do dispositivo {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de coleta dos dados de serviço de um dispositivo.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0006J O servidor do Orchestrator não terminou de coletar os dados de serviço do dispositivo {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de coleta dos dados de serviço de um dispositivo.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se ainda há uma conexão entre o Orchestrator e os servidores do administrador. Verifique se o servidor do administrador pode se comunicar com o dispositivo e se o dispositivo oferece suporte à função de coleta de dados.

- **FQXXOSS0007I O servidor do Orchestrator iniciou a anexação de uma anotação ao tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator iniciou o processo de anexação de uma anotação a um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0008I O servidor do Orchestrator anexou a anotação {3} ao tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de anexação de uma anotação a um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0009J O servidor do Orchestrator falhou no processo de anexação de uma anotação ao tíquete de serviço {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de anexação de uma anotação a um tíquete de serviço.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Valide os dados e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a equipe de serviço e suporte.

- **FQXXOSS0013I O usuário {0} no endereço IP {1} começou a criar um tíquete {2} {3}.**

Explicação

O usuário começou a criar um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0014I O usuário {0} no endereço IP {1} concluiu com êxito a criação de um tíquete {2} {3}.**

Explicação

O usuário terminou de criar um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0015J O usuário {0} no endereço IP {1} não concluiu com êxito a criação de um tíquete {2} {3}.**

Explicação

O usuário falhou ao criar um tíquete.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXXOSS0016I O servidor do Orchestrator começou a criar um tíquete em relação ao dispositivo {0}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator começou o processo de criação de um tíquete em relação a um dispositivo.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0017I O servidor do Orchestrator terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de criação de um tíquete em relação a um dispositivo.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0018J O servidor do Orchestrator não terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de criação de um tíquete em relação a um dispositivo.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se ainda há uma conexão entre o Orchestrator e o dispositivo. Verifique se a conexão com a call home está ok.

- **FQXXOSS0019I Um upload de arquivo foi iniciado para o ID do tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O usuário iniciou o upload de um arquivo para o um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0020J O servidor do Orchestrator não pôde fazer upload de um arquivo para o tíquete {0}. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O servidor de gerenciamento não pôde concluir o upload de um arquivo para um tíquete.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXXOSS0021I O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou uma solicitação para obter o status dos tíquetes mais recentes.**

Explicação

O usuário iniciou uma solicitação para obter o status dos tíquetes mais recentes.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0022J Falha na solicitação para obter o status dos tíquetes mais recentes.**

Explicação

O servidor de gerenciamento não pôde concluir a solicitação.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXXOSS0023I O servidor do Orchestrator terminou de fazer upload de um arquivo para o tíquete {0} com êxito. Ação iniciada pelo usuário {1} no endereço IP {2}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de upload de um arquivo para um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0024I O servidor do Orchestrator iniciou o upload do arquivo {0} para o tíquete {1}.**

Explicação

O servidor do Orchestrator iniciou o processo de upload de um arquivo para um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0025I O servidor do Orchestrator terminou de fazer upload do arquivo {0} para o tíquete {1} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator terminou o processo de upload de um arquivo para um tíquete.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0026J O servidor do Orchestrator não terminou de fazer upload do arquivo {0} para o tíquete {1} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de upload de um arquivo para um tíquete.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se ainda há uma conexão entre o Orchestrator e o site LUF.

- **FQXXOSS0027K O servidor do Orchestrator não terminou de criar um tíquete em relação ao dispositivo {0} com êxito.**

Explicação

O servidor do Orchestrator falhou no processo de criação de um tíquete para esse recurso porque propriedades inválidas foram encontradas: {1}.

Severidade

Crítico

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Verifique se os dados de hardware são válidos. Caso contrário, entre em contato com a equipe de suporte.

- **FQXXOSS0028I As informações de contato com o nome {0} foram criadas pelo usuário {1} no endereço IP remoto {2}.**

Explicação

As informações de contato foram criadas com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0029I** As informações de contato com o nome {0} foram removidas pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.

Explicação

As informações de contato foram removidas com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0030I** As informações de contato com o nome {0} foram modificadas pelo usuário {1} do endereço IP remoto {2}.

Explicação

As informações de contato foram atualizadas com êxito.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0031I** O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou um Teste de Call Home de Software Manual da Lenovo.

Explicação

null

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS0032I** O usuário {0} no endereço IP {1} iniciou um Call Home de Software Manual da Lenovo.

Explicação

null

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOSS9001I Arquivo de serviço salvo em {0}.**

Explicação

null

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOVA0001J O servidor do Orquestrator não tem o segundo disco rígido conectado necessário para o repositório de atualizações.**

Explicação

O servidor do Orquestrator não tem o segundo disco rígido conectado necessário para o repositório de atualizações e para o recurso de atualizações funcionar.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Desligue o servidor do Orquestrator e conecte um segundo disco rígido de pelo menos 50 GB de tamanho para ser usado pelo recurso de atualizações como uma unidade de armazenamento de repositórios e, em seguida, ligue o servidor do Orquestrator.

- **FQXXOVA0002J O servidor do Orquestrator detectou um segundo disco rígido que tem espaço insuficiente para a atualização necessária.**

Explicação

O servidor do Orquestrator precisa de um segundo disco rígido com no mínimo 50 GB necessário para o repositório de atualizações e para o recurso de atualizações funcionar.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Desligue o servidor do Orquestrator e modifique o tamanho do segundo disco rígido para 50 GB e, em seguida, ligue o servidor do Orquestrator.

- **FQXXOVA0003I O servidor do Orquestrator tem um disco rígido conectado dedicado que funcionará como a unidade de armazenamento do repositório de atualizações.**

Explicação

O servidor do Orquestrator detectou que o segundo disco rígido está conectado e configurado para ser usado como a unidade de armazenamento do repositório de atualizações.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

- **FQXXOVA0004J O servidor do Orquestrator não tem o terceiro disco rígido conectado necessário para a implantação do sistema operacional.**

Explicação

O servidor do Orquestrator não tem o terceiro disco rígido conectado necessário para o recurso de implantação do sistema operacional funcionar.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Desligue o servidor do Orquestrator e conecte um terceiro disco rígido de pelo menos 100 GB de tamanho para ser usado pelo recurso de implantação do sistema operacional como uma unidade de armazenamento e, em seguida, ligue o servidor do Orquestrator.

- **FQXXOVA0005J O servidor do Orquestrator detectou um terceiro disco rígido que não possui espaço suficiente para a implantação necessária do sistema operacional.**

Explicação

O servidor do Orquestrator precisa de um terceiro disco rígido com no mínimo 100 GB para que o recurso de implantação do sistema operacional funcione.

Severidade

Aviso

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Desligue o servidor do Orquestrator e modifique o tamanho do terceiro disco rígido para 100 GB e, em seguida, ligue o servidor do Orquestrator.

- **FQXXOVA0006I O servidor do Orquestrator tem um disco rígido conectado dedicado que funcionará como a unidade de armazenamento da implantação do sistema operacional.**

Explicação

O servidor do Orquestrator detectou que o terceiro disco rígido está conectado e configurado para ser usado como a unidade de armazenamento da implantação do sistema operacional.

Severidade

Informativo

Permite manutenção com log

Não

Notificar o Suporte automaticamente

Não

Ação do usuário

Nenhum(a)

Capítulo 2. Eventos e alertas do XClarity Management Hub e XClarity Administrator

Na interface da Web, é possível visualizar informações sobre todos os eventos e alertas relacionados ao servidor de gerenciamento e ao hardware que são gerados ou coletados pelo Lenovo XClarity Management Hub e Lenovo XClarity Administrator. Essas mensagens são listadas em logs de eventos ou de alertas.

As informações a seguir são fornecidas para cada mensagem de evento.

Identificador de eventos

Uma cadeia de caracteres que identifica exclusivamente o evento ou a classe de eventos. Essa cadeia tem 12 caracteres no formato a seguir.

FQXHM*ccnnns*

onde:

- *cc* identifica o componente onde o evento se originou. Os eventos do Lenovo XClarity Management Hub e do Lenovo XClarity Administrator usam os IDs de componente a seguir.
 - **CN.** Console
 - **CP.** Padrões de configuração
 - **CR.** Dispositivo Virtual
 - **DI.** Gerenciamento de descoberta e dispositivos
 - **DM.** Gerenciamento de dados
 - **EM.** Eventos e monitoramento
 - **FC.** Implantação do sistema operacional
 - **JM.** Gerenciamento de trabalhos
 - **MF.** Coleta de dados de métricas e encaminhadores
 - **MI.** Migração de dados
 - **NM.** Gerenciamento de Redes
 - **RC.** Controle Remoto
 - **SE.** Segurança
 - **SP.** Portas do computador
 - **SS.** Serviço e Suporte
 - **ST.** Gerenciamento de armazenamento
 - **TS.** Gerenciamento do ThinkServer
 - **UP.** Atualizações
- *nnn* identifica a mensagem específica.
- *s* identifica a gravidade, como a seguir.
 - **I.** Informações. nenhuma ação é necessária
 - **F.** Aviso. Nenhuma ação é necessária
 - **G.** Aviso. A ação pode ser adiada
 - **H.** Aviso (menor). A ação pode ser adiada
 - **J.** Aviso (menor). Uma ação imediata é necessária
 - **K.** Crítico. A ação pode ser adiada
 - **L.** Crítico. Uma ação imediata é necessária
 - **M.** Crítico. Uma ação imediata é necessária
 - **N.** Crítico. Uma ação imediata é necessária

Uma descrição de cada variável de substituição, como *[arg1]* ou *[arg2]*, que é incluída na descrição do evento.

Severidade

Uma indicação do nível de preocupação da condição, como a seguir.

- **Informativo.** O evento foi registrado para fins de auditoria. Essa é, geralmente, uma ação do usuário ou uma mudança de estados, que é um comportamento normal.
- **Aviso.** O evento não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **Crítico.** O evento é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Permite manutenção com log

Indica se uma ação (sua ou do Lenovo Support) é necessária para corrigir o problema.

Notificar o Suporte automaticamente

Indica se um tíquete de serviço é aberto automaticamente e os arquivos de diagnóstico são transferidos para o Centro de Suporte Lenovo para este evento se Call Home está configurado e habilitado no XClarity Orchestrator ou nos gerenciadores de recursos.

Ação do usuário

As ações a serem executadas para resolver o evento. Execute as etapas na ordem mostrada até que o problema seja resolvido. Se o problema não for resolvido após a execução de todas as ações recomendadas, entre em contato com o Lenovo Support.

Capítulo 3. Eventos e alertas do Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

O Lenovo XClarity Orchestrator relata informações sobre todos os *alarmes* relacionados ao hardware que são coletados pelo Schneider Electric EcoStruxure IT Expert. Essas mensagens de alarme são listadas no log de alertas ou de eventos.

Os alarmes coletados pelo EcoStruxure IT Expert são categorizados em três IDs de mensagem pelo XClarity Orchestrator. A mensagem para cada ID da mensagem varia dependendo do problema e do tipo de dispositivo de infraestrutura que relatou o problema.

- **FQXXOEX0001I.** Informativo. Nenhuma ação é necessária.O alarme foi registrado para fins de auditoria. Essa é, geralmente, uma ação do usuário ou uma mudança de estados, que é um comportamento normal.
- **FQXXOEX0001J.** Aviso. Nenhuma ação é necessária ou a ação pode ser adiada.O alarme não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **FQXXOEX0001K.** Crítico. Uma ação imediata é necessária.O alarme é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Lenovo