



ThinkSystem SR250 V3

# システム構成ガイド



マシン・タイプ: 7DCL および 7DCM

## 注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意を読んで理解してください。

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

さらに、ご使用のサーバーに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下に掲載されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第 2 版 (2024 年 2 月)

© Copyright Lenovo 2024.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

# 目次

|                                  |           |                                              |           |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 目次                               | i         | ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール LED             | 38        |
| 安全について                           | iii       | XCC システム管理ポート LED                            | 39        |
| 安全検査のチェックリスト                     | iv        |                                              |           |
| <b>第 1 章. 概要</b>                 | <b>1</b>  | <b>第 3 章. 部品リスト</b>                          | <b>41</b> |
| 機能                               | 1         | 電源コード                                        | 47        |
| 技術ヒント                            | 2         | <b>第 4 章. 開梱とセットアップ</b>                      | <b>49</b> |
| セキュリティー・アドバイザー                   | 3         | サーバーのパッケージ内容                                 | 49        |
| 仕様                               | 3         | サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする  | 49        |
| 技術仕様                             | 3         | サーバー・セットアップ・チェックリスト                          | 51        |
| 機械仕様                             | 7         |                                              |           |
| 環境仕様                             | 8         | <b>第 5 章. システム構成</b>                         | <b>53</b> |
| 管理オプション                          | 10        | Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定      | 53        |
| <b>第 2 章. サーバー・コンポーネント</b>       | <b>15</b> | Lenovo XClarity Controller 接続用の前面 USB ポートの設定 | 54        |
| 前面図                              | 15        | ファームウェアの更新                                   | 55        |
| 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・モデル          | 15        | ファームウェアの構成                                   | 59        |
| 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデル           | 16        | メモリー・モジュール構成                                 | 60        |
| 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデル           | 17        | RAID 構成                                      | 60        |
| 背面図                              | 19        | オペレーティング・システムのデプロイ                           | 61        |
| 固定パワー・サプライ・モデル                   | 19        | サーバー構成のバックアップ                                | 62        |
| ホット・スワップ・パワー・サプライ・モデル            | 20        |                                              |           |
| 上面図                              | 22        | <b>付録 A. ヘルプおよび技術サポートの入手</b>                 | <b>63</b> |
| 前面出入力モジュール                       | 24        | 依頼する前に                                       | 63        |
| バックプレートとバックプレーン                  | 26        | サービス・データの収集                                  | 64        |
| PCIe ライザー・アセンブリー                 | 29        | サポートへのお問い合わせ                                 | 65        |
| システム・ボードのレイアウト                   | 30        | <b>付録 B. 資料とサポート</b>                         | <b>67</b> |
| システム・ボード・コネクタ                    | 30        | 資料のダウンロード                                    | 67        |
| システム・ボード・スイッチ                    | 32        | サポート Web サイト                                 | 67        |
| システム LED と診断ディスプレイ               | 33        | <b>付録 C. 注記</b>                              | <b>69</b> |
| システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング | 33        | 商標                                           | 69        |
| ドライブ LED                         | 33        | 重要事項                                         | 70        |
| 前面出入力モジュール LED                   | 33        | 電波障害自主規制特記事項                                 | 70        |
| 背面システム LED                       | 35        | 台湾地域 BSMI RoHS 宣言                            | 71        |
| パワー・サプライ LED                     | 36        | 台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報                            | 71        |
| システム・ボード LED                     | 37        |                                              |           |



---

## 安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## 安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注：サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

### 警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの) の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
  - 接地線を含む 3 線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3 線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
  - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。  
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
    - a. 以下へ進んでください。

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
  - c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
  - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造箇所をチェックします。Lenovo 以外の改造箇所の安全については適切な判断を行ってください。
  4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
  5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
  6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。





## 第 1 章 概要

ThinkSystem SR250 V3 サーバー (タイプ 7DCL および 7DCM) は、大容量ネットワーク・トランザクション処理に対応するように設計された、1U のラック・サーバーです。この高性能な 1 コア・サーバーは、高度なマイクロプロセッサ性能、柔軟性のある入出力 (I/O)、および高い管理能力を必要とするネットワーク環境に最適です。

注：ThinkSystem SR250 V3 はグローバル市場モデルですが、SR258 V3 は中国でのみ販売されています。



図 1. SR250 V3

### 機能

サーバーの設計においては、パフォーマンス、使いやすさ、信頼性、および拡張機能などが重要な考慮事項でした。これらの設計機能を用いることで、現在のニーズに応じてシステム・ハードウェアをカスタマイズしたり、将来に備えて柔軟性の高い機能拡張を準備したりすることができます。

サーバーは、次の機能とテクノロジーを実装しています。

- **Features on Demand**

サーバーまたはサーバー内に取り付けたオプション・デバイスに Features on Demand 機能が組み込まれている場合、アクティベーション・キーを注文して機能をアクティブ化することができます。Features on Demand の詳細については、以下を参照してください。

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller は、Lenovo ThinkSystem サーバー・ハードウェア用の共通管理コントローラーです。Lenovo XClarity Controller は、複数の管理機能を、サーバーのシステム・ボード (システム・ボード・アSEMBリー) にある単一のチップに統合します。Lenovo XClarity Controller に固有の機能として、パフォーマンスの改善、リモート・ビデオの解像度の向上、およびセキュリティー・オプションの強化が挙げられます。

このサーバーは、Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) をサポートしています。Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) の追加情報については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> を参照してください。

- **UEFI 準拠のサーバー・ファームウェア**

Lenovo ThinkSystem ファームウェアは、Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) に対応しています。UEFI は、BIOS に代わるものであり、オペレーティング・システム、プラットフォーム・ファームウェア、外部デバイス間の標準インターフェースを定義します。

Lenovo ThinkSystem サーバーは、UEFI 準拠オペレーティング・システム、BIOS ベースのオペレーティング・システム、および BIOS ベースのアダプターのほか、UEFI 準拠アダプターをブートすることができます。

注：このサーバーでは、ディスク・オペレーティング・システム (DOS) はサポートされていません。

- **大容量のシステム・メモリー**

このサーバーは、最大 4,800 MHz で最大 4 個の TruDDR5 DIMM をサポートしています。特定のタイプと最大メモリー容量について詳しくは、3 ページの「技術仕様」を参照してください。

- **内蔵ネットワーク・サポート**

サーバーには、内蔵 2 ポート Gigabit Ethernet コントローラーが組み込まれており、このコントローラーは、10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps ネットワークへの接続をサポートします。初期サーバー構成では、イーサネット 1 およびイーサネット 2 がアクティブになります。

- **大規模データ・ストレージ容量およびホット・スワップ機能**

このホット・スワップ・サーバー・モデルは、最大 10 台の 2.5 型ホット・スワップ Serial Attached SCSI (SAS) ハードディスク・ドライブまたはホット・スワップ Serial ATA (SATA) ハードディスク・ドライブをサポートします。

シンプル・スワップ・サーバー・モデルは、最大 4 台の 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブ、または 2 台の 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブと 2 台の 3.5 型シンプル・スワップ NVMe ドライブをサポートします。

- **Lightpath 診断**

Lightpath 診断は、問題の診断に役立つ LED を提供します。Lightpath 診断について詳しくは、33 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」を参照してください。

- **Lenovo Service Information Web サイトへのモバイル・アクセス**

サーバーには、サーバーのカバーにあるシステム・サービス・ラベルに QR コードが記載されています。モバイル・デバイスの QR コード・リーダーとスキャナーを使用してこのコードをスキャンすると、Lenovo Service Information Web サイトにすぐにアクセスすることができます。Lenovo Service Information Web サイトでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、およびサーバー・サポートのためのエラー・コードが提供されます。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager は、データ・センターの電源および温度管理ソリューションで使用するツールです。コンバージド、NeXtScale、System x、および ThinkServer サーバーを使用して、の電力使用量と温度を監視および管理し、Lenovo XClarity Energy Manager を使用してエネルギー効率を向上させることができます。

- **オプションの電源機能**

サーバーは最大 2 個の 800W ホット・スワップ・パワー・サプライをサポートします。これにより、標準的な構成に対して冗長性が提供されます。

- **ThinkSystem RAID のサポート**

ThinkSystem RAID アダプターは、構成を形成するためのハードウェア RAID (新磁気ディスク制御機構) サポートを提供します。標準の RAID アダプターは RAID レベル 0、1、5、6、10 を提供します。オプションの RAID アダプターを購入することができます。

---

## 技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒントやテクニックを、サポートの Web サイトで常時更新しています。技術ヒント (RETAIN tip または Service Bulletin とも呼ばれます) には、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
3. ドロップダウン・メニューから「Article Type (記事タイプ)」 → 「Solution (ソリューション)」をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。

---

## セキュリティー・アドバイザリー

Lenovo は、お客様とお客様のデータを保護するために、最高のセキュリティー基準に準拠した製品およびサービスを開発することをお約束しています。潜在的な脆弱性が報告された場合は、Lenovo 製品セキュリティー・インシデント対応チーム (PSIRT) が責任をもって調査し、お客様にご報告します。そのため、解決策の提供に向けた作業の過程で軽減計画が制定される場合があります。

現行のアドバイザリーのリストは、次のサイトで入手できます。

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

## 仕様

サーバーの機能と仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

仕様のカテゴリーと各カテゴリーの内容については、以下の表を参照してください。

| 仕様カテゴリー | 技術仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 機械仕様                                                          | 環境仕様                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 内容      | <ul style="list-style-type: none"><li>プロセッサ</li><li>メモリー</li><li>M.2 ドライブ</li><li>ストレージ拡張</li><li>拡張スロット</li><li>グラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)</li><li>内蔵機能と I/O コネクター</li><li>ネットワーク</li><li>背面ボタン</li><li>RAID アダプター</li><li>ホスト・バス・アダプター</li><li>システム・ファン</li><li>電源入力</li><li>デバッグのための最小構成</li><li>オペレーティング・システム</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>寸法</li><li>重量</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>音響放出ノイズ</li><li>周辺温度管理</li><li>環境</li></ul> |

## 技術仕様

サーバーの技術仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

## プロセッサ

このサーバーには、最大 8 コアおよび最大 95W TDP まで拡張可能な以下の Intel® プロセッサのいずれかをサポートする LGA 1700 ソケットが 1 個付属しています。

- Xeon® E
- Pentium®

サポートされるプロセッサのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。

### 注：

ターボでの Intel プロセッサの一時的なスロットル動作により、CPU のターボ比率の上限である 95W プロセッサは、プロセッサ・スロットルを回避するためにデフォルト設定より低い周波数に設定されています。

## メモリー

メモリー構成とセットアップについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」を参照してください。

- 最小: 16 GB
- 最大: 128 GB
- スロット: 4 つの DIMM スロット (2 つのチャネル、1 つのチャネルにつき 2 つの DIMM)
- メモリー・モジュール・タイプ:
  - TruDDR5 4800MHz ECC UDIMM: 16 GB (1Rx8)
  - TruDDR5 4800MHz ECC UDIMM: 32 GB (2Rx8)

注：メモリーは、ユーザー・ガイドまたはハードウェア保守ガイドの「メモリー・モジュールの取り付け規則と順序」に応じて、最大 4400 MHz で動作します。

サポートされているメモリー・モジュールのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。

## M.2 ドライブ

以下のドライブ・フォーム・ファクターの SATA M.2 ドライブ・ベイを最大 2 台サポートします。

- 42 mm (2242)
- 60 mm (2260)
- 80 mm (2280)
- 110 mm (22110)

以下の M.2 ドライブ容量をサポートします。

- 240 GB
- 480 GB
- 960 GB

サポートされる M.2 ドライブのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。

### 注：

- ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit が取り付けられている場合、ソフトウェア RAID で構成された 8 台の SATA/SAS ドライブはサポートされません。
- UEFI セットアップ・メニューまたは LXPМ による ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Non-Hot-Swap RAID Enablement Kit の無効化はサポートされていません。

## ストレージ拡張

使用可能なドライブ・ベイはモデルによって異なります。

- 2.5 型モデル:
  - 最大 8 台のホット・スワップ SAS/SATA ドライブをサポートします。
  - 最大 10 台のホット・スワップ SAS/SATA ドライブをサポートします。
- 3.5 型モデル:
  - 最大 4 台のシンプル・スワップ SATA ドライブをサポートします。
  - 最大 2 台のシンプル・スワップ SATA ドライブおよび 2 台の NVMe ドライブをサポートします。
  - 最大 4 台のホット・スワップ SAS/SATA ドライブをサポートします。

注：

ディスクがアレイとして構成されているか個別のディスクとして構成されているかに関係なく、8 つすべてのストレージ・ドライブが取り付けられ、システムが UEFI 設定でソフトウェア RAID モードに設定されている場合、ドライブ 6 と 7 を使用して Windows オペレーティング・システムをインストールすることはできません。

## 拡張スロット

最大 2 個の拡張スロット (サーバーの構成によって異なる):

- x16 PCIe ライザー:
  - スロット 1: 使用不可
  - スロット 2: PCIe Gen5 x16/x16 スロット、ロー・プロファイル
- x16/x8 PCIe ライザー:
  - スロット 1: PCIe Gen4 x8/x8 スロット、ロー・プロファイル (オープン・エンド)
  - スロット 2: PCIe Gen4 x8/x16 スロット、ロー・プロファイル

注：

- GPU アダプターは、冗長パワー・サプライを備えたサーバーでのみサポートされます。

## グラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)

このサーバーは、PCIe スロット 2 で 1 つの GPU アダプターをサポートします。

サポートされる GPU アダプターのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

## 内蔵機能と I/O コネクタ

- Lenovo XClarity Controller (XCC) は、サービス・プロセッサの制御および監視機能、ビデオ・コントローラー、およびリモート・キーボード、ビデオ、マウス、ならびにリモート・ドライブ機能を提供します。
  - このサーバーは、Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) をサポートしています。Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) の追加情報については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> を参照してください。
- Lightpath 診断
- サーバーの前面:
  - XCC モバイル・サポート付き USB 2.0 コネクタ 1 つ
  - USB 3.2 Gen 1 コネクタ 1 個
  - VGA コネクタ 1 つ (オプション)
  - 電源ボタンと電源 LED (緑色) 1 個
  - ドライブ活動 LED (緑色) 1 個
  - ネットワーク活動 LED (緑色) 1 個
  - ID ボタンと ID LED (青色) 1 個

## 内蔵機能と I/O コネクタ

- システム・ステータス LED (黄色) 1 個
- サーバー背面:
  - USB 3.2 Gen 1 コネクタ 2 個
  - 2 つのイーサネット・コネクタ
  - Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタ 1 個
  - VGA コネクタ 1 個
  - シリアル・コネクタ 1 つ
  - NMI ボタン 1 つ

## ネットワーク

- 1 Gbps RJ45 イーサネット・コネクタ 2 つ
- 1 Gbps RJ45 Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタ 1 つ

## 背面ボタン

NMI ボタン

## RAID アダプター

使用可能なオプションは次のとおりです。

- ハードウェア RAID (RAID レベル 0、1、5、10):
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
  - ThinkSystem RAID 940-8i Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- ソフトウェア RAID (RAID レベル 0、1、5、10):
  - Intel VROC SATA RAID

サポートされるアダプターのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。

## ホスト・バス・アダプター

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

## システム・ファン

4 個の内部システム・ファン (40mm x 28mm)

## 電源入力

ご使用の構成によっては、サーバーには以下のいずれかのパワー・サプライ構成が装備されています。

- 1つの固定パワー・サプライをサポート: 300W パワー・サプライ
- 冗長性をサポートするために最大2個のホット・スワップ・パワー・サプライをサポート: 800W パワー・サプライ

**重要:**サーバーの冗長パワー・サプライは、ブランド、電源定格、ワット数、および効率レベルが同じである必要があります。

注:

- ThinkSystem SR250 V3 は、AC 入力電力のみをサポートします。240 V DC 入力を使用しないでください。
- 実際の電力効率はシステム構成によって異なります。

サポートされるパワー・サプライのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。

## デバッグのための最小構成

- プロセッサおよびヒートシンク 1 個
- スロット 3 に 1 個のメモリー・モジュール
- パワー・サプライ・ユニット 1 個
- RAID アダプターとバックプレーンまたはバックプレートを備えるドライブ 1 台 (デバッグに OS が必要な場合)
- ドライブ用のシステム・ファン 4 個

## オペレーティング・システム

サポートおよび認定オペレーティング・システム:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

参照:

- 利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>
- OS デプロイメント手順については、61 ページの「オペレーティング・システムのデプロイ」を参照してください。

## 機械仕様

サーバーの機械仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

### 寸法

1U ラック

- 高さ: 43 mm (1.7 インチ)
- 幅: 435 mm (17.1 インチ)
  - ラック・ハンドルを含む: 482 mm (18.98 インチ)
  - ラック・ハンドルを除く: 435 mm (17.1 インチ)
- 奥行き: 561.2 mm (22 インチ)

注: 奥行きは、ラックの前面取り付けフランジからサーバー背面までの測定です。

## 重量

最大: 12.3 kg (27.1 ポンド)

## 環境仕様

サーバーの環境仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

### 音響放出ノイズ

このサーバーの公称音響放出ノイズは次のとおりです。

- 音響出力レベル (L<sub>WAd</sub>):
  - アイドリング時: 4.9 ベル (標準)、6.2 ベル (最大)
  - 作動時 1: 6.3 ベル (標準)、6.4 ベル (最大)
  - 作動時 2: 7.4 ベル (標準)、7.4 ベル (最大)
- 音圧レベル (L<sub>pAm</sub>):
  - アイドリング時: 35.7 dBA (標準)、46.3 dBA (最大)
  - 作動時 1: 47.9 dBA (標準)、50.0 dBA (最大)
  - 作動時 2: 60.8 dBA (標準)、60.4 dBA (最大)

注:

- これら音響レベルは、管理された音響環境のもとで、ISO 7779 の規定の手順に従って測定されたもので、ISO 9296 に従って報告されています。
- アイドル・モードは、サーバーの電源がオンになっているが、意図した機能が動作しない状態です。オペレーティング・モード 1 は、CPU TDP の 70% です。オペレーティング・モード 2 は、CPU TDP の 100% です。
- 検証された音響サウンド・レベルは、次の構成に基づいているため、構成と状況によって変化する場合があります。
  - 標準: 標準: 1x 80W CPU、1x 16GB DIMM、2x HDD、1x 800W GW PSU
  - 最大: 1x 95W CPU、2x 32GB DIMM、2x HDD、1x 9350-8i RAID、1x 10G NIC、2x 800W GW PSU
- 政府の規制 (OSHA または European Community Directives で規定されているものなど) は、職場での騒音レベルの公開を管理し、ユーザーとサーバーの取り付けに適用される場合があります。インストールで計測される実際の音圧レベルは、さまざまな要因によって異なります。この要因には、インストール内のラックの台数、部屋の大きさ、素材および構成、他の装置からのノイズ・レベル、部屋の周辺温度および従業員と装置の位置関係が含まれます。さらに、そのような政府の規制の順守は、従業員の暴露期間や従業員が防音保護具を着用しているかなどのさまざまな追加的要因によって異なります。Lenovo は、この分野で認定されている専門家と相談して、適用法に遵守しているかを判断することをお勧めします。

### 周辺温度管理

特定の構成に当てはまる場合は、周囲温度を調整してください。

- 60W (またはそれ以下) の TDP CPU と 80W のヒートシンクが取り付けられている場合は、周辺温度を 45°C 以下に維持します。
- 70W (またはそれ以下) の TDP CPU と 80W のヒートシンクが取り付けられている場合は、周辺温度を 40°C 以下に維持します。
- 以下が 1 つ以上取り付けられている場合は、周辺温度を 35°C 以下に維持します。
  - 95W (またはそれ以下) の TDP CPU と 95W のヒートシンク。
  - 80W (またはそれ以下) の TDP CPU と 80W のヒートシンク。
  - GPU、M.2 ドライブ、U.2 ドライブ、U.3 ドライブ、および 25GbE イーサネット・アダプター。



## 環境

ThinkSystem SR250 V3 は、ASHRAE クラス A2 の仕様に準拠しています。動作温度が ASHRAE A2 規格を外れている場合またはファン障害の状態では、システムのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

- 室温:
  - 作動時
    - ASHRAE クラス A2: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)。900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 300 m (984 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少。
    - ASHRAE クラス A3: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)。900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 175 m (574 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少。
    - ASHRAE クラス A4: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)。900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 125 m (410 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少。
  - サーバー電源オフ時: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
  - 出荷時/ストレージ: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
- 最大高度: 3,050 m (10,000 フィート)
- 相対湿度 (結露なし):
  - 作動時
    - ASHRAE クラス A2: 8% ~ 80%、最大露点: 21°C (70°F)
    - ASHRAE クラス A3: 8% ~ 85%、最大露点: 24°C (75°F)
    - ASHRAE クラス A4: 8% ~ 90%、最大露点: 24°C (75°F)
  - 配送時/保管時: 8% ~ 90%
- 粒子汚染

注意: 浮遊微小粒子や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、サーバーにリスクをもたらす可能性があります。微粒子およびガスの制限に関する情報は、[9 ページ](#)の「[粒子汚染](#)」を参照してください。

注: このサーバーは標準データ・センター環境向けに設計されており、産業データ・センターに配置することが推奨されます。

## 粒子汚染

注意: 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なしたり、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されている特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求めます。かかる是正措置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 1. 微粒子およびガスの制限

| 汚染物質  | 制限                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反応性ガス | ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>● 銅の反応レベルが 1 か月あたり 200 オングストローム未満 (Å/月 ~ 0.0035 µg/cm<sup>2</sup>-時間の重量増加)。<sup>2</sup></li><li>● 銀の反応レベルが 1 か月あたり 200 オングストローム (Å/月 ~ 0.0035 µg/cm<sup>2</sup>-時間の重量増加)。<sup>3</sup></li></ul> |

表 1. 微粒子およびガスの制限 (続き)

| 汚染物質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 制限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ガス腐食性の反応監視は、床から4分の1および4分の3のフレイム高さ、または気流速度がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約5 cm (2 インチ) で行う必要があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 浮遊微小粒子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。</p> <p>エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>部屋の空気は、MERV 8 フィルターで継続的にフィルタリングできます。</li> <li>データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタリングできます。</li> </ul> <p>エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。<sup>4</sup></li> <li>データ・センターには、亜鉛ウィスカーがあってはなりません。<sup>5</sup></li> </ul> |
| <p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。「プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染物質」。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p><sup>2</sup> Å/月における腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Cu<sub>2</sub>S および Cu<sub>2</sub>O が均等な割合で増加することを前提とします。</p> <p><sup>3</sup> Å/月における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Ag<sub>2</sub>S のみが腐食生成物であることを前提とします。</p> <p><sup>4</sup> 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿度のことです。</p> <p><sup>5</sup> 表面の異物は、データ・センターの 10 のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径 1.5 cm のディスクでランダムに収集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウィスカーが検出されない場合、データ・センターには亜鉛ウィスカーがないと見なされます。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 管理オプション

このセクションで説明されている XClarity ポートフォリオおよびその他のシステム管理オプションは、サーバーをより効率的に管理するために使用できます。

### 概要

| オプション                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenovo XClarity Controller | <p>ベースボード管理コントローラー (BMC)</p> <p>サービス・プロセッサ機能、Super I/O、ビデオ・コントローラー、およびリモート・プレゼンス機能をサーバーのシステム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) 上の単一のチップに一元化します。</p> <p><b>インターフェース</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CLI アプリケーション</li> <li>Web GUI インターフェース</li> <li>モバイル・アプリケーション</li> <li>Redfish API</li> </ul> <p><b>使用方法およびダウンロード</b></p> |

| オプション                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lenovo XCC Logger Utility            | <p>XCC イベントをローカル OS システム・ログに報告するアプリケーション。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLI アプリケーション</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/</a></li> <li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lenovo XClarity Administrator        | <p>マルチサーバー管理のための一元管理インターフェース。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web GUI インターフェース</li> <li>• モバイル・アプリケーション</li> <li>• REST API</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxca/">https://pubs.lenovo.com/lxca/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lenovo XClarity Essentials ツールセット    | <p>サーバー構成、データ収集、ファームウェア更新のための持ち運び可能で軽量なツール・セット。単一サーバーまたはマルチサーバーの管理コンテキストに適しています。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OneCLI: CLI アプリケーション</li> <li>• Bootable Media Creator: CLI アプリケーション、GUI アプリケーション</li> <li>• UpdateXpress: GUI アプリケーション</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | <p>管理タスクを簡略化できる単一のサーバー上の UEFI ベースの組み込み GUI ツール。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web インターフェース (BMC 遠隔アクセス)</li> <li>• GUI アプリケーション</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a></p> <p><b>重要：</b><br/>Lenovo XClarity Provisioning Manager( LXPМ) でサポートされるバージョンは、製品によって異なります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Provisioning Manager のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Provisioning Manager および LXPМ と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる LXPМ バージョンを確認するには、<a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a> にアクセスしてください。</p> |

| オプション                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenovo XClarity Integrator     | <p>VMware vCenter、Microsoft Admin Center、Microsoft System Center など、特定のデプロイメント・インフラストラクチャーで 사용되는ソフトウェアと Lenovo 物理サーバーの管理および監視機能を統合し、追加のワークロード回復力を提供する一連のアプリケーション。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GUI アプリケーション</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</a></p> |
| Lenovo XClarity Energy Manager | <p>サーバーの電力および温度を管理およびモニターできるアプリケーション。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web GUI インターフェース</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem</a></p>                                                                                     |
| Lenovo Capacity Planner        | <p>サーバーまたはラックの電力消費量計画をサポートするアプリケーション。</p> <p>インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web GUI インターフェース</li> </ul> <p>使用方法およびダウンロード</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp</a></p>                                                                                       |

## 機能

| オプション                                | 機能                     |                |        |                        |              |                |                |                |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | マルチ・システム管理             | OS 展開          | システム構成 | ファームウェア更新 <sup>1</sup> | イベント/アラートの監視 | インベントリー/ログ     | 電源管理           | 電源計画           |
| Lenovo XClarity Controller           |                        |                | √      | √ <sup>2</sup>         | √            | √ <sup>4</sup> |                |                |
| Lenovo XCC Logger Utility            |                        |                |        |                        | √            |                |                |                |
| Lenovo XClarity Administrator        | √                      | √              | √      | √ <sup>2</sup>         | √            | √ <sup>4</sup> |                |                |
| Lenovo XClarity Essentials ツールセット    | OneCLI                 | √              | √      | √ <sup>2</sup>         | √            | √              |                |                |
|                                      | Bootable Media Creator |                | √      | √ <sup>2</sup>         |              | √ <sup>4</sup> |                |                |
|                                      | UpdateXpress           |                | √      | √ <sup>2</sup>         |              |                |                |                |
| Lenovo XClarity Provisioning Manager |                        | √              | √      | √ <sup>3</sup>         |              | √ <sup>5</sup> |                |                |
| Lenovo XClarity Integrator           | √                      | √ <sup>6</sup> | √      | √                      | √            | √              | √ <sup>7</sup> |                |
| Lenovo XClarity Energy Manager       | √                      |                |        |                        | √            |                | √              |                |
| Lenovo Capacity Planner              |                        |                |        |                        |              |                |                | √ <sup>8</sup> |

注：

1. ほとんどのオプションは、Lenovo Tools を使用して更新できます。GPU ファームウェアや Omni-Path ファームウェアなど一部のオプションでは、サプライヤー・ツールを使用する必要があります。
2. オプション ROM のサーバー UEFI 設定を「自動」または「UEFI」に設定して、Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials または Lenovo XClarity Controller を使用してファームウェアを更新する必要があります。
3. ファームウェア更新は、Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller および UEFI の更新に限られます。アダプターなど、オプション・デバイスのファームウェア更新はサポートされません。
4. Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller または Lenovo XClarity Essentials に表示されるモデル名やファームウェア・レベルなどのアダプター・カードの詳細情報について、オプション ROM のサーバー UEFI を「自動」または「UEFI」に設定する必要があります。
5. 制限されたインベントリ。
6. System Center Configuration Manager (SCCM) 用 Lenovo XClarity Integrator デプロイメント・チェックでは、Windows オペレーティング・システム・デプロイメントをサポートします。
7. 電源管理機能は VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator でのみサポートされています。
8. 新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認することを強くお勧めします。



## 第 2 章 サーバー・コンポーネント

このセクションには、サーバーに互換性のあるコンポーネントに関する情報が含まれています。

### 前面図

サーバーの前面図はモデルによって異なります。

### 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・モデル

3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・モデルの前面図。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。




図 2. 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・モデルの前面図

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> VGA コネクター (オプション)                             | <b>4</b> 前面出入力モジュール             |
| <b>2</b> Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクター | <b>5</b> 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ |
| <b>3</b> USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクター                  | <b>6</b> ラック・リリース・ラッチ           |

#### **1** VGA コネクター (オプション)

モニターをこのコネクターに接続します。

#### **2** Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクター

マウス、キーボード、その他のデバイスなどの USB 2.0 デバイスは、このコネクターに接続します。

注：これは、ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

Lenovo XClarity Controller への接続は、主に Lenovo XClarity Controller モバイル・アプリケーションを実行するモバイル・デバイスを使用するユーザー向けです。モバイル・デバイスがこの USB ポートに接続されると、デバイス上で実行されているモバイル・アプリケーションと Lenovo XClarity Controller 間に Ethernet over USB 接続が確立されます。

設定を表示または変更するには、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択します。

4 種類の設定を使用できます。

- **ホスト専用モード**

このモードでは、USB ポートは常にサーバーにのみ接続されます。

- **BMC 専用モード**

このモードでは、USB ポートは常に Lenovo XClarity Controller にのみ接続されます。

- **共用モード: BMC 所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートは Lenovo XClarity Controller に切り替えられます。

- **共用モード: ホスト所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートはサーバーに切り替えられます。

### 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタを使用して、USB キーボード、USB マウス、USB ストレージ・デバイスなどの USB 対応デバイスを取り付けることができます。

### 4 前面出入力モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24 ページの「前面出入力モジュール」を参照してください。

### 5 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ

これらのベイに 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブを取り付けます。「ThinkSystem SR250 V3 ユーザー・ガイド」または「ThinkSystem SR250 V3 ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。

サーバーは、以下のドライブ構成をサポートします。

- 4 台の SATA ドライブ (ベイ 0 ~ 3)
- 2 台の SATA ドライブ (ベイ 0 ~ 1) および 2 台の NVMe ドライブ (ベイ 2 ~ 3)

### 6 ラック・リリース・ラッチ

両側のラッチを押して、サーバーをラックから外し、スライドさせて引き出します。

## 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデル

3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデルの前面図。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。




図 3. 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデルの前面図

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 VGA コネクタ (オプション)                             | 4 前面出入力モジュール            |
| 2 Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクタ | 5 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ |
| 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ                  | 6 ラック・リリース・ラッチ          |



## 1 VGA コネクタ (オプション)

モニターをこのコネクタに接続します。

## 2 Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクタ

マウス、キーボード、その他のデバイスなどの USB 2.0 デバイスは、このコネクタに接続します。

注：これは、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

Lenovo XClarity Controller への接続は、主に Lenovo XClarity Controller モバイル・アプリケーションを実行するモバイル・デバイスを使用するユーザー向けです。モバイル・デバイスがこの USB ポートに接続されると、デバイス上で実行されているモバイル・アプリケーションと Lenovo XClarity Controller 間に Ethernet over USB 接続が確立されます。

設定を表示または変更するには、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択します。

4 種類の設定を使用できます。

- **ホスト専用モード**

このモードでは、USB ポートは常にサーバーにのみ接続されます。

- **BMC 専用モード**

このモードでは、USB ポートは常に Lenovo XClarity Controller にのみ接続されます。

- **共用モード: BMC 所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートは Lenovo XClarity Controller に切り替えられます。

- **共用モード: ホスト所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートはサーバーに切り替えられます。

## 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタを使用して、USB キーボード、USB マウス、USB ストレージ・デバイスなどの USB 対応デバイスを取り付けることができます。

## 4 前面出入力モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、[24 ページ](#)の「前面出入力モジュール」を参照してください。

## 5 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ

これらのベイに 3.5 型ホット・スワップ・ドライブを取り付けます。「ThinkSystem SR250 V3 ユーザー・ガイド」または「ThinkSystem SR250 V3 ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。

## 6 ラック・リリース・ラッチ

両側のラッチを押して、サーバーをラックから外し、スライドさせて引き出します。

## 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデル

2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデルの前面図。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。




図4. 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・モデルの前面図

注：8 ベイ・バックプレーンのみ取り付けられている場合、最後の2つのドライブ・ベイ (8 ~ 9) がサポートされていない可能性があります。

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクタ | <b>4</b> VGA コネクタ (オプション)      |
| <b>2</b> USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ                  | <b>5</b> 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ |
| <b>3</b> 前面 I/O モジュール                                 | <b>6</b> ラック・リリース・ラッチ          |

### 1 Lenovo XClarity Controller 管理搭載 USB 2.0 コネクタ

マウス、キーボード、その他のデバイスなどの USB 2.0 デバイスは、このコネクタに接続します。

注：これは、ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

Lenovo XClarity Controller への接続は、主に Lenovo XClarity Controller モバイル・アプリケーションを実行するモバイル・デバイスを使用するユーザー向けです。モバイル・デバイスがこの USB ポートに接続されると、デバイス上で実行されているモバイル・アプリケーションと Lenovo XClarity Controller 間に Ethernet over USB 接続が確立されます。

設定を表示または変更するには、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択します。

4 種類の設定を使用できます。

- **ホスト専用モード**

このモードでは、USB ポートは常にサーバーにのみ接続されます。

- **BMC 専用モード**

このモードでは、USB ポートは常に Lenovo XClarity Controller にのみ接続されます。

- **共用モード: BMC 所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートは Lenovo XClarity Controller に切り替えられます。

- **共用モード: ホスト所有**

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポートはサーバーに切り替えられます。

### 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタを使用して、USB キーボード、USB マウス、USB ストレージ・デバイスなどの USB 対応デバイスを取り付けることができます。

### 3 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24 ページの「前面出入力モジュール」を参照してください。

### 4 VGA コネクター (オプション)

モニターをこのコネクターに接続します。

### 5 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ

これらのベイに 2.5 型ホット・スワップ・ドライブを取り付けます。「ThinkSystem SR250 V3 ユーザー・ガイド」または「ThinkSystem SR250 V3 ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。

### 6 ラック・リリース・ラッチ

両側のラッチを押して、サーバーをラックから外し、スライドさせて引き出します。

## 背面図

サーバーの背面図はモデルによって異なります。

## 固定パワー・サプライ・モデル

サーバーの背面から、パワー・サプライ、PCIe アダプター、シリアル・ポート、およびイーサネット・ポートなど複数のコンポーネントにアクセスできます。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。




図 5. 固定パワー・サプライ・モデルの背面図

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 PCIe スロット 1                  | 6 イーサネット・コネクター 2                     |
| 2 PCIe スロット 2                  | 7 イーサネット・コネクター 1 (XCC ネットワーク・ポートと共有) |
| 3 パワー・サプライ・ベイ                  | 8 XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)         |
| 4 NMI ボタン                      | 9 VGA コネクター                          |
| 5 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクター | 10 シリアル・ポート                          |

### 1 PCIe スロット 1

このスロットに PCIe アダプターを取り付けます。

### 2 PCIe スロット 2

このスロットに PCIe アダプターを取り付けます。

### 3 パワー・サプライ・ベイ

固定パワー・サプライ・ユニットをこのベイに取り付け、電源コードに接続します。電源コードが正しく接続されていることを確認します。「ThinkSystem SR250 V3 ユーザーガイド」または「ThinkSystem

SR250 V3 ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「固定パワー・サプライ・ユニットの取り付け」を参照してください。

#### 4 NMI ボタン

このボタンを押すと、プロセッサにマスク不能割り込みを強制します。ボタンを押すには、ペンまたは真っすぐに伸ばしたペーパー・クリップの先を使用することが必要な場合があります。このボタンを使用して、ブルー・スクリーン・メモリー・ダンプを強制することも可能です。このボタンは、Lenovo サポートから指示があった場合にのみ使用してください。

#### 5 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタは、デバッグ用の直接接続インターフェース (DCI) であり、USB キーボード、USB マウス、USB ストレージ・デバイスなどの USB 対応デバイスを取り付けるために使用できます。

#### 6 イーサネット・コネクタ 2

LAN 用のイーサネット・ケーブルを接続します。各イーサネット・コネクタには、イーサネットの接続と活動の識別に役立つ 2 つのステータス LED があります。

#### 7 イーサネット・コネクタ 1 (XCC ネットワーク・ポートと共有)

LAN 用のイーサネット・ケーブルを接続します。各イーサネット・コネクタには、イーサネットの接続と活動の識別に役立つ 2 つのステータス LED があります。LOM アダプターが取り付けられていない場合は、イーサネット・コネクタ 1 を Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタとして設定できます。イーサネット・コネクタ 1 を Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタとして設定するには、Setup Utility を起動し、**BMC 設定 → ネットワーク設定 → ネットワーク設定 ネットワーク・インターフェース・ポート: 共有**の順に選択します。次に、「共有 NIC」をクリックして、「OnLom ポート:01 を共有」を選択します。

#### 8 XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)

サーバーには、Lenovo XClarity Controller (XCC) 機能専用の 1 GB RJ-45 コネクタがあります。システム管理ポートを介して、イーサネット・ケーブルを使用してラップトップを管理ポートに接続し、Lenovo XClarity Controller に直接アクセスできます。サーバーのデフォルト設定と同じネットワークになるように、ラップトップの IP 設定を変更してください。専用の管理ネットワークは、管理ネットワーク・トラフィックを実動ネットワークから物理的に分離することによってセキュリティを強化します。

詳しくは、以下を参照してください。

- [53 ページの「Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定」](#)
- [39 ページの「XCC システム管理ポート LED」](#)

#### 9 VGA コネクタ

モニターをこのコネクタに接続します。

#### 10 シリアル・ポート

9 ピンのシリアル装置をこのコネクタに接続します。シリアル・ポートは、XCC と共有されます。XCC はこの共有シリアル・ポートを制御して、Serial over LAN (SOL) を使用したシリアル・トラフィックをリダイレクトします。

## ホット・スワップ・パワー・サプライ・モデル

サーバーの背面から、パワー・サプライ、PCIe アダプター、シリアル・ポート、およびイーサネット・ポートなど複数のコンポーネントにアクセスできます。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。




図6. ホット・スワップ・パワー・サプライ・モデルの背面図

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> PCIe スロット 1                 | <b>7</b> イーサネット・コネクタ 2                     |
| <b>2</b> PCIe スロット 2                 | <b>8</b> イーサネット・コネクタ 1 (XCC ネットワーク・ポートと共有) |
| <b>3</b> ベイ 1                        | <b>9</b> XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)        |
| <b>4</b> ベイ 2                        | <b>10</b> VGA コネクタ                         |
| <b>5</b> NMI ボタン                     | <b>11</b> シリアル・ポート                         |
| <b>6</b> USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ |                                            |

### 1 PCIe スロット 1

このスロットに PCIe アダプターを取り付けます。

### 2 PCIe スロット 2

このスロットに PCIe アダプターを取り付けます。

### 3 / 4 ベイ

ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットをこれらのベイに取り付け、電源コードに接続します。電源コードが正しく接続されていることを確認します。「ThinkSystem SR250 V3 ユーザーガイド」または「ThinkSystem SR250 V3 ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットの取り付け」を参照してください。

### 5 NMI ボタン

このボタンを押すと、プロセッサにマスク不能割り込みを強制します。ボタンを押すには、ペンまたは真っすぐに伸ばしたペーパー・クリップの先を使用することが必要な場合があります。このボタンを使用して、ブルー・スクリーン・メモリー・ダンプを強制することも可能です。このボタンは、Lenovo サポートから指示があった場合にのみ使用してください。

### 6 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタ

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) コネクタは、デバッグ用の直接接続インターフェース (DCI) であり、USB キーボード、USB マウス、USB ストレージ・デバイスなどの USB 対応デバイスを取り付けるために使用できます。

### 7 イーサネット・コネクタ 2

LAN 用のイーサネット・ケーブルを接続します。各イーサネット・コネクタには、イーサネットの接続と活動の識別に役立つ 2 つのステータス LED があります。

### 8 イーサネット・コネクタ 1 (XCC ネットワーク・ポートと共有)

LAN 用のイーサネット・ケーブルを接続します。各イーサネット・コネクタには、イーサネットの接続と活動の識別に役立つ 2 つのステータス LED があります。LOM アダプターが取り付けられていない場合は、イーサネット・コネクタ 1 を Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタとして設定できます。イーサネット・コネクタ 1 を Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクタとして設定するには、Setup Utility を起動し、BMC 設定 → ネットワーク設定 → ネットワーク設定

トワーク・インターフェース・ポート: 共有の順に選択します。次に、「共有 NIC」をクリックして、「OnLom ポート:01 を共有」を選択します。

### **9 XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)**

サーバーには、Lenovo XClarity Controller (XCC) 機能専用の 1 GB RJ-45 コネクタがあります。システム管理ポートを介して、イーサネット・ケーブルを使用してラップトップを管理ポートに接続し、Lenovo XClarity Controllerに直接アクセスできます。サーバーのデフォルト設定と同じネットワークになるように、ラップトップの IP 設定を変更してください。専用の管理ネットワークは、管理ネットワーク・トラフィックを実動ネットワークから物理的に分離することによってセキュリティーを強化します。

詳しくは、以下を参照してください。

- [53 ページの「Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定」](#)
- [39 ページの「XCC システム管理ポート LED」](#)

### **10 VGA コネクタ**

モニターをこのコネクタに接続します。

### **11 シリアル・ポート**

9 ピンのシリアル装置をこのコネクタに接続します。シリアル・ポートは、XCC と共有されます。XCC はこの共用シリアル・ポートを制御して、Serial over LAN (SOL) を使用したシリアル・トラフィックをリダイレクトします。

---

## 上面図

このセクションでは、サーバーの上面図について説明します。

注：構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。

サーバーの上部図 (2.5 型ドライブ・モデル)




図7. サーバーの上部図 (2.5 型ドライブ・モデル)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> パワー・サプライ・ベイ     | <b>7</b> ファン             |
| <b>2</b> PCIe ライザー       | <b>8</b> 侵入検出スイッチ        |
| <b>3</b> システム・ボード        | <b>9</b> ドライブ・バックプレーン    |
| <b>4</b> プロセッサ           | <b>10</b> CFF RAID アダプター |
| <b>5</b> メモリー・モジュール・スロット | <b>11</b> フラッシュ電源モジュール   |
| <b>6</b> エアー・バッフル        | <b>12</b> 分電盤カバー         |

## サーバーの上部図 (3.5 型ドライブ・モデル)




図8. サーバーの上部図 (3.5 型ドライブ・モデル)

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> パワー・サプライ・ベイ     | <b>7</b> ファン                    |
| <b>2</b> PCIe ライザー       | <b>8</b> ドライブ・バックプレーンまたはバックプレート |
| <b>3</b> システム・ボード        | <b>9</b> 侵入検出スイッチ               |
| <b>4</b> プロセッサ           | <b>10</b> フラッシュ電源モジュール          |
| <b>5</b> メモリー・モジュール・スロット | <b>11</b> 分電盤カバー                |
| <b>6</b> エアー・バッフル        |                                 |

## 前面出入力モジュール

サーバーの前面出入力モジュールには、コントロール、コネクタ、およびLEDがあります。前面出入力モジュールはモデルによって異なります。






図9. 2.5 型ドライブ・シャーシの前面 I/O モジュール




図10. 3.5 型ドライブ・シャーシの前面 I/O モジュール

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> 電源ボタン/LED (緑色)    | <b>4</b> システム ID ボタン/LED (青色) |
| <b>2</b> ドライブ活動 LED (緑色)   | <b>5</b> システム・エラー LED (黄色)    |
| <b>3</b> ネットワーク活動 LED (緑色) |                               |

### 1 電源ボタン/LED (緑色)

このボタンを押すと、サーバーの電源を手動でオンまたはオフにできます。電源 LED の状態は次のとおりです。

| ステータス                | 色  | 説明                                                                                                                                                     |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消灯                   | なし | 電源が入っていないか、パワー・サプライに障害があります。                                                                                                                           |
| 速い点滅 (1 秒間に約 4 回の点滅) | 緑色 | <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの電源はオフの状態ですが、XClarity Controllerが初期化中であり、サーバーは電源をオンにする準備ができていません。</li> <li>システム・ボードの電源に障害が起きました。</li> </ul> |
| 遅い点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅) | 緑色 | サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています (スタンバイ状態)。                                                                                                             |
| 点灯                   | 緑色 | サーバーはオンで稼働しています。                                                                                                                                       |

### 2 ドライブ活動 LED (緑色)

ドライブ活動 LED は、以下のことを示します。

- LED が点灯: ドライブがオンになっていますが、データのアクティブな読み取りまたは書き込みは行われていません。
- LED が点滅: そのドライブはアクセスされています。

### 3 ネットワーク活動 LED (緑色)

ネットワーク活動 LED は、ネットワークの接続性と活動の識別に役立ちます。

| ステータス | 色  | 説明                             |
|-------|----|--------------------------------|
| 点灯    | 緑色 | サーバーがネットワークに接続されています。          |
| 点滅    | 緑色 | ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。 |
| 消灯    | なし | サーバーがネットワークから切断されています。         |

#### 4 システム ID ボタン/LED (青色)

システム ID ボタンおよび青色のシステム ID LED は、サーバーを視覚的に見付けるのに使用します。システム ID ボタンを押すたびに、システム ID LED の状態が変更されます。LED は点灯、点滅、消灯にできます。また、Lenovo XClarity Controller またはリモート管理プログラムを使用してシステム ID LED の状態を変更し、他のサーバーの中から該当のサーバーを視覚的に見つけることもできます。

#### 5 システム・エラー LED (黄色)

システム・エラー LED は、システム・エラーがあるかどうかを判断する際に役立ちます。

| ステータス | 色  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 操作                                       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 点灯    | 黄色 | <p>サーバーでエラーが検出されました。原因には、以下のエラーが1つ以上含まれる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの温度が、非クリティカルな温度しきい値に達しました。</li> <li>サーバーの電圧が、非クリティカルな電圧しきい値に達しました。</li> <li>ファンが低速で稼働していることが検出されました。</li> <li>パワー・サプライにクリティカルなエラーがあります。</li> <li>パワー・サプライが電源に接続されていません。</li> </ul> | システム・ログまたは内部エラー LED を確認し、故障している部品を特定します。 |
| 消灯    | なし | サーバーがオフか、サーバーがオンで正しく動作しています。                                                                                                                                                                                                                                                       | なし。                                      |

## バックプレートとバックプレーン

使用するバックプレートまたはバックプレーンを識別するには、この情報を使用します。

バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (オンボード・コネクタに接続)




図 11. バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (オンボード・コネクタに接続)

バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (Gen 3 RAID アダプターに接続)




図 12. バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (Gen 3 RAID アダプターに接続)

バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (Gen 4 RAID アダプターに接続)




図 13. バックプレート、4台の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ (Gen 4 RAID アダプターに接続)

バックプレート、2台の3.5型シンプル・スワップ SATA ドライブおよび2台の NVMe ドライブ (オンボード・コネクタに接続)




図 14. バックプレート、2台の3.5型シンプル・スワップ SATA ドライブおよび2台の NVMe ドライブ (オンボード・コネクタに接続)

バックプレーン、4台の3.5型ホット・スワップ・ドライブ




図 15. バックプレーン、4台の3.5型ホット・スワップ・ドライブ

バックプレーン、8台の2.5型ホット・スワップ・ドライブ




図 16. バックプレーン、8台の2.5型ホット・スワップ・ドライブ

## バックプレーン、10 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ




図 17. バックプレーン、10 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ

---

## PCIe ライザー・アセンブリー

PCIe ライザー・アセンブリー上のコネクターの位置を確認するには、この情報を使用します。

### x16 PCIe ライザー




図 18. x16 PCIe ライザー

**1** スロット 2: PCIe Gen5 x16/x16 スロット、ロー・プロファイル

## x16/x8 PCIe ライザー




図 19. x16/x8 PCIe ライザー

|                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1</b> スロット 1: PCIe Gen4 x8/x8 スロット、ロー・プロファイル (オープン・エンド) | <b>2</b> スロット 2: PCIe Gen4 x8/x16 スロット、ロー・プロファイル |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## システム・ボードのレイアウト

このセクションの図は、システム・ボードにあるコネクタ、スイッチ、ジャンパーに関する情報を示しています。

システム・ボード・アセンブリーで使用できるコネクタ、スイッチ、または LED については、以下を参照してください。

- [30 ページの「システム・ボード・コネクタ」](#)
- [32 ページの「システム・ボード・スイッチ」](#)
- [37 ページの「システム・ボード LED」](#)

## システム・ボード・コネクタ

次の図は、システム・ボード上のコネクタを示しています。




図 20. システム・ボード・コネクタ

表 2. システム・ボード・コネクタ

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> プロセッサ・ソケット                             | <b>18</b> SATA 0-3 コネクタ                   |
| <b>2</b> USB 3.2 Gen 1 コネクタ                     | <b>19</b> SGPIO1 コネクタ                     |
| <b>3</b> イーサネット 2 コネクタ                          | <b>20</b> ファン 3 コネクタ                      |
| <b>4</b> イーサネット 1 コネクタ (XCC ネットワーク・ポートと共有)      | <b>21</b> SATA 5 コネクタ                     |
| <b>5</b> Lenovo XClarity Controller (XCC) 管理ポート | <b>22</b> SATA 4 コネクタ                     |
| <b>6</b> VGA およびシリアル・ポート・コネクタ                   | <b>23</b> ファン 4 コネクタ                      |
| <b>7</b> 前面 VGA コネクタ                            | <b>24</b> 前面 I/O モジュール・コネクタ               |
| <b>8</b> プロセッサ電源コネクタ                            | <b>25</b> 前面 USB 3.0/2.0 ヘッダ (DCI サポート)   |
| <b>9</b> メモリ・モジュール 1 ~ 4 スロット                   | <b>26</b> 内蔵 USB 3.2 Gen 1 コネクタ           |
| <b>10</b> バックプレーン電源コネクタ                         | <b>27</b> M.2 信号コネクタ                      |
| <b>11</b> CFF RAID 電源コネクタ                       | <b>28</b> M.2 電源コネクタ                      |
| <b>12</b> 分電盤信号コネクタ                             | <b>29</b> 侵入検出スイッチ・コネクタ                   |
| <b>13</b> ファン 1 コネクタ                            | <b>30</b> SlimSAS x8 コネクタ                 |
| <b>14</b> ファン 2 コネクタ                            | <b>31</b> CMOS バッテリー・ソケット (CR2032)        |
| <b>15</b> システム電源コネクタ                            | <b>32</b> ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールコネクタ |
| <b>16</b> SATA 6 コネクタ                           | <b>33</b> PCIe スロット                       |
| <b>17</b> SATA 7 コネクタ                           |                                           |

## システム・ボード・スイッチ

次の図は、サーバー上のスイッチの位置を示しています。

### 重要：

1. スイッチの設定を変更する、あるいはジャンパーを移動する前には、サーバーの電源をオフにしてください。次に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを切り離してください。以下の情報を確認します。
  - [https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - 「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「取り付けのガイドライン」、「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」、および「サーバーの電源をオフにする」。
2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示されていないものは予約済みです。

注：スイッチ・ブロックの上に透明な保護ステッカーが張られている場合、スイッチにアクセスするためにステッカーを取り除いて廃棄する必要があります。




図21. システム・ボードのスイッチ

### 1 SW1 スイッチ・ブロック

#### SW1 スイッチ・ブロック

以下の表は、システム・ボード上にある SW1 スイッチ・ブロックについて説明しています。

| スイッチ番号 | デフォルトの位置 | 説明             | 定義                                                                                                               |
|--------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | オフ       | CMOS クリア・ジャンパー | <ul style="list-style-type: none"><li>• オフ: 通常 (デフォルト)。</li><li>• オン: リアルタイム・クロック (RTC) レジストリーをクリアします。</li></ul> |
| 2      | オフ       | 予約済み           | 予約済み                                                                                                             |



| スイッチ番号 | デフォルトの位置 | 説明            | 定義                                                                                                                             |
|--------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | オフ       | XCC 強制更新ジャンパー | <ul style="list-style-type: none"> <li>オフ: 通常 (デフォルト)。</li> <li>オン: Lenovo XClarity Controller を強制的に最新のバージョンに更新します。</li> </ul> |
| 4      | オフ       | 予約済み          | 予約済み                                                                                                                           |

## システム LED と診断ディスプレイ

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

詳しくは、[33 ページ](#)の「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」を参照してください。

## システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

### ドライブ LED

このトピックでは、ドライブ LED について説明します。

次の表では、ドライブ活動 LED とドライブ状況 LED によって示される問題について説明します。




図 22. ドライブ LED

| LED                      | 説明                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> ドライブ活動 LED (緑色) | 各ホット・スワップ・ドライブには活動 LED が付属しています。この LED が点滅している場合、ドライブが使用中であることを示します。                                                                                                                                        |
| <b>2</b> ドライブ状況 LED (黄色) | <p>ドライブ状態 LED は、以下のことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED が点灯: ドライブに障害が発生しています。</li> <li>LED がゆっくり (1 秒に 1 回) 点滅: ドライブを再構築しています。</li> <li>LED が高速で (1 秒に 3 回) 点滅: ドライブを特定しています。</li> </ul> |

### 前面出入力モジュール LED

サーバーの前面出入力モジュールには、コントロール、コネクタ、および LED があります。前面出入力モジュールはモデルによって異なります。




図 23. 2.5 型ドライブ・シャーシの前面 I/O モジュール




図 24. 3.5 型ドライブ・シャーシの前面 I/O モジュール

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> 電源ボタン/LED (緑色)    | <b>4</b> システム ID ボタン/LED (青色) |
| <b>2</b> ドライブ活動 LED (緑色)   | <b>5</b> システム・エラー LED (黄色)    |
| <b>3</b> ネットワーク活動 LED (緑色) |                               |

### 1 電源ボタン/LED (緑色)

このボタンを押すと、サーバーの電源を手動でオンまたはオフにできます。電源 LED の状態は次のとおりです。

| ステータス                | 色  | 説明                                                                                                                                                     |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消灯                   | なし | 電源が入っていないか、パワー・サプライに障害があります。                                                                                                                           |
| 速い点滅 (1 秒間に約 4 回の点滅) | 緑色 | <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの電源はオフの状態ですが、XClarity Controllerが初期化中であり、サーバーは電源をオンにする準備ができていません。</li> <li>システム・ボードの電源に障害が起きました。</li> </ul> |
| 遅い点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅) | 緑色 | サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています (スタンバイ状態)。                                                                                                             |
| 点灯                   | 緑色 | サーバーはオンで稼働しています。                                                                                                                                       |

### 2 ドライブ活動 LED (緑色)

ドライブ活動 LED は、以下のことを示します。

- LED が点灯: ドライブがオンになっていますが、データのアクティブな読み取りまたは書き込みは行われていません。
- LED が点滅: そのドライブはアクセスされています。

### 3 ネットワーク活動 LED (緑色)

ネットワーク活動 LED は、ネットワークの接続性と活動の識別に役立ちます。

| ステータス | 色  | 説明                             |
|-------|----|--------------------------------|
| 点灯    | 緑色 | サーバーがネットワークに接続されています。          |
| 点滅    | 緑色 | ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。 |
| 消灯    | なし | サーバーがネットワークから切断されています。         |

#### 4 システム ID ボタン/LED (青色)

システム ID ボタンおよび青色のシステム ID LED は、サーバーを視覚的に見付けるのに使用します。システム ID ボタンを押すたびに、システム ID LED の状態が変更されます。LED は点灯、点滅、消灯にできません。また、Lenovo XClarity Controller またはリモート管理プログラムを使用してシステム ID LED の状態を変更し、他のサーバーの中から該当のサーバーを視覚的に見つけることもできます。

#### 5 システム・エラー LED (黄色)

システム・エラー LED は、システム・エラーがあるかどうかを判断する際に役立ちます。

| ステータス | 色  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 操作                                       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 点灯    | 黄色 | <p>サーバーでエラーが検出されました。原因には、以下のエラーが1つ以上含まれる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの温度が、非クリティカルな温度しきい値に達しました。</li> <li>サーバーの電圧が、非クリティカルな電圧しきい値に達しました。</li> <li>ファンが低速で稼働していることが検出されました。</li> <li>パワー・サプライにクリティカルなエラーがあります。</li> <li>パワー・サプライが電源に接続されていません。</li> </ul> | システム・ログまたは内部エラー LED を確認し、故障している部品を特定します。 |
| 消灯    | なし | サーバーがオフか、サーバーがオンで正しく動作しています。                                                                                                                                                                                                                                                       | なし。                                      |

## 背面システム LED

このトピックでは、サーバーの背面にあるシステム LED について説明します。




図 25. 背面システム LED

表 3. 背面システム LED

| LED                       | 説明                                | 操作                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> システム ID LED (青色) | この LED は、サーバーの位置を視覚的に特定するのに役立ちます。 | LED 付きのシステム ID ボタンもサーバー前面にあります。システム ID ボタンを押すと、前面と背面の ID LED をオン/オフにしたり点滅したりできます。 |

## パワー・サプライ LED

このセクションの図は、パワー・サプライの LED を示しています。

### 固定パワー・サプライ・ユニット LED




図 26. 固定パワー・サプライ・ユニット LED

表 4. 固定パワー・サプライ・ユニット LED

| LED                            | 説明                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 電源入力 LED (緑色)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>消灯: パワー・サプライが AC 電源から取り外されているか、電源に問題が発生しています。</li> <li>緑色: パワー・サプライが AC 電源に接続されています。</li> </ul>                                                  |
| <b>2</b> 電源出力 LED (緑色)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>オフ: サーバーの電源がオフか、パワー・サプライが正常に動作していません。サーバーの電源がオンになっているが、電源出力 LED がオフの場合は、パワー・サプライを交換します。</li> <li>緑色: サーバーの電源がオンで、パワー・サプライが正常に動作しています。</li> </ul> |
| <b>3</b> パワー・サプライ・エラー LED (黄色) | <ul style="list-style-type: none"> <li>消灯: パワー・サプライが正常に動作しています。</li> <li>黄色: パワー・サプライに障害が発生しました。問題を解決するには、パワー・サプライを交換します。</li> </ul>                                                    |

### ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニット LED




図 27. ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニット LED

| LED                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> パワー・サプライ・ステータス | <p>パワー・サプライ・ステータス LED は、以下のいずれかの状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緑色: パワー・サプライが AC 入力電源に接続されており、正常に動作しています。</li> <li>オフ: パワー・サプライが AC 電源から取り外されています。</li> <li>緑色の遅い点滅 (約 1 秒に 1 回点滅): パワー・サプライが PSU スタンバイ状態 (AC あり)、コールド・スタンバイ状態、または常にスタンバイ状態です。</li> <li>オレンジ色: AC 電源コードが抜けている、AC 電源が失われている (AC 電源入力電源で 2 番目のパワー・サプライがまだ並列接続されている)、またはパワー・サプライに障害が発生しています。問題を解決するには、パワー・サプライを交換します。</li> <li>オレンジ色の遅い点滅 (約 1 秒に 1 回点滅): パワー・サプライ警告イベント。パワー・サプライは作動し続けています。</li> <li>緑色の早い点滅 (約 1 秒に 2 回点滅): パワー・サプライのファームウェア更新中です。</li> </ul> |

## システム・ボード LED

次の図は、システム・ボードの発光ダイオード (LED) を示しています。




図 28. システム・ボード LED

表 5. システム・ボード LED の説明と操作

| LED                           | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> システム・エラー LED (オレンジ色) | <p>サーバーでエラーが検出されました。原因には、以下のエラーが1つ以上含まれる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの温度が、非クリティカルな温度しきい値に達しました。</li> <li>サーバーの電圧が、非クリティカルな電圧しきい値に達しました。</li> <li>ファンが低速で稼働していることが検出されました。</li> <li>パワー・サプライにクリティカルなエラーがあります。</li> <li>パワー・サプライが電源に接続されていません。</li> </ul> <p>次の手順を実行してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システム・ログまたは内部エラー LED を確認し、故障している部品を特定します。</li> </ul> |
| <b>2</b> システム・パワー LED (緑色)    | <p>システム電源 LED の状態は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>オフ:</b> パワー・サプライが正しく取付けられていないか、LED 自体に障害があります。</li> <li><b>高速で点滅 (毎秒 4 回):</b> サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができていません。電源制御ボタンは無効です。この状態は約 5 秒から 10 秒続きます。</li> </ul>                                                                                                                                                             |

表 5. システム・ボード LED の説明と操作 (続き)

| LED | 説明と操作                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ゆっくり点滅 (毎秒 1 回): サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています。電源制御ボタンを押して、サーバーをオンにします。</li> <li>• オン: サーバーの電源がオンになっています。</li> </ul> |

## ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール LED

次の図は、ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (Firmware and RoT Security Module) 上の発光ダイオード (LED) を示しています。




図 29. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール 上の LED

|                       |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> AP0 LED (緑色) | <b>2</b> AP1 LED (緑色) | <b>3</b> 致命的エラー LED (オレンジ色) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|

表 6. LED の説明

| シナリオ                              | AP0 LED | AP1 LED | 致命的エラー LED | アクション                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoT セキュリティー・モジュールの致命的なファームウェア・エラー | 消灯      | 消灯      | 点灯         | ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 点滅      | 該当なし    | 点灯         |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 点滅      | 該当なし    | 点灯         |                                                                                                                                                                                                                            |
| システム電源なし (FPGA ハートビート LED がオフ)    | 消灯      | 消灯      | 消灯         | <p>AC 電源がオンであるがシステム・ボード・アセンブリーに電力が供給されていない場合、以下を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. パワー・サプライ・ユニット (PSU) または分電盤を確認します。PSU または分電盤に問題がある場合は、交換します。</li> <li>2. PSU または分電盤に問題がない場合は、システム・ボードを交換します。</li> </ol> |

表 6. LED の説明 (続き)

| シナリオ                          | APO LED | AP1 LED | 致命的エラー LED | アクション            |
|-------------------------------|---------|---------|------------|------------------|
| XCC ファームウェアのリカバリー可能エラー        | 点滅      | 該当なし    | 消灯         | 通知メッセージ。操作は不要です。 |
| XCC ファームウェアがエラーから回復した         | 点灯      | 該当なし    | 消灯         |                  |
| UEFI ファームウェアの認証エラー            | 該当なし    | 点滅      | 消灯         |                  |
| UEFI ファームウェアが認証エラーから回復した      | 該当なし    | 点灯      | 消灯         |                  |
| システムは正常 (FPGA ハートビート LED がオン) | 点灯      | 点灯      | 消灯         |                  |

## XCC システム管理ポート LED

このトピックでは、XCC システム管理ポートの LED について説明します。

次の表では、XCC システム管理ポート上の LED によって示される問題について説明します。




図 30. XCC システム管理ポート LED

| LED                                                   | 説明                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> XCC システム管理ポート (1GB RJ-45) イーサネット・ポート・リンク LED | <p>この緑色の LED は、ネットワーク接続性のステータスを区別するために使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オフ: ネットワーク・リンクが切断されています。</li> <li>● 緑: ネットワーク・リンクが確立されています。</li> </ul>           |
| <b>2</b> XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45) イーサネット・ポート活動 LED  | <p>この緑色の LED は、ネットワーク活動のステータスを区別するために使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オフ: サーバーが LAN から切断されています。</li> <li>● 緑: ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。</li> </ul> |





---

## 第 3 章 部品リスト

部品リストを使用して、サーバーで使用できる各コンポーネントを識別します。

部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
2. 「部品」をクリックします。
3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。

新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認することを強くお勧めします。

42 ページの 図 31 「サーバー・コンポーネント - 2.5 型ドライブ・モデル」または45 ページの 図 32 「サーバー・コンポーネント - 3.5 型ドライブ・モデル」に記載されている部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

<https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr250v3/7dcl/parts/display/compatible>

注：モデルによっては、ご使用のサーバーの外観は、図と若干異なる場合があります。

次の表にリストした部品は、次のいずれかとして識別されます。

- **T1:** Tier 1 のお客様の交換可能部品 (CRU)。Tier 1 の CRU の交換はお客様の責任で行ってください。サービス契約がない場合に、お客様の要請により Lenovo が Tier 1 CRU の取り付けを行った場合は、その料金を請求させていただきます。
- **T2:** Tier 2 のお客様の交換可能部品 (CRU)。Tier 2 CRU はお客様ご自身で取り付けることができますが、対象のサーバーにおいて指定された保証サービスの種類に基づき、追加料金なしで Lenovo に取り付けを依頼することもできます。
- **F:** フィールド交換ユニット (FRU)。FRU の取り付けは、必ずトレーニングを受けたサービス技術員が行う必要があります。
- **C:** 消耗部品と構造部品。消耗部品および構造部品 (フィルターやベゼルなどのコンポーネント) の購入および交換は、お客様の責任で行ってください。お客様の要請により Lenovo が構成部品の入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。

## 2.5 型ドライブ・モデル




図 31. サーバー・コンポーネント - 2.5 型ドライブ・モデル

表 7. 部品リスト - 2.5 型ドライブ・モデル

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 説明                               | タイプ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| <p>部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。</li> <li>2. 「部品」をクリックします。</li> <li>3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。</li> </ol> |                                  |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | トップ・カバー                          | T1  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 保持クリップ                       | T1  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCIe ライザー・アセンブリー                 | T1  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCIe アダプター                       | T1  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 ブート・アダプター                    | T1  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 ブート・アダプターの PCIe アダプター        | T1  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットのシャーシ | F   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CMOS バッテリー (CR2032)              | C   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     | エアー・バッフル                         | T1  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ファン                              | T1  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分電盤カバー                           | T1  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 固定パワー・サプライのシャーシ                  | F   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニット      | T2  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 固定パワー・サプライ・ユニット                  | T2  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 侵入検出スイッチ                         | T1  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ラック・ラッチ                          | T1  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・フィラー      | C   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ケーブル                             | T1  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前面出入力モジュール                       | T2  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VGA ケーブル                         | T1  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | セキュリティー・ベゼル                      | T1  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    | フラッシュ電源モジュール                     | T1  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.2 ドライブ                         | T1  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分電盤                              | T2  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール     | F   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                    | プロセッサ                            | F   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                    | システム・ボード                         | F   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ヒートシンク                           | F   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                    | メモリー・モジュール                       | T1  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ               | T1  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ドライブ・フィラー                        | C   |

表 7. 部品リスト - 2.5 型ドライブ・モデル (続き)

| 番号 | 説明                               | タイプ |
|----|----------------------------------|-----|
| 32 | バックプレーン、8 台の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ  | T1  |
| 33 | バックプレーン、10 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ | T1  |

### 3.5 型ドライブ・モデル




図 32. サーバー・コンポーネント - 3.5 型ドライブ・モデル

表 8. 部品リスト - 3.5 型ドライブ・モデル

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 説明                           | タイプ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| <p>部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。</li> <li>2. 「部品」をクリックします。</li> <li>3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。</li> </ol> |                              |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | トップ・カバー                      | T1  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 保持クリップ                   | T1  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCIe ライザー・アセンブリー             | T1  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCIe アダプター                   | T1  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 ブート・アダプター                | T1  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.2 ブート・アダプターの PCIe アダプター    | T1  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 冗長パワー・サプライのシャーシ              | F   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CMOS バッテリー (CR2032)          | C   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     | エアー・バッフル                     | T1  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ファン                          | T1  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分電盤カバー                       | T1  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 固定パワー・サプライのシャーシ              | F   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 冗長パワー・サプライ・ユニット              | T1  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 固定パワー・サプライ・ユニット              | T2  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 侵入検出スイッチ                     | T2  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ラック・ラッチ                      | T1  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・フィルター | C   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ケーブル                         | T1  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前面出入力モジュール                   | T1  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VGA ケーブル                     | T1  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | セキュリティー・ベゼル                  | T1  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    | フラッシュ電源モジュール                 | T1  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.2 ドライブ                     | T1  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分電盤                          | T2  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール | F   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                    | プロセッサ                        | F   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                    | システム・ボード                     | F   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ヒートシンク                       | F   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                    | メモリー・モジュール                   | T1  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ           | T1  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ          | T1  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ドライブ・フィルター                   | C   |

表 8. 部品リスト - 3.5 型ドライブ・モデル (続き)

| 番号 | 説明                                                                      | タイプ |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 33 | 3.5 型ドライブ・トレイが搭載された 2.5 型シンプル・スワップ・ドライブ                                 | T1  |
| 34 | バックプレーン、4 台の 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ                                         | T1  |
| 35 | バックプレート、4 台の 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ (RAID カードに接続)                          | T1  |
| 36 | バックプレート、4 台の 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ (オンボード・コネクタに接続)                        | T1  |
| 37 | バックプレート、2 台の 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブおよび 2 台の NVMe ドライブ (オンボード・コネクタに接続) | T1  |

## 電源コード

サーバーが設置されている国および地域に合わせて、複数の電源コードを使用できます。

サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。

1. 以下へ進んでください。

<http://dsc.lenovo.com/#/>

2. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
3. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
4. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。

注：

- 本製品を安全に使用するために、接地接続機構プラグ付き電源コードが提供されています。感電事故を避けるため、常に正しく接地されたコンセントで電源コードおよびプラグを使用してください。
- 米国およびカナダで使用される本製品の電源コードは、Underwriter's Laboratories (UL) によってリストされ、Canadian Standards Association (CSA) によって認可されています。
- 115 ボルト用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、平行ブレード型、15 アンペア 125 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国における) 用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、タンデム・ブレード型、15 アンペア 250 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国以外における) 用の装置には、接地端子付きプラグを使用した電源コードをご使用ください。これは、装置を使用する国の安全についての適切な承認を得たものでなければなりません。
- 特定の国または地域用の電源コードは、通常その国または地域でだけお求めいただけます。





---

## 第 4 章 開梱とセットアップ

このセクションの情報は、サーバーを開梱してセットアップする際に役立ちます。サーバーを開梱するときは、パッケージ内の項目が正しいかどうかを確認し、サーバーのシリアル番号と Lenovo XClarity Controller のアクセスに関する情報がある場所を確認します。サーバーをセットアップするときは、必ず [51 ページの「サーバー・セットアップ・チェックリスト」](#) の手順に従ってください。

---

### サーバーのパッケージ内容

サーバーを受け取ったら、受け取るべきものがすべて含まれていることを確認します。

サーバー・パッケージには、以下の品目が含まれます。

- サーバー
- レール取り付けキット\*。パッケージにはインストール・ガイドが付属しています。
- 資料ボックス (電源コード\*、アクセサリ・キット、印刷された説明書などが同梱)

注：

- リストされている項目の一部は、一部のモデルでのみ使用できます。
- アスタリスク (\*) でマークされている項目はオプションです。

万一、品物が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。ご購入を証明するものと梱包材は保管しておいてください。保証サービスを受ける際にそれらが必要になる場合があります。

---

### サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする

このセクションでは、ご使用のサーバーを識別する方法と Lenovo XClarity Controller のアクセス情報がある場所について説明します。

#### サーバーの識別

Lenovo のサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプ、モデル、およびシリアル番号の情報は、技術担当がお客様のサーバーを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

以下の図は、サーバーのモデル番号、マシン・タイプ、シリアル番号が記載された ID ラベルの位置を示しています。また、お客様ラベル・スペースで、他のシステム情報ラベルをサーバーの前面に追加することもできます。




図 33. ID ラベルの位置

### Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベル

また、Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルは、シャーシ前面の中央上部付近にある引き出し式情報タブの上側に貼付されています。引っ張ると MAC アドレスにアクセスできます。




図 34. 引き出し式情報タブにあるLenovo XClarity Controller のネットワーク・アクセス・ラベル

### サービス・ラベルと QR コード

さらに、システム・サービス・ラベルが前面トップ・カバーの内側にあり、サービス情報にモバイル・アクセスするための QR コードも記載されています。モバイル・デバイスで QR コード読み取りアプリケーションを使用して QR コードをスキャンすると、サービス情報 Web ページにすぐにアクセスできます。サービス情報 Web ページでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、およびサーバー・サポートのためのエラー・コードが提供されます。




図35. サービス・ラベルと QR コード

---

## サーバー・セットアップ・チェックリスト

サーバー・セットアップ・チェックリストを使用して、サーバーのセットアップに必要なすべてのタスクを実行したことを確認できます。

サーバー・セットアップ・チェックリストは、納品時のサーバー構成によって異なります。サーバーが完全に構成されている場合は、サーバーをネットワークと AC 電源に接続し、サーバーの電源をオンにするだけで済みます。他の場合では、サーバーへのハードウェア・オプションの取り付け、ハードウェアやファームウェアの構成、およびオペレーティング・システムのインストールが必要となります。

以下のステップで、サーバーをセットアップするための一般的な手順を説明します。

### サーバー・ハードウェアのセットアップ

サーバー・ハードウェアをセットアップするには、以下の手順を実行します。

1. サーバー・パッケージを開梱します。49 ページの「サーバーのパッケージ内容」を参照してください。
2. 必要なハードウェアまたはサーバー・オプションを取り付けます。「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ハードウェア交換手順」に記載されている関連トピックを参照してください。
3. 必要に応じて、レールを標準ラック・キャビネットに取り付けます。レール・キットに付属の「レール取り付けガイド」の手順に従ってください。
4. 必要に応じて、サーバーを標準ラック・キャビネットに取り付けます。レール・キットに付属の「レール取り付けガイド」の手順に従ってください。
5. すべての外部ケーブルをサーバーに接続します。コネクタの位置については、15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。

通常は、以下のケーブルを接続する必要があります。

- サーバーを電源に接続する

- サーバーをデータ・ネットワークに接続する
  - サーバーをストレージ・デバイスに接続する
  - サーバーを管理ネットワークに接続する
6. サーバーの電源をオンにします。  
電源ボタンの位置と電源 LED については、以下で説明されています。
- [15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)
  - [33 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)
- 次のいずれかの方法で、サーバーの電源をオン (電源 LED が点灯) にできます。
- 電源ボタンを押します。
  - 停電の後、サーバーを自動的に再起動させることができます。
  - サーバーは、Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。

注：サーバーの電源をオンにしなくても、管理プロセッサ・インターフェースにアクセスしてシステムを構成できます。サーバーが電源に接続されているときは常に、管理プロセッサ・インターフェースを使用できます。管理サーバー・プロセッサへのアクセスについては、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「XClarity Controller Web インターフェースの開始と使用」セクションを参照してください。

7. サーバーを検証します。電源 LED、イーサネット・コネクタ LED、ネットワーク LED が緑色に点灯していることを確認します。これは、サーバー・ハードウェアが正常にセットアップされたことを意味します。

LED 表示についての詳細は、[33 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)を参照してください。

## システムの構成

システムを構成するには、以下の手順を実行します。詳細な手順については、[53 ページの第 5 章「システム構成」](#)を参照してください。

1. Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続を管理ネットワークに設定します。
2. 必要に応じて、サーバーのファームウェアを更新します。
3. サーバーのファームウェアを構成します。  
以下の情報は、RAID 構成に使用可能です。
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. オペレーティング・システムをインストールします。
5. サーバー構成をバックアップします。
6. サーバーが使用するプログラムおよびアプリケーションをインストールします。

---

## 第 5 章 システム構成

システムを構成するには、以下の手順を実行します。

---

### Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定

ネットワーク経由で Lenovo XClarity Controller にアクセスする前に、Lenovo XClarity Controller がネットワークに接続する方法を指定する必要があります。ネットワーク接続の実装方法によっては、静的 IP アドレスも指定する必要がある場合があります。

DHCP を使用しない場合、Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定に次の方法を使用できます。

- モニターがサーバーに接続されている場合、Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用してネットワーク接続を設定できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用して Lenovo XClarity Controller をネットワークに接続するには、以下の手順を実行します。

1. サーバーを起動します。
2. 画面の指示に従って指定されたキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。(詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「スタートアップ」セクションを参照してください)
3. LXPM → 「UEFI セットアップ」 → 「BMC 設定」に移動し、Lenovo XClarity Controller がネットワークに接続する方法を指定します。
  - 静的 IP 接続を選択する場合は、ネットワークで使用できる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定してください。
  - DHCP 接続を選択する場合は、サーバーの MAC アドレスが DHCP サーバーで構成されていることを確認します。
4. 「OK」をクリックして設定を適用し、2 分から 3 分待ちます。
5. IPv4 または IPv6 アドレスを使用して、Lenovo XClarity Controller に接続します。

**重要：**Lenovo XClarity Controller は、最初はユーザー名 USERID とパスワード PASSWORD (英字の O でなくゼロ) を使用して設定されます。このデフォルトのユーザー設定では、Supervisor アクセス権があります。拡張セキュリティーを使用するには、初期構成時にこのユーザー名とパスワードを変更する必要があります。

- モニターがサーバーに接続されていない場合は、Lenovo XClarity Controller インターフェースを経由してネットワーク接続を設定できます。ラップトップからご使用のサーバーの XCC システム管理ポートコネクタにイーサネット・ケーブルを接続します。XCC システム管理ポートの位置については、[15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)を参照してください。

**注：**サーバーのデフォルト設定と同じネットワークになるように、ラップトップの IP 設定を変更してください。

デフォルトの IPv4 アドレスおよび IPv6 リンク・ローカル・アドレス (LLA) は、引き出し式情報タブに貼付されている Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルに記載されています。[49 ページの「サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする」](#)を参照してください。

- モバイル・デバイスから Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを使用している場合、サーバーの Lenovo XClarity Controller USB コネクタを介して Lenovo XClarity Controller に接続できます。Lenovo XClarity Controller USB コネクタの位置については、[15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)を参照してください。

**注：**Lenovo XClarity Controller USB コネクタ・モードは、(標準 USB モードではなく) Lenovo XClarity Controller を管理できるように設定する必要があります。標準モードから Lenovo XClarity Controller

管理モードに切り替えるには、サーバーの ID ボタンを、LED がゆっくりと (2 秒に 1 回) 点滅するまで、3 秒以上押し続けます。ID ボタンの場所については、[15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)を参照してください。

Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを使用して接続するには:

1. モバイル・デバイスの USB ケーブルをサーバーの Lenovo XClarity Controller USB コネクタに接続します。
2. モバイル・デバイスで、USB テザリングを有効にします。
3. モバイル・デバイスで、Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを起動します。
4. 自動検出が無効になっている場合は、USB 検出ページで「**検出**」をクリックして Lenovo XClarity Controller に接続します。

Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリの使用法についての詳細は、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca\\_usemobileapp](https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp)

---


## Lenovo XClarity Controller 接続用の前面 USB ポートの設定

前面 USB ポートを介して Lenovo XClarity Controller にアクセスする前に、USB ポートを Lenovo XClarity Controller 接続として構成する必要があります。

### サーバー・サポート

サーバーが前面 USB ポート経由の Lenovo XClarity Controller へのアクセスをサポートしているかを確認するには、以下のいずれかをチェックします。

- [15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)を参照してください。

-  ご使用のサーバーの USB ポートにレンチアイコンがある場合は、Lenovo XClarity Controller への接続用に USB ポートを設定できます。また、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

### Lenovo XClarity Controller 接続用 USB ポートの設定

USB ポートは、次のいずれかの手順を実行して、通常と Lenovo XClarity Controller 管理操作の間で切り替えることができます。

- ID ボタンを、LED がゆっくりと (2 秒に 1 回) 点滅するまで、3 秒以上押し続けます。ID ボタンの位置については、[15 ページの第 2 章「サーバー・コンポーネント」](#)を参照してください。
- Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー CLI から、`usbfp` コマンドを実行します。Lenovo XClarity Controller CLI の使用については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「コマンド・ライン・インターフェース」セクションを参照してください。
- Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー Web インターフェースから、「**BMC 構成**」 → 「**ネットワーク**」 → 「**前面パネル USB ポート・マネージャー**」の順にクリックします。Lenovo XClarity Controller Web インターフェースの機能に関する情報については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「Web インターフェースの XClarity Controller の機能に関する説明」セクションを参照してください。

### USB ポートの現在の設定の確認

Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー CLI (`usbfp` コマンド)、または Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー Web インターフェース (「**BMC 構成**」 → 「**ネットワーク**」 → 「**前面パネル USB ポート・マネージャー**」) を使用して、USB ポートの現在の設定を確認することもできます。<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「コ

マンド・ライン・インターフェース」および「Web インターフェ이스の XClarity Controller の機能の説明」セクションを参照してください。

---

## ファームウェアの更新

サーバーのファームウェア更新には、いくつかのオプションを使用できます。

以下にリストされているツールを使用してご使用のサーバーの最新のファームウェアおよびサーバーに取り付けられているデバイスを更新できます。

- ファームウェアの更新に関するベスト・プラクティスは、以下のサイトで入手できます。
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 最新のファームウェアは、以下のサイトにあります。
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr250v3/7dcl/downloads/driver-list/>
- 製品に関する通知を購読して、ファームウェア更新を最新の状態に保つことができます。
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

### 静的バンドル (サービス・パック)

Lenovo は通常、静的バンドル (サービス・パック) と呼ばれるバンドルでファームウェアをリリースしています。すべてのファームウェア更新に互換性を持たせるために、すべてのファームウェアを同時に更新する必要があります。Lenovo XClarity Controller と UEFI の両方のファームウェアを更新する場合は、最初に Lenovo XClarity Controller のファームウェアを更新してください。

### 更新方法の用語

- **インバンド更新。**サーバーのコア CPU で稼働するオペレーティング・システム内のツールまたはアプリケーションを使用してインストールまたは更新が実行されます。
- **アウト・オブ・バンド更新。**Lenovo XClarity Controller が更新を収集してから、ターゲット・サブシステムまたはデバイスに更新を指示することで、インストールまたは更新が実行されます。アウト・オブ・バンド更新では、コア CPU で稼働するオペレーティング・システムに依存しません。ただし、ほとんどのアウト・オブ・バンド操作では、サーバーが S0 (稼働) 電源状態である必要があります。
- **オン・ターゲット更新。**ターゲット・サーバー自体で実行されているインストール済みのオペレーティング・システムからインストールまたは更新が実行されます。
- **オフ・ターゲット更新。**サーバーの Lenovo XClarity Controller と直接やり取りするコンピューティング・デバイスからインストールまたは更新が実行されます。
- **静的バンドル (サービス・パック)。**静的バンドル (サービス・パック) は、互いに依存するレベルの機能、パフォーマンス、互換性を提供するように設計されテストされたバンドル更新です。静的バンドル (サービス・パック) は、サーバーのマシン・タイプ固有であり、特定の Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および SUSE Linux Enterprise Server (SLES) オペレーティング・システム・ディストリビューションをサポートするように (ファームウェアおよびデバイス・ドライバーの更新で) 作成されています。マシン・タイプ固有のファームウェア専用静的バンドル (サービス・パック) も用意されています。

### ファームウェア更新ツール

ファームウェアのインストールとセットアップに使用する最適な Lenovo ツールを判別するには、次の表を参照してください。

| ツール                                                      | サポートされる更新方法                                  | コア・システム・ファームウェア更新 | I/O デバイス・ファームウェア更新 | ドライブ・ファームウェア更新 | グラフィカル・ユーザー・インターフェース | コマンド・ライン・インターフェース    | 静的バンドル (サービス・パック) をサポート |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)              | インバンド <sup>2</sup><br>オン・ターゲット               | √                 |                    |                | √                    |                      |                         |
| Lenovo XClarity Controller (XCC)                         | インバンド <sup>4</sup><br>アウト・オブ・バンド<br>オフ・ターゲット | √                 | 選択された I/O デバイス     | √ <sup>3</sup> | √                    |                      | √                       |
| Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)               | インバンド<br>アウト・オブ・バンド<br>オン・ターゲット<br>オフ・ターゲット  | √                 | すべての I/O デバイス      | √ <sup>3</sup> |                      | √                    | √                       |
| Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)           | インバンド<br>アウト・オブ・バンド<br>オン・ターゲット<br>オフ・ターゲット  | √                 | すべての I/O デバイス      |                | √                    |                      | √                       |
| Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC) | インバンド<br>アウト・オブ・バンド<br>オフ・ターゲット              | √                 | すべての I/O デバイス      |                | √<br>(BoMC アプリケーション) | √<br>(BoMC アプリケーション) | √                       |



| ツール                                                                               | サポートされる更新方法                                                       | コア・システム・ファームウェア更新 | I/O デバイス・ファームウェア更新 | ドライブ・ファームウェア更新 | グラフィカル・ユーザー・インターフェース | コマンド・ライン・インターフェース | 静的バンドル (サービス・パック) をサポート |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Lenovo XClarity Administrator (LXCA)                                              | インバンド <sup>1</sup><br><br>アウト・オブ・バンド <sup>2</sup><br><br>オフ・ターゲット | √                 | すべての I/O デバイス      |                | √                    |                   | √                       |
| VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)                                | アウト・オブ・バンド<br><br>オフ・ターゲット                                        | √                 | 選択された I/O デバイス     |                | √                    |                   |                         |
| Microsoft Windows Admin Center 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)                | インバンド<br><br>アウト・オブ・バンド<br><br>オン・ターゲット<br><br>オフ・ターゲット           | √                 | すべての I/O デバイス      |                | √                    |                   | √                       |
| Microsoft System Center Configuration Manager 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI) | インバンド<br><br>オン・ターゲット                                             | √                 | すべての I/O デバイス      |                | √                    |                   | √                       |

注：

1. I/O ファームウェア更新の場合。
2. BMC および UEFI ファームウェア更新の場合。
3. ドライブ・ファームウェア更新は、以下のツールおよび方法でのみサポートされています。
  - XCC ベア・メタル更新 (BMU): インバンド。システムのリポートが必要です。
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
    - ThinkSystem V2 および V3 製品によってサポートされるドライブ (レガシー・ドライブ): インバンド。システムのリポートは必要ありません。
    - ThinkSystem V3 製品 (新しいドライブ) によってのみサポートされるドライブ: XCC に対してステージングし、XCC BMU を使用して更新を完了します (インバンド。システムのリポートが必要)。
4. ベア・メタル更新 (BMU) のみ。

#### • Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager から、Lenovo XClarity Controller ファームウェア、UEFI ファームウェア、Lenovo XClarity Provisioning Manager ソフトウェアを更新できます。

注：サーバーを起動して画面の指示に従って指定されたキーを押すと、デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager グラフィカル・ユーザー・インターフェースが表示されます。このデフォルトをテキスト・ベースのシステム・セットアップに変更した場合は、テキスト・ベースのシステム・セットアップ・インターフェースからグラフィカル・ユーザー・インターフェースを起動できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「ファームウェア更新」セクション

#### • Lenovo XClarity Controller

特定の更新をインストールする必要がある場合、特定のサーバーに Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用できます。

注：

- Windows または Linux でインバンド更新を実行するには、オペレーティング・システム・ドライバーがインストールされており、Ethernet-over-USB (LAN over USB と呼ばれることもあります) インターフェースが有効になっている必要があります。

Ethernet over USB の構成に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「Ethernet over USB の構成」セクション

- Lenovo XClarity Controller を経由してファームウェアを更新する場合は、サーバーで実行されているオペレーティング・システム用の最新のデバイス・ドライバーがダウンロードおよびインストールされていることを確認してください。

Lenovo XClarity Controller を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバー・ファームウェアの更新」セクション

#### • Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI は、Lenovo サーバーの管理に使用できる複数のコマンド・ライン・アプリケーションのコレクションです。これの更新アプリケーションを使用して、サーバーのファームウェアおよびデバイス・ドライバーを更新できます。更新は、サーバー (インバンド) のホスト・オペレーティング・システム内で、またはサーバー (アウト・オブ・バンド) の BMC を介してリモートで実行できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_update](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update)

#### • Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を介して OneCLI のほとんどの更新機能を提供します。これを使用して、静的バンドル更新パッケージおよび個別の更新を取得してデプロイします。静的バンドルには、Microsoft Windows と Linux のファームウェアおよびデバイス・ドライバーの更新が含まれます。

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、次の場所から入手できます。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

#### • Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator を使用して、ファームウェア更新の適用、VPD の更新、インベントリおよび FFDC 収集、高度なシステム構成、FoD キー管理、安全な消去、RAID 構成、サポートされるサーバーでの診断に適したブート可能メディアを作成することができます。

Lenovo XClarity Essentials BoMC は、以下の場所から入手できます。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator を使用して複数のサーバーを管理している場合は、このインターフェースを使用してすべての管理対象サーバーでファームウェアを更新できます。ファームウェア管理は管理対象エンドポイントに対してファームウェア・コンプライアンス・ポリシーを割り当てることによって簡略化されます。コンプライアンス・ポリシーを作成して管理対象エンドポイントに割り当てると、Lenovo XClarity Administrator はこれらのエンドポイントに対するインベントリーの変更を監視し、コンプライアンス違反のエンドポイントにフラグを付けます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxca/update\\_fw](https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw)

- **Lenovo XClarity Integrator 製品**

Lenovo XClarity Integrator 製品は、VMware vCenter、Microsoft Admin Center、または Microsoft System Center などの特定のデプロイメントインフラで使用されるソフトウェアに、Lenovo XClarity Administrator およびお使いのサーバーの管理機能を統合することができます。

Lenovo XClarity Integrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

---

## ファームウェアの構成

サーバーのファームウェアのインストールとセットアップには、いくつかのオプションを使用できます。

**重要：**Lenovo では、オプション ROM を **レガシー** に設定することを推奨しませんが、必要に応じてこの設定を実行できます。この設定により、スロット・デバイス用の UEFI ドライバーがロードされなくなり、LXCA、OneCLI や XCC のような Lenovo ソフトウェアに負の副作用を引き起こす可能性があることに注意してください。これらの影響には、アダプター・カードのモデル名やファームウェア・レベルなどの詳細の確認が不能になるなどがありますが、これらに限定されません。たとえば、「ThinkSystem RAID 930-16i 4GB フラッシュ」は「アダプター 06:00:00」と表示される場合があります。場合によっては、特定の PCIe アダプターの機能が正しく有効になっていない可能性があります。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

Lenovo XClarity Provisioning Manager では、サーバーの UEFI 設定を構成できます。

**注：**Lenovo XClarity Provisioning Manager には、サーバーを構成するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェースが用意されています。システム構成へのテキスト・ベースのインターフェース (Setup Utility) も使用できます。Lenovo XClarity Provisioning Manager で、サーバーを再起動してテキスト・ベースのインターフェースにアクセスすることを選択できます。さらに、テキスト・ベースのインターフェースを、LXPM を起動して表示されるデフォルト・インターフェースにすることも選択できます。これを行うには、Lenovo XClarity Provisioning Manager → 「UEFI セットアップ」 → 「システム設定」 → 「<F1> スタート制御」 → 「テキスト・セットアップ」に移動します。グラフィック・ユーザー・インターフェースを使用してサーバーを起動するには、「自動」または「ツール・スイート」を選択します。

詳しくは、次の資料を参照してください。

– <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> で、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料のバージョンを検索します。

– <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/> にある *UEFI ユーザー・ガイド*

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

構成アプリケーションおよびコマンドを使用して現在のシステム構成設定を表示し、Lenovo XClarity Controller と UEFI に変更を加えることができます。保存された構成情報は、他のシステムを複製またはリストアするために使用できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したサーバーの構成については、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_settings\\_info\\_commands](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands)

- **Lenovo XClarity Administrator**

一貫した構成を使用して、すべてのサーバーを簡単にプロビジョニングおよび事前プロビジョニングできます。構成設定 (ローカル・ストレージ、I/O アダプター、ブート設定、ファームウェア、ポート、Lenovo XClarity Controller や UEFI の設定など) はサーバー・パターンとして保管され、1 つ以上の管理対象サーバーに適用できます。サーバー・パターンが更新されると、その変更は適用対象サーバーに自動的にデプロイされます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する特定の詳細情報は、以下から入手できます。

[https://pubs.lenovo.com/lxca/server\\_configuring](https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring)

- **Lenovo XClarity Controller**

サーバーの管理プロセッサは、Lenovo XClarity Controller Web インターフェース、コマンド・ライン・インターフェースまたは Redfish API 経由で構成できます。

Lenovo XClarity Controller を使用したサーバーの構成については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバーの構成」セクション

---

## メモリー・モジュール構成

メモリー・パフォーマンスは、メモリー・モード、メモリー速度、メモリー・ランク、メモリー装着構成、プロセッサなど、複数の変動要素によって決まります。

メモリー・パフォーマンスの最適化とメモリーの構成については、Lenovo Press Web サイトを参照してください。

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

さらに、以下のサイトで入手可能なメモリー コンフィギュレーターを活用できます。

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

---

## RAID 構成

RAID (Redundant Array of Independent Disks) を使用したデータの保存は今でも、サーバーのストレージ・パフォーマンス、可用性、容量を向上するために最もよく利用され、最もコスト効率のいい方法の 1 つです。

RAID は、複数のドライブが I/O 要求を同時に処理できるようにすることによりパフォーマンスを高めまします。さらに、RAID は、障害が発生したドライブの欠落データを残りのドライブのデータを使用して再構築することにより、ドライブに障害が発生した場合でもデータ損失を防ぐことができます。

RAID アレイ (RAID ドライブ・グループともいいます) は、特定の一般的な方法を使用してドライブ間でデータを分散する複数の物理ドライブのグループです。仮想ドライブ (仮想ディスクまたは論理ドライブともいいます) は、ドライブ上の連続したデータ・セグメントで構成されるドライブ・グループのパーティションです。仮想ドライブは、OS 論理ドライブまたはボリュームを作成するために分割できる物理ディスクとしてホスト・オペレーティング・システムに表示されます。

RAID の概要は、以下の Lenovo Press Web サイトで参照できます。

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

RAID の管理ツールおよびリソースに関する詳細情報は、以下の Lenovo Press Web サイトで参照できます。

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

## Intel VROC

### Intel VROC の有効化

NVMe ドライブの RAID をセットアップする前に、以下の手順に従って VROC を有効にします。

1. システムを再起動します。オペレーティング・システムを起動する前に、画面の指示で指定されているキーを押して、Setup Utility に移動します。(詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPМ 資料の「スタートアップ」セクションを参照してください)
2. 「システム設定」 → 「デバイスおよび I/O ポート」 → 「オンボード SATA モード」 → 「RAID」に移動し、オプションを有効にします。
3. 変更を保存して、システムをリブートします。

### Intel VROC の構成

Intel は、RAID レベルおよび SSD のサポートが異なるさまざまな VROC を提供します。詳しくは、以下を参照してください。

注：

- サポートされる RAID レベルはモデルによって異なります。SR250 V3 によってサポートされる RAID レベルについては、[技術仕様](#)を参照してください。

| SATA SSD 用 Intel VROC の構成 | 要件                                |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Intel VROC SATA RAID      | • RAID レベル 0、1、5、および 10 をサポートします。 |

---

## オペレーティング・システムのデプロイ

サーバーにオペレーティング・システムをデプロイするには、いくつかのオプションが使用できます。

### 利用可能なオペレーティング・システム

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>

### ツール・ベースのデプロイメント

- マルチサーバー  
使用可能なツール:
  - Lenovo XClarity Administrator  
[https://pubs.lenovo.com/lxca/compute\\_node\\_image\\_deployment](https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment)
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)

- Lenovo XClarity IntegratorSCCM 向けデプロイメント・パック (Windows オペレーティング・システム専用)

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

- シングル・サーバー

使用可能なツール:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「OS インストール」セクション

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)

- Lenovo XClarity IntegratorSCCM 向けデプロイメント・パック (Windows オペレーティング・システム専用)

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

## 手動デプロイメント

上記のツールにアクセスできない場合は、以下の手順に従って、対応する「OS インストール・ガイド」をダウンロードし、ガイドを参照してオペレーティング・システムを手動でデプロイしてください。

1. <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os> へ進んでください。
2. ナビゲーション・ウィンドウでオペレーティング・システムを選択して**Resources (リソース)**をクリックします。
3. 「OS インストール・ガイド」を見つけ、インストール手順をクリックします。次に、指示に従って操作システム・デプロイメント・タスクを完了します。

---

## サーバー構成のバックアップ

サーバーをセットアップしたり、構成に変更を加えたりした後は、サーバー構成の完全なバックアップを作成することをお勧めします。

以下のサーバー・コンポーネントのバックアップを作成してください。

- 管理プロセッサ

管理プロセッサ構成は、Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用してバックアップすることができます。管理プロセッサ構成のバックアップについては、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクション。

または、Lenovo XClarity Essentials OneCLI から `save` コマンドを使用して、すべての構成設定のバックアップを作成することもできます。`save` コマンドについては、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command)

- オペレーティング・システム

サーバーでオペレーティング・システムおよびユーザー・データをバックアップするには、各ユーザーに合わせたバックアップ方式を使用します。

---

## 付録 A ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです

---

### 依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みてください。サポートを受けるために連絡が必要と判断した場合、問題を迅速に解決するためにサービス技術員が必要とする情報を収集します。

#### お客様自身での問題の解決

多くの問題は、Lenovo がオンライン・ヘルプまたは Lenovo 製品資料で提供するトラブルシューティング手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。オンライン・ヘルプにも、お客様が実行できる診断テストについての説明が記載されています。ほとんどのシステム、オペレーティング・システムおよびプログラムの資料には、トラブルシューティングの手順とエラー・メッセージやエラー・コードに関する説明が記載されています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレーティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

ThinkSystem 製品については、以下の場所で製品ドキュメントが見つかります。

<https://pubs.lenovo.com/>

以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みることができます。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション・デバイスの電源がオンになっていることを確認します。
- ご使用の Lenovo 製品用に更新されたソフトウェア、ファームウェア、およびオペレーティング・システム・デバイス・ドライバーがないかを確認します。(以下のリンクを参照してください) Lenovo 保証規定には、Lenovo 製品の所有者であるお客様の責任で、製品のソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新を行う必要があることが明記されています(追加の保守契約によって保証されていない場合)。お客様のサービス技術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求します。
  - ドライバーおよびソフトウェアのダウンロード
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr250v3/7dcl/downloads/driver-list/>
  - オペレーティング・システム・サポート・センター
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
  - オペレーティング・システムのインストール手順
    - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>

- ご使用の環境で新しいハードウェアを取り付けたり、新しいソフトウェアをインストールした場合、<https://serverproven.lenovo.com> でそのハードウェアおよびソフトウェアがご使用の製品によってサポートされていることを確認してください。
- 問題の特定と解決の手順については、ユーザー・ガイドまたはハードウェア・メンテナンス・ガイドの「問題判別」を参照してください。
- <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスして、問題の解決に役立つ情報があるか確認してください。ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:
  1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
  2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
  3. ドロップダウン・メニューから「Article Type (記事タイプ)」 → 「Solution (ソリューション)」をクリックします。
 画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。
- [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) の Lenovo Data Center フォーラムで、同様の問題が発生していないかどうかを確認してください。

### サポートへの連絡に必要な情報の収集

ご使用の Lenovo 製品に保証サービスが必要である場合は、依頼する前に適切な情報を準備していただくと、サービス技術員がより効果的にお客様を支援することができます。または製品の保証について詳しくは<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>で参照できます。

サービス技術員に提供するために、次の情報を収集します。このデータは、サービス技術員が問題の解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能性があるレベルのサービスを確実に受けられるようにします。

- ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号 (該当する場合)
- マシン・タイプ番号 (Lenovo の 4 桁のマシン識別番号)。マシン・タイプ番号は ID ラベルに記載されています。詳しくは、[49 ページの「サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする」](#)を参照してください。
- 型式番号
- シリアル番号
- 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
- エラー・メッセージやログなど、その他関連情報

Lenovo サポートに連絡する代わりに、<https://support.lenovo.com/servicerequest> にアクセスして Electronic Service Request を送信することもできます。Electronic Service Request を送信すると、お客様の問題に関する情報をサービス技術員が迅速に入手できるようになり、問題の解決策を判別するプロセスが開始されます。Lenovo サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信するとすぐに、解決策の作業を開始します。

---

## サービス・データの収集

サーバーの問題の根本原因をはっきり特定するため、または Lenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、イベント・ログやハードウェア・インベントリなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新規データを収集できます。



- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してサーバーのサービス・データを収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集について詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクションを参照してください。
- CLI を使用したサービス・データの収集について詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「XCC `ffdc` コマンド」セクションを参照してください。

- **Lenovo XClarity Administrator**

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator をセットアップできます。Call Home を使用して診断ファイルを Lenovo サポートに送信するか、SFTP を使用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集したり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポートに送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は [https://pubs.lenovo.com/lxca/admin\\_setupcallhome](https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome) で参照できます。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリ・アプリケーションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。サーバーのホスト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・データに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、`getinfor` コマンドを実行できます。`getinfor` の実行についての詳細は、[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command) を参照してください。

---

## サポートへのお問い合わせ

サポートに問い合わせで問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、<https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索します。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。



---

## 付録 B 資料とサポート

このセクションでは、便利なドキュメント、ドライバーとファームウェアのダウンロード、およびサポート・リソースを紹介します。

---

### 資料のダウンロード

このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。

#### 資料

以下の製品ドキュメントは、次のリンクからダウンロードできます。

[https://pubs.lenovo.com/sr250-v3/pdf\\_files](https://pubs.lenovo.com/sr250-v3/pdf_files)

- **レール取り付けガイド**
  - ラックでのレールの取り付け
- **ユーザー・ガイド**
  - 完全な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
  - **システム構成ガイド**: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。
  - **ハードウェア・メンテナンス・ガイド**: ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの配線、トラブルシューティング。
- **メッセージとコードのリファレンス**
  - XClarity Controller、LXPM、uEFI イベント
- **UEFI マニュアル**
  - UEFI 設定の概要

---

### サポート Web サイト

このセクションでは、ドライバーとファームウェアのダウンロードおよびサポート・リソースを紹介します。

#### サポートおよびダウンロード

- ThinkSystem SR250 V3 のドライバーおよびソフトウェアのダウンロード Web サイト
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr250v3/7dcl/downloads/driver-list/>
- Lenovo Data Center フォーラム
  - [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)
- ThinkSystem SR250 V3 の Lenovo データセンターサポート
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr250v3/7dcl>
- Lenovo ライセンス情報資料
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press Web サイト (製品ガイド/データシート/ホワイトペーパー)
  - <https://lenovopress.lenovo.com/>

- Lenovo プライバシーに関する声明
  - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 製品セキュリティー・アドバイザリー
  - [https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)
- Lenovo 製品保証プラン
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo サーバー・オペレーティング・システム・サポート・センター Web サイト
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven Web サイト (オプションの互換性ルックアップ)
  - <https://serverproven.lenovo.com>
- オペレーティング・システムのインストール手順
  - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- eTicket (サービス要求) を送信する
  - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group の製品に関する通知を購読する (ファームウェア更新を最新の状態に保つ)
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

---

## 付録 C 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではありません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として「現存するままの状態」で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

---

## 商標

LENOVO および THINKSYSTEM は Lenovo の商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の知的財産です。

---

## 重要事項

プロセッサの速度とは、プロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があります、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovo から入手可能な現在サポートされている最大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることもあります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクルがあります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が決められています。これを **total bytes written (TBW)** と呼びます。この制限を超えたデバイスは、システム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

---

## 電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## 台灣地域 BSMI RoHS 宣言

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 機架      | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 外部蓋板    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 機械組零件   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 空氣傳動設備  | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 冷卻組零件   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 內存模組    | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 處理器模組   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電纜組零件   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電源供應器   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 儲備設備    | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 印刷電路板   | -                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 台灣地域の輸出入お問い合わせ先情報

台灣地域の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。

**委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司**

**進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓**

**進口商電話: 0800-000-702**







Lenovo