



Lenovo XClarity Orchestrator

메시지 참조



버전 2.1

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, [XClarity Orchestrator 온라인 설명서의 일반 및 법적 주의사항](#)을 읽으십시오.

제2판 (2024년 7월)

© Copyright Lenovo 2020, 2024년.

제한적인 권리: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.

목차

목차	i	제 2 장. XClarity Management Hub 및 XClarity Administrator의 이벤트 및 경고	65
제 1 장. XClarity Orchestrator의 이벤트 및 경고	1	제 3 장. Schneider Electric EcoStruxure IT Expert의 이벤트 및 경고	67
심각도별로 구성된 XClarity Orchestrator 이벤트	2		
XClarity Orchestrator 이벤트 목록	10		

제 1 장 XClarity Orchestrator의 이벤트 및 경고

다음 메시지를 사용하면 Lenovo XClarity Orchestrator 를 사용할 때 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. XClarity Orchestrator 가 생성하는 메시지는 이벤트 또는 경고 로그에 나열됩니다.

각 XClarity Orchestrator 이벤트 또는 경고 메시지에 대해 다음 정보가 제공됩니다.

이벤트 코드

XClarity Orchestrator 에 대한 이벤트 또는 이벤트 클래스를 고유하게 식별하는 문자열입니다. 이는 다음 형식으로 된 12자의 문자열입니다.

FQXXOccnnns

여기서,

- *cc*은 이벤트가 발생한 구성 요소를 식별합니다. XClarity Orchestrator는 다음 구성 요소 ID 를 사용합니다.
 - AG. 집계된 데이터 API
 - CA. 사용자 지정 경고
 - CL. 콜렉션
 - CO. 커넥터
 - GW. 게이트웨이
 - IS. iSDDC
 - KN. 지식
 - MN. 관리 서비스
 - MO. 인바운드/이벤트/활성 경고 모니터링
 - PM. 업데이트 준수 정책
 - RM. 업데이트 패키지
 - SE. 보안
 - SS. 서비스 및 지원
 - VA. 가상 어플라이언스
- *nnnn*은 고유 메시지 번호를 식별합니다.
- *s*는 다음과 같은 심각도를 식별합니다.
 - I. 정보
 - J. 경고
 - K. 위험

이벤트 설명에 포함되는 각 대체 변수(예: *[arg1]* 또는 *[arg2]*)에 대한 설명입니다.

심각도

다음과 같이 조건에 대한 관심 정도를 표시합니다.

- 정보. 이 이벤트는 감사용으로 기록되었습니다. 보통 사용자 작업이나 정상적인 동작에 해당하는 상태 변화입니다.
- 경고. 이 이벤트는 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- 위험. 이 이벤트는 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

로그로 서비스 가능

문제를 정정하기 위해 작업(사용자 또는 Lenovo 지원에 의한 작업)이 필요한지 여부를 표시합니다.

지원 자동 알림

XClarity Orchestrator 또는 리소스 관리자에서 콜 홈이 구성되어 활성화된 경우, 이 이벤트에 대해 서비스 티켓이 자동으로 열리는지 여부와 진단 파일이 Lenovo 지원 센터로 전송되는지 여부를 표시합니다.

사용자 작업

이벤트를 해결하기 위해 수행할 작업입니다. 문제를 해결할 때까지 표시되는 단계를 순서대로 수행하십시오. 모든 권장 작업을 수행한 후에도 문제가 해결되지 않으면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

심각도별로 구성된 XClarity Orchestrator 이벤트

다음 표에서는 심각도(정보, 오류 및 경고)별로 구성된 모든 XClarity Orchestrator 이벤트를 나열합니다.

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOBO00001I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 장치 {2}(IP 주소: {3})에 대해 관리 해제 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOBO00002I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 해제 작업이 성공적으로 완료되었습니다.	정보
FQXXOBO00004I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 장치 {2}(IP 주소: {3})에 대해 관리 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOBO00005I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 작업이 성공적으로 완료되었습니다.	정보
FQXXOBO00008I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) SLP 자동 검색 설정을 사용으로 설정함	정보
FQXXOBO00009I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) SLP 자동 검색 설정을 사용 안 함으로 설정함	정보
FQXXOBO00010I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 향후 관리되는 모든 장치 설정에서 Encapsulation을 사용으로 설정함	정보
FQXXOBO00011I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 향후 관리되는 모든 장치 설정에서 Encapsulation을 사용 안 함으로 설정함	정보
FQXXOBO00012I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 등록 요청 설정을 사용으로 설정함	정보
FQXXOBO00013I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 등록 요청 설정을 사용 안 함으로 설정함	정보
FQXXOBO00014I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 사용으로 설정함	정보
FQXXOBO00015I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 사용 안 함으로 설정함	정보
FQXXOBO00016I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 {0}(으)로 변경함	정보
FQXXOBO00018I	{1} 관리자에 대해 {0} 원격 IP 주소 에서 시작한 검색 구성 설정 수정이 성공적으로 완료되었습니다.	정보
FQXXOCO0001I	원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 원격 IP 주소 {0}에서 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO0002I	원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 완료했습니다.	정보

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOCO0004I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 원격 IP 주소 {2}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO0005I	원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO0008I	관리자 {0}에 대한 인증 세부 정보가 유효합니다.	정보
FQXXOCO0009I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO0010I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경했습니다.	정보
FQXXOCO0014I	관리자 {0}에 대한 연결이 정상입니다.	정보
FQXXOCO0015I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 EcoStruxureIT 인스턴스 {2}을(를) 연결하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	정보
FQXXOCO0018I	사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 관리자 {2}의 연결 세부 정보를 수정했습니다.	정보
FQXXOCO0019I	관리자 {2}의 연결 세부 정보를 확인했습니다. 사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 이를 수정했습니다.	정보
FQXXOCO1001I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 통해 XClarity Administrator {2}에 연결하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1002I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 Schneider EcoStruxure IT {3}에 연결하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1003I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 통해 vRealize Operations Manager {2}에 연결하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1004I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator {2}을(를) 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1005I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 Schneider EcoStruxure IT {2}을(를) 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1006I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2} 연결을 해제하는 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOCO1008I	원격 IP 주소 {1}에서 {3} 포트를 사용하여 XClarity Manager {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO1009I	원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO1010I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 사용하여 vRealize Operations Manager {2}에 연결하기 위해 시작한 요청을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO1012I	원격 IP 주소 {1}에서 XClarity Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO1013I	원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.	정보
FQXXOCO1014I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 시작한 요청을 완료했습니다.	정보

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOCO1017I	{2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub {0}을(를) 추가했습니다.	정보
FQXXOCO1018I	{2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub {0}을(를) 제거했습니다.	정보
FQXXOCO1019I	Management Hub {0}이(가) 연결되었습니다.	정보
FQXXOCO1020I	{2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub 2.0 {0}을(를) 추가했습니다.	정보
FQXXOCO1021I	{2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub 2.0 {0}을(를) 제거했습니다.	정보
FQXXOKN0001I	컬렉션이 변경됩니다.	정보
FQXXOKN0002I	장치를 제거했습니다.	정보
FQXXOMN0003I	XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 Management 라이선스 없이 실행되고 있습니다.	정보
FQXXOMN0004I	XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 Analytics 라이선스 없이 실행되고 있습니다.	정보
FQXXOMN0009I	XClarity Orchestrator 라이선스 90일 평가판 기간 카운트다운이 시작되었습니다.	정보
FQXXOMN0010I	XClarity Orchestrator 라이선스 90일 유예 기간 카운트다운이 시작되었습니다.	정보
FQXXOMN0011I	XClarity Orchestrator Management 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0012I	XClarity Orchestrator Analytics 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0013I	XClarity Orchestrator Management 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0014I	XClarity Orchestrator Analytics 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0019I	XClarity Orchestrator Analytics 서비스를 더 이상 사용할 수 없습니다.	정보
FQXXOMN0020I	XClarity Orchestrator Analytics 서비스가 활성화되었습니다.	정보
FQXXOMN0021I	XClarity Orchestrator Management 서비스를 더 이상 사용할 수 없습니다.	정보
FQXXOMN0022I	XClarity Orchestrator Management 서비스가 활성화되었습니다.	정보
FQXXOMN0024I	XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 콜 홈 라이선스 없이 실행되고 있습니다.	정보
FQXXOMN0027I	서비스 불가능한 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스의 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0028I	XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.	정보
FQXXOMN0031I	서비스할 수 없는 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스는 더 이상 사용할 수 없습니다.	정보

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOMN0032I	서비스할 수 없는 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스를 사용합니다.	정보
FQXXOMO0001I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 새 제외 규칙을 만들었습니다.	정보
FQXXOMO0002I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 새 제외 규칙을 삭제했습니다.	정보
FQXXOPM00001I	{0} 사용자가 {1} 정책을 삭제했습니다.	정보
FQXXOPM00002I	사용자 {0}이(가) 다음 정책 {1}을(를) 삭제했습니다.	정보
FQXXORM0001I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 ID가 {2}인 업데이트 패키지의 페이로드를 삭제했습니다.	정보
FQXXORM0002I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 ID가 {2}인 업데이트 패키지를 완전히 삭제했습니다.	정보
FQXXOSE0001I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에 대한 로그인 작업이 완료되었습니다.	정보
FQXXOSE0003I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에 대한 로그아웃 작업이 완료되었습니다.	정보
FQXXOSE0004I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 제거했습니다.	정보
FQXXOSE0005I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 만들었습니다.	정보
FQXXOSE0006I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했습니다.	정보
FQXXOSE0007I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 만들기 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSE0008I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 업데이트 작업이 완료되었습니다.	정보
FQXXOSE0009I	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 삭제 작업이 완료되었습니다.	정보
FQXXOSE0010I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 만들었습니다.	정보
FQXXOSE0011I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 업데이트했습니다.	정보
FQXXOSE0012I	원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 리소스 {0}과(와) ACL {1} 간의 액세스 목록 연결을 만들었습니다.	정보
FQXXOSE0013I	주체가 {0}인 인증서가 활성 상태로 변경되었습니다.	정보
FQXXOSE0015I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 subjectDB가 {2}인 새 인증서를 업로드했습니다.	정보
FQXXOSE0017I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 subjectDB가 {2}인 인증서를 제거했습니다.	정보
FQXXOSE0019I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 계정 보안 설정에 대한 업데이트 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSE0020I	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 세션이 삭제되었습니다.	정보
FQXXOSE0023I	원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 추가 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSE0024I	원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 업데이트 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSE0025I	원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 삭제 작업을 완료했습니다.	정보

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOSE0028I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 업데이트했습니다.	정보
FQXXOSE0029I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 리소스 기반 액세스 제어를 사용 또는 사용 안 함으로 설정했습니다.	정보
FQXXOSE0030I	IP 주소 {2}의 사용자 {1}이(가) 허브 {0}에 대한 인증 토큰을 폐기했습니다.	정보
FQXXOSS0001I	오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터를 수집하기 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0002I	오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSS0004I	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터를 수집하기 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0005I	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료했습니다.	정보
FQXXOSS0007I	오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 메모 첨부을 시작했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0008I	오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 {3} 메모를 첨부했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0013I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0014I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 완료했습니다.	정보
FQXXOSS0016I	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0017I	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료했습니다.	정보
FQXXOSS0019I	티켓 ID {0}에 대한 파일 업로드가 시작되었습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0021I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 최신 티켓 상태를 가져오려는 요청을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0023I	오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 대한 파일 업로드를 완료했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0024I	오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0025I	오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 완료했습니다.	정보
FQXXOSS0028I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 생성되었습니다.	정보
FQXXOSS0029I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 제거되었습니다.	정보
FQXXOSS0030I	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 수정되었습니다.	정보
FQXXOSS0031I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 수동 소프트웨어 Lenovo 콜 홈 테스트를 시작했습니다.	정보
FQXXOSS0032I	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 수동 소프트웨어 Lenovo 콜 홈을 시작했습니다.	정보
FQXXOSS9001I	서비스 파일을 {0}에 저장했습니다.	정보

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOVA0003I	오케스트레이터 서버에 업데이트 리포지토리 저장 드라이브 역할을 하도록 연결된 전용 하드 드라이브가 있습니다.	정보
FQXXOVA0006I	오케스트레이터 서버에 운영 체제 배포 저장 장치 드라이브 역할을 하도록 연결된 전용 하드 드라이브가 있습니다.	정보
FQXXOBO00003J	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 해제 작업이 오류와 함께 완료되었습니다.	경고
FQXXOBO00006J	원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 작업이 오류와 함께 완료되었습니다.	경고
FQXXOBO00007J	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 시작한 검색 구성 설정 수정이 오류와 함께 완료되었습니다.	경고
FQXXOBO00017J	{1} 관리자에 대해 {0} 원격 IP 주소에서 시작한 검색 구성 설정 수정이 오류와 함께 완료되었습니다.	경고
FQXXOCO0003J	원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOCO0006J	원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOCO0011J	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경하지 못했습니다.	경고
FQXXOCO0012J	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 존재하지 않는 XClarity Administrator 인스턴스에 대한 자격 증명을 변경하려고 시도했습니다.	경고
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	경고
FQXXOCO1007J	원격 IP 주소 {1}에서 하나 또는 여러 관리자와의 연결을 해제하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.	경고
FQXXOIS0001J	{0} 사용자의 {1} 로그인 시도 실패 횟수가 너무 많습니다.	경고
FQXXOIS0002J	위험 또는 경고 이벤트가 {0}에서 연속 5분 간격으로 3회 이상 생성되는 일이 한 번 이상 있었습니다.	경고
FQXXOIS0003J	위험 또는 경고 이벤트가 {0}에서 연속 2시간 이상 동안 생성되는 일이 5번 이상 있었습니다.	경고
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	경고
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	경고
FQXXOIS0006J	관리 서버에서 일부 장치 이벤트를 수신하지 않았습니다.	경고
FQXXOIS0007J	{0}의 펌웨어 버전이 2년 이상 지나 버그와 보안 문제에 더 취약합니다.	경고
FQXXOIS0008J	LXCA {0}에서 관리하는 장치 수가 경보 임계값을 초과했거나 향후 30일 이내에 최대 관리 임계값을 초과할 것으로 예상됩니다.	경고
FQXXOMN0001J	XClarity Orchestrator Management 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.	경고

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOMN0002J	XClarity Orchestrator Analytics 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.	경고
FQXXOMN0005J	XClarity Orchestrator Management 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.	경고
FQXXOMN0006J	XClarity Orchestrator Analytics 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.	경고
FQXXOMN0023J	XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.	경고
FQXXOMN0025J	XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.	경고
FQXXOSE0002J	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 로그인 작업이 실패했습니다.	경고
FQXXOSE0003J	원격 IP 주소 {0}에서 잘못된 문자가 포함된 사용자 이름에 대한 로그인 작업이 실패했습니다.	경고
FQXXOSE0004J	원격 IP 주소 {0}에서 존재하지 않는 사용자 이름에 대한 로그인 작업이 실패했습니다.	경고
FQXXOSE0014J	주체가 {0}인 인증서가 만료됨 상태로 변경되었습니다.	경고
FQXXOSE0016J	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 오케스트레이터 서버에 새 인증서를 업로드하려고 했지만 실패했습니다.	경고
FQXXOSE0018J	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 오케스트레이터 서버에서 인증서를 제거하려고 했지만 실패했습니다.	경고
FQXXOSE0019J	사용자 계정이 손상되었을 수 있습니다.	경고
FQXXOSE0021J	로그인 시도 실패 횟수가 너무 많아 {0} 사용자가 잠겼습니다.	경고
FQXXOSE0022J	{0} 사용자의 암호가 만료되었습니다. 계정이 잠겨 있습니다.	경고
FQXXOSE0026J	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했지만 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다.	경고
FQXXOSE0027J	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했지만 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다.	경고
FQXXOSE0031J	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 로그인 작업이 실패했습니다.	경고
FQXXOSS0003J	오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOSS0006J	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOSS0009J	오케스트레이터 서버가 서비스 티켓 {0}에 대한 메모 첨부 프로세스를 실패했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	경고
FQXXOSS0015J	IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOSS0018J	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOSS0020J	오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 대한 파일을 업로드할 수 없습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.	경고
FQXXOSS0022J	최신 티켓 상태를 가져오려는 요청이 실패했습니다.	경고

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOSS0026J	오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 완료하지 못했습니다.	경고
FQXXOVA0001J	업데이트 리포지토리에 필요한 두 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.	경고
FQXXOVA0002J	오케스트레이터 서버에서 두 번째 하드 드라이브에 필수 업데이트를 위한 공간이 부족한 것을 감지했습니다.	경고
FQXXOVA0004J	운영 체제 배포에 필요한 세 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.	경고
FQXXOVA0005J	오케스트레이터 서버에서 필요한 운영 체제를 배포할 공간이 부족한 세 번째 하드 드라이브를 감지했습니다.	경고
FQXXOCO0007K	관리자 {0}에 대한 인증 세부 정보가 올바르지 않습니다.	위험
FQXXOCO0013K	관리자 {0}에 대한 연결에 문제가 있습니다.	위험
FQXXOCO0020K	관리자 {2}의 연결 세부 정보를 확인했지만 올바르지 않습니다. 사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 이를 수정했습니다.	위험
FQXXOCO0021K	원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 관리자 {2}의 연결 정보를 수정하려고 했지만 오케스트레이터 서버에서 이 작업이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1003K	원격 IP 주소 {1}에서 새 관리자 또는 여러 관리자와 연결을 시작하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1006K	원격 IP 주소 {1}에서 하나 또는 여러 관리자와의 연결을 해제하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1010K	원격 IP 주소 {1}에서 {3} 포트를 사용하여 XClarity Manager {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1011K	원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1012K	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 사용하여 vRealize Operations Manager {2}에 연결하기 위해 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1014K	원격 IP 주소 {1}에서 XClarity Manager {2}을(를) 연결 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1015K	원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1016K	원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 시작한 요청이 실패했습니다.	위험
FQXXOCO1020K	Management Hub {0}이(가) 연결 해제되었습니다.	위험
FQXXOMN0007K	XClarity Orchestrator Management 라이선스에 대한 장치 수 한계를 {0}까지 초과했습니다.	위험
FQXXOMN0008K	XClarity Orchestrator Analytics 라이선스에 대한 장치 수 한계를 {0}까지 초과했습니다.	위험
FQXXOMN0015K	XClarity Orchestrator Management 90일 평가판 기간이 만료되었습니다.	위험
FQXXOMN0016K	XClarity Orchestrator Analytics 90일 평가판 기간이 만료되거나 중단됩니다.	위험

표 1. 심각도별로 구성된 이벤트 (계속)

이벤트 코드	메시지 문자열	심각도
FQXXOMN0017K	XClarity Orchestrator Management 90일 유예 기간이 만료되었습니다.	위험
FQXXOMN0018K	XClarity Orchestrator Analytics 90일 유예 기간이 만료되거나 중단됩니다.	위험
FQXXOMN0026K	장치 수 제한이 XClarity Orchestrator Call Home 라이선스 수를 {0}개 초과했습니다.	위험
FQXXOMN0029K	XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 평가판 기간이 만료되었습니다.	위험
FQXXOMN0030K	XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 유예 기간이 만료되었습니다.	위험
FQXXOSS0027K	오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.	위험

XClarity Orchestrator 이벤트 목록

이 절에서는 Xclarity Administrator 이벤트 로그 또는 감사 로그에서 볼 수 있는 XClarity Orchestrator 이벤트를 모두 나열합니다.

- FQXXOBO00001I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 장치 {2}(IP 주소: {3})에 대해 관리 해제 작업을 시작했습니다.

설명

장치 {2}(IP 주소: {3}) 관리 해제 작업이 성공적으로 시작되었습니다. 작업 페이지에서 해당 작업을 모니터링할 수 있습니다. 작업이 완료되면 프로세스 상태를 나타내는 이벤트가 이벤트 로그에 추가됩니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00002I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 해제 작업이 성공적으로 완료되었습니다.

설명

장치 {0}(IP 주소: {3}) 관리 해제 작업이 성공적으로 완료되었습니다. 장치가 더 이상 관리 하에 있지 않으므로 리소스 페이지를 통해 액세스할 수 없습니다. 이 작업과 관련된 로그는 작업 요약 페이지에서 찾을 수 있습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00003J 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 해제 작업이 오류와 함께 완료되었습니다.

설명

장치 {0}(IP 주소: {3}) 관리 해제 작업이 오류와 함께 완료되었습니다. 이 작업과 관련된 로그는 작업 요약 페이지에서 찾을 수 있습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

작업 로그에 설명된 모든 관련 오류가 수정되었는지 확인한 후 관리 해제 작업을 다시 시도하십시오.

- FQXXOBO00004I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 장치 {2}(IP 주소: {3})에 대해 관리 작업을 시작했습니다.

설명

장치 {2}(IP 주소: {3}) 관리 작업이 성공적으로 시작되었습니다. 작업 페이지에서 해당 작업을 모니터링할 수 있습니다. 작업이 완료되면 프로세스 상태를 나타내는 이벤트가 이벤트 로그에 추가됩니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00005I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 작업이 성공적으로 완료되었습니다.

설명

장치 {0}(IP 주소: {3}) 관리 작업이 성공적으로 완료되었습니다. 이제 장치가 관리되며 리소스 페이지를 통해 장치에 액세스할 수 있습니다. 이 작업과 관련된 로그는 작업 요약 페이지에서 찾을 수 있습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00006J 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 시작한 장치 {0}(IP 주소: {3})에 대한 관리 작업이 오류와 함께 완료되었습니다.

설명

장치 {0}(IP 주소: {3}) 관리 작업이 오류와 함께 완료되었습니다. 이 작업과 관련된 로그는 작업 요약 페이지에서 찾을 수 있습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

작업 로그에 설명된 모든 관련 오류가 수정되었는지 확인한 후 관리 작업을 다시 시도하십시오.

- FQXXOBO00007J 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 시작한 검색 구성 설정 수정이 오류와 함께 완료되었습니다.

설명

검색 구성 설정 수정 요청에 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

검색 구성 설정 업데이트를 다시 시도해 보십시오. 문제가 지속되면 지원 센터에 문의하십시오.

- FQXXOBO00008I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) SLP 자동 검색 설정을 사용으로 설정함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00009I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) SLP 자동 검색 설정을 사용 안 함으로 설정함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00010I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 향후 관리되는 모든 장치 설정에서 Encapsulation을 사용으로 설정함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00011I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 향후 관리되는 모든 장치 설정에서 Encapsulation을 사용 안 함으로 설정함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00012I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 등록 요청 설정을 사용으로 설정함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00013I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 등록 요청 설정을 사용 안 함으로 설정함

설명
검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00014I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 사용으로 설정함

설명
검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00015I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 사용 안 함으로 설정함

설명
검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00016I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}이(가) 오프라인 장치 정리 설정을 {0}(으)로 변경함

설명

검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료됨

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOBO00017J {1} 관리자에 대해 {0} 원격 IP 주소에서 시작한 검색 구성 설정 수정이 오류와 함께 완료되었습니다.

설명

관리자에 대한 검색 구성 설정 수정 요청에 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

검색 구성 설정 업데이트를 다시 시도해 보십시오. 문제가 지속되면 지원 센터에 문의하십시오.

- FQXXOBO00018I {1} 관리자에 대해 {0} 원격 IP 주소에서 시작한 검색 구성 설정 수정이 성공적으로 완료되었습니다.

설명

관리자에 대한 검색 구성 설정 수정 요청이 성공적으로 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0001I 원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 원격 IP 주소 {0}에서 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 XClarity 관리 서버를 연결하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0002I 원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 완료했습니다.

설명
하나의 XClarity 관리 서버 인스턴스를 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0003J 원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결하는 작업을 완료하지 못했습니다.

설명
하나의 XClarity 관리 서버 인스턴스를 연결하는 작업이 실패했습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
관리 오케스트레이터 서버가 XClarity 관리 서버에 도달할 수 있는지 확인하십시오. 작업을 위해 입력한 자격 증명이 올바른지와 사용자에게 연결을 만드는 데 필요한 역할이 있는지 확인하십시오.

- FQXXOCO0004I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 원격 IP 주소 {2}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

설명
사용자가 하나의 XClarity 관리 서버를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0005I 원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

설명

하나의 XClarity 관리 서버 인스턴스를 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0006J 원격 IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 시작한 원격 IP 주소 {0}의 XClarity Administrator를 연결 해제하는 작업을 완료하지 못했습니다.

설명

하나의 XClarity 관리 서버 인스턴스를 연결 해제하는 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

관리 오케스트레이터 서버가 XClarity 관리 서버에 도달할 수 있는지 확인하십시오. 작업을 위해 입력한 자격 증명이 올바른지와 사용자에게 연결을 만드는 데 필요한 역할이 있는지 확인하십시오.

- FQXXOCO0007K 관리자 {0}에 대한 인증 세부 정보가 올바르지 않습니다.

설명

하나의 관리 서버 인스턴스를 연결하기 위한 인증 세부 정보가 올바르지 않습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

자격 증명을 업데이트하십시오.

- FQXXOCO0008I 관리자 {0}에 대한 인증 세부 정보가 유효합니다.

설명

하나의 관리 서버 인스턴스를 연결하기 위한 인증 세부 정보가 유효합니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0009I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 XClarity 관리 서버에 대한 자격 증명을 변경하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0010I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경했습니다.

설명

사용자가 XClarity 관리 서버에 대한 자격 증명을 변경했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0011J IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator 인스턴스 {2}에 대한 자격 증명을 변경하지 못했습니다.

설명

사용자가 XClarity 관리 서버에 대한 자격 증명을 변경하지 못했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

사용자 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOCO0012J IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 존재하지 않는 XClarity Administrator 인스턴스에 대한 자격 증명을 변경하려고 시도했습니다.

설명

사용자가 존재하지 않는 XClarity 관리 서버에 대한 자격 증명을 변경하려고 시도했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

사용자 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOCO0013K 관리자 {0}에 대한 연결에 문제가 있습니다.

설명

관리 서버 인스턴스에 연결 문제가 있습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

연결 확인

- FQXXOCO0014I 관리자 {0}에 대한 연결이 정상입니다.

설명

하나의 관리 서버 인스턴스에 대한 연결 문제가 해결되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0015I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 EcoStruxureIT 인스턴스 {2}을(를) 연결하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 EcoStruxureIT 인스턴스를 연결하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.

설명

하나의 EcoStruxureIT 인스턴스를 연결하는 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

관리 오케스트레이터 서버가 EcoStruxureIT API에 도달할 수 있는지 확인하십시오. 작업을 위해 입력한 자격 증명이 올바른지와 사용자에게 연결을 만드는 데 필요한 역할이 있는지 확인하십시오.

- FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.

설명

하나의 EcoStruxureIT 인스턴스를 연결하는 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0018I 사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 관리자 {2}의 연결 세부 정보를 수정했습니다.

설명

사용자가 관리자의 연결 및/또는 인증 세부 정보를 수정했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0019I 관리자 {2}의 연결 세부 정보를 확인했습니다. 사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 이를 수정했습니다.

설명
관리자의 연결 및/또는 인증 세부 정보가 정확합니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO0020K 관리자 {2}의 연결 세부 정보를 확인했지만 올바르지 않습니다. 사용자 {0}이(가) 원격 IP 주소 {1}에서 이를 수정했습니다.

설명
관리자의 연결 및/또는 인증 세부 정보가 올바르지 않습니다. 오케스트레이터 서버가 올바르게 통신할 수 없습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터 서버가 올바르게 통신할 수 있도록 관리자에 올바른 연결 및 인증 세부 정보를 추가하십시오.

- FQXXOCO0021K 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 {0}이(가) 관리자 {2}의 연결 정보를 수정하려고 했지만 오케스트레이터 서버에서 이 작업이 실패했습니다.

설명
관리자의 세부 정보를 변경하려는 작업이 오케스트레이터 서버에서 실패했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

서비스 및 지원팀에 문의하십시오.

- FQXXOCO1001I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 통해 XClarity Administrator {2}에 연결하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 XClarity 관리 서버를 연결하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1002I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 Schneider EcoStruxure IT {3}에 연결하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 Schneider EcoStruxure IT에 연결하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1003I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 통해 vRealize Operations Manager {2}에 연결하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 vRealize Operations Manager 서버를 연결하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1003K 원격 IP 주소 {1}에서 새 관리자 또는 여러 관리자와 연결을 시작하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.

설명

하나 또는 여러 개의 관리 서버 인스턴스에 연결하는 작업을 실패했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

이 문제가 지속되면 서비스 및 지원 팀에 문의하십시오.

- FQXXOCO1004I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 XClarity Administrator {2}을(를) 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 XClarity 관리 서버를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1005I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 Schneider EcoStruxure IT {2}을(를) 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 Schneider EcoStruxure IT를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1006I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2} 연결을 해제하는 작업을 시작했습니다.

설명

사용자가 하나의 vRealize Operations Manager 서버를 연결 해제하는 작업을 시작했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1006K 원격 IP 주소 {1}에서 하나 또는 여러 관리자와의 연결을 해제하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.

설명
하나 또는 여러 개의 관리 서버 인스턴스를 연결 해제하는 작업을 실패했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
이 문제가 지속되면 서비스 및 지원 팀에 문의하십시오.

- FQXXOCO1007J 원격 IP 주소 {1}에서 하나 또는 여러 관리자와의 연결을 해제하기 위한 {0}의 요청이 실패했습니다.

설명
하나 또는 여러 개의 관리 서버 인스턴스를 연결 해제하는 작업을 실패했습니다. 이 문제는 요청된 관리자가 오케스트레이터 서버와 연결되지 않을 때 발생합니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
UI 정보를 새로 고침하여 요청이 유효한지 확인하십시오.

- FQXXOCO1008I 원격 IP 주소 {1}에서 {3} 포트를 사용하여 XClarity Manager {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.

설명
XClarity 관리 서버에 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1009I 원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.

설명
Schneider EcoStruxure IT에 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1010I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 사용하여 vRealize Operations Manager {2}에 연결하기 위해 시작한 요청을 완료했습니다.

설명
vRealize Operations Manager 서버에 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1010K 원격 IP 주소 {1}에서 {3} 포트를 사용하여 XClarity Manager {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.

설명
XClarity 관리 서버에 연결하는 작업이 실패했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1011K 원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}에 연결하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.

설명

Schneider EcoStruxure IT에 연결하는 작업이 실패했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1012I 원격 IP 주소 {1}에서 XClarity Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.

설명

XClarity 관리 서버를 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1012K 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {3} 포트를 사용하여 vRealize Operations Manager {2}에 연결하기 위해 시작한 요청이 실패했습니다.

설명

vRealize Operations Manager 서버에 연결하는 작업이 실패했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1013I 원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청을 완료했습니다.

설명

Schneider EcoStruxure IT의 연결을 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1014I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 시작한 요청을 완료했습니다.

설명

vRealize Operations Manager 서버에서 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1014K 원격 IP 주소 {1}에서 XClarity Manager {2}을(를) 연결 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.

설명

XClarity 관리 서버를 연결 해제하는 작업이 실패했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1015K 원격 IP 주소 {1}에서 Schneider EcoStruxure IT {2}의 연결을 해제하기 위해 {0} 사용자가 시작한 요청이 실패했습니다.

설명

Schneider EcoStruxure IT의 연결을 해제하는 작업이 실패했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1016K 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 vRealize Operations Manager {2}의 연결을 해제하기 위해 시작한 요청이 실패했습니다.

설명

vRealize Operations Manager 서버에서 연결 해제하는 작업이 실패했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

요청에 입력된 데이터의 유효성을 검사하십시오.

- FQXXOCO1017I {2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub {0}을(를) 추가했습니다.

설명

Management Hub에 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1018I {2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub {0}을(를) 제거했습니다.

설명

Management Hub를 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1019I Management Hub {0}이(가) 연결되었습니다.

설명

Management Hub가 포털에 연결되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1020I {2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub 2.0 {0}을(를) 추가했습니다.

설명
Management Hub 2.0에 연결하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOCO1020K Management Hub {0}이(가) 연결 해제되었습니다.

설명
Management Hub가 포털에서 연결 해제되었습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
사용자 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOCO1021I {2} 원격 IP 주소에서 {1} 사용자가 Management Hub 2.0 {0}을(를) 제거했습니다.

설명
Management Hub 2.0을 연결 해제하는 작업을 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOIS0001J {0} 사용자의 {1} 로그인 시도 실패 횟수가 너무 많습니다.

설명

분석에서 승인되지 않은 사용자가 이 장치에 액세스를 시도 중일 수 있다는 경고를 표시했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

실패한 로그인 시도의 원인을 조사하십시오. 승인되지 않은 사용자가 장치에 액세스하려고 할 가능성이 있습니까?

- FQXXOIS0002J 위험 또는 경고 이벤트가 {0}에서 연속 5분 간격으로 3회 이상 생성되는 일이 한 번 이상 있었습니다.

설명

분석에서 반복되는 위험 이벤트 수가 임계값에 도달했다고 판단했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

이 장치의 이벤트 로그를 확인하고 이벤트에 대한 권장 작업을 수행하여 연속되는 위험 이벤트를 제거하십시오.

- FQXXOIS0003J 위험 또는 경고 이벤트가 {0}에서 연속 2시간 이상 동안 생성되는 일이 5번 이상 있었습니다.

설명

분석에서 반복되는 위험 이벤트 수가 임계값에 도달했다고 판단했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

이 장치의 이벤트 로그를 확인하고 이벤트에 대한 권장 작업을 수행하여 연속되는 위험 이벤트를 제거하십시오.

- FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.

설명

분석에서 이 장치와 통신할 때 발생하는 연결 문제 수가 정상을 초과하는 것으로 판단했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

관리 서버와 장치 간의 네트워킹을 확인하십시오.

- FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.

설명

분석에서 누락된 이벤트 수가 가능한 문제를 암시할 수 있다고 판단했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

관리 서버가 수신할 수 없는 이벤트를 보려면 장치의 자체 이벤트 로그를 확인하시기 바랍니다.

- FQXXOIS0006J 관리 서버에서 일부 장치 이벤트를 수신하지 않았습니다.

설명

복구할 수 없는 시퀀스 번호의 간격을 통해 누락된 이벤트가 감지되었습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

관리 서버가 수신할 수 없는 이벤트를 보려면 장치의 자체 이벤트 로그를 확인하시기 바랍니다.

- FQXXOIS0007J {0}의 펌웨어 버전이 2년 이상 지나 버그와 보안 문제에 더 취약합니다.

설명

펌웨어가 최신 상태로 유지되지 않으면 더 많은 취약점이 자주 나타날 수 있습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.

- FQXXOIS0008J LXCA {0}에서 관리하는 장치 수가 경보 임계값을 초과했거나 향후 30일 이내에 최대 관리 임계값을 초과할 것으로 예상됩니다.

설명
분석에서 현재 속도로 관리 서버에 새 장치를 계속 추가하면 과부하가 발생할 수 있다고 예측하고 있습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
추가 관리 서버 인스턴스를 설정하고 관리되는 장치를 다시 할당하십시오.

- FQXXOKN0001I 컬렉션이 변경됩니다.

설명
컬렉션이 변경됩니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOKN0002I 장치를 제거했습니다.

설명
장치를 제거했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0001J XClarity Orchestrator Management 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

설명

설치된 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0002J XClarity Orchestrator Analytics 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

설명

설치된 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0003I XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 Management 라이선스 없이 실행되고 있습니다.

설명

Management 라이선스를 발견하지 못했습니다. 현재 평가판 모드에서 90일 동안 실행됩니다. 90일 동안 제한 사항은 없습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0004I XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 Analytics 라이선스 없이 실행되고 있습니다.

설명

Analytics 라이선스를 발견하지 못했습니다. 현재 평가판 모드에서 90일 동안 실행됩니다. 90일 동안 제한 사항은 없습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0005J XClarity Orchestrator Management 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

설명
관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0006J XClarity Orchestrator Analytics 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

설명
관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0007K XClarity Orchestrator Management 라이선스에 대한 장치 수 한계를 {0}까지 초과했습니다.

설명
관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과합니다. 초과 허용 범위도 초과했습니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0008K XClarity Orchestrator Analytics 라이선스에 대한 장치 수 한계를 {0}까지 초과했습니다.

설명

관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과합니다. 초과 허용 범위도 초과했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0009I XClarity Orchestrator 라이선스 90일 평가판 기간 카운트다운이 시작되었습니다.

설명

설치된 라이선스가 더 이상 유효하지 않거나 라이선스가 설치되지 않았습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0010I XClarity Orchestrator 라이선스 90일 유예 기간 카운트다운이 시작되었습니다.

설명

설치된 라이선스가 더 이상 유효하지 않거나 라이선스가 설치되지 않았습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0011I XClarity Orchestrator Management 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명
라이센스가 90일 이전에 만료됩니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0012I XClarity Orchestrator Analytics 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명
라이센스가 90일 이전에 만료됩니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0013I XClarity Orchestrator Management 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명
라이센스가 90일 이전에 만료됩니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0014I XClarity Orchestrator Analytics 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명
라이센스가 90일 이전에 만료됩니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0015K XClarity Orchestrator Management 90일 평가판 기간이 만료되었습니다.

설명

평가판 라이선스가 만료되었습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0016K XClarity Orchestrator Analytics 90일 평가판 기간이 만료되거나 중단됩니다.

설명

평가판 라이선스가 만료되었거나 90일 유예 기간을 초과하여 만료 날짜를 초과한 라이선스를 설치했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0017K XClarity Orchestrator Management 90일 유예 기간이 만료되었습니다.

설명

평가판 라이선스가 만료되었습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0018K XClarity Orchestrator Analytics 90일 유예 기간이 만료되거나 중단됩니다.

설명

유예 기간이 만료되었거나 90일 유예 기간을 초과하여 만료 날짜를 초과한 라이선스를 설치했습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0019I XClarity Orchestrator Analytics 서비스를 더 이상 사용할 수 없습니다.

설명

Analytics 라이선스가 없거나 올바르지 않습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0020I XClarity Orchestrator Analytics 서비스가 활성화되었습니다.

설명

XClarity Orchestrator Analytics 서비스가 활성화되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0021I XClarity Orchestrator Management 서비스를 더 이상 사용할 수 없습니다.

설명

Management 라이선스가 없거나 올바르지 않습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0022I XClarity Orchestrator Management 서비스가 활성화되었습니다.

설명

XClarity Orchestrator Management 서비스가 활성화되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0023J XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

설명

설치된 라이선스가 더 이상 유효하지 않습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0024I XClarity Orchestrator 서버가 현재 설치된 콜 홈 라이선스 없이 실행되고 있습니다.

설명

콜 홈 라이선스를 발견하지 못했습니다. 현재 평가판 모드에서 90일 동안 실행됩니다. 90일 동안 제한 사항은 없습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0025J XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스에 대한 장치 수 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

설명

관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과했지만 초과 허용 범위 내에 있습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0026K 장치 수 제한이 XClarity Orchestrator Call Home 라이선스 수를 {0} 개 초과했습니다.

설명

관리되는 장치 수가 해당 한계를 초과합니다. 서비스가 불가능한 상황에 콜 홈 서비스는 90일 이내에 중단됩니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0027I 서비스 불가능한 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스의 90일 평가판 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명

평가판 기간이 90일 이전에 만료됩니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0028I XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 유예 기간이 {0}에 만료됩니다.

설명

라이선스가 90일 이전에 만료됩니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0029K XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 평가판 기간이 만료되었습니다.

설명

평가판이 만료되었습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0030K XClarity Orchestrator 콜 홈 라이선스 90일 유예 기간이 만료되었습니다.

설명

라이선스가 만료되었습니다.

심각도

위험

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

규정을 준수하도록 새 라이선스를 구매하고 설치하려면 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

- FQXXOMN0031I 서비스할 수 없는 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스는 더 이상 사용할 수 없습니다.

설명

콜 홈 라이선스가 존재하지 않거나, 유효하지 않거나, 초과되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMN0032I 서비스할 수 없는 이벤트에 대한 XClarity Orchestrator 콜 홈 서비스를 사용합니다.

설명

이제 사용 가능한 XClarity 콜 홈 라이선스가 충분합니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMO0001I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 새 제외 규칙을 만들었습니다.

설명

사용자가 제외 규칙을 만들었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOMO0002I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 새 제외 규칙을 삭제했습니다.

설명

사용자가 제외 규칙을 삭제했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOPM00001I {0} 사용자가 {1} 정책을 삭제했습니다.

설명

사용자가 정책을 삭제했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOPM00002I 사용자 {0}이(가) 다음 정책 {1}을(를) 삭제했습니다.

설명

사용자가 여러 정책을 삭제했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXORM0001I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 ID가 {2}인 업데이트 패키지의 페이로드를 삭제했습니다.

설명

삭제 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXORM0002I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 ID가 {2}인 업데이트 패키지를 완전히 삭제했습니다.

설명

삭제 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0001I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 대한 로그인 작업이 완료되었습니다.

설명

로그인 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0002J 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 대한 로그인 작업이 실패했습니다.

설명

로그인 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

이 이벤트가 지속되면 지정된 사용자가 올바른 암호를 가지고 있는지 또는 사용자 계정이 공격에 사용되고 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0003I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 대한 로그아웃 작업이 완료되었습니다.

설명

로그아웃 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0003J 원격 IP 주소 {0}에서 잘못된 문자가 포함된 사용자 이름에 대한 로그인 작업이 실패했습니다.

설명

잘못된 문자를 사용한 로그인 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

이 이벤트가 지속되면 지정된 사용자가 올바른 암호를 가지고 있는지 또는 사용자 계정이 공격에 사용되고 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0004I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 제거했습니다.

설명

액세스 제어 목록이 제거되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0004J 원격 IP 주소 {0}에서 존재하지 않는 사용자 이름에 대한 로그인 작업이 실패했습니다.

설명

알 수 없는 사용자 이름을 사용한 로그인 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

이 이벤트가 지속되면 지정된 사용자가 올바른 암호를 가지고 있는지 또는 사용자 계정이 공격에 사용되고 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0005I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 만들었습니다.

설명

사용자 그룹을 만들었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0006I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했습니다.

설명

사용자 그룹이 제거되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0007I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 만들기 작업을 완료했습니다.

설명

만들기 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0008I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 업데이트 작업이 완료되었습니다.

설명

업데이트 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0009I 원격 IP 주소 {1}에서 사용자 계정 {0}에 대한 삭제 작업이 완료되었습니다.

설명

삭제 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0010I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 만들었습니다.

설명
액세스 제어 목록을 만들었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0011I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 액세스 제어 목록을 업데이트했습니다.

설명
액세스 제어 목록이 업데이트되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0012I 원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 리소스 {0}과(와) ACL {1} 간의 액세스 목록 연결을 만들었습니다.

설명
ACL 연결을 만들었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0013I 주체가 {0}인 인증서가 활성화 상태로 변경되었습니다.

설명

오케스트레이터 서버에서 관리하는 인증서가 활성화 상태로 변경되었습니다. 지금부터 이 인증서는 통신에 사용됩니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0014J 주체가 {0}인 인증서가 만료됨 상태로 변경되었습니다.

설명

오케스트레이터 서버에서 관리하는 인증서가 만료됨 상태로 변경되었습니다. 지금부터 이 인증서는 통신에 사용되지 않습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

사용 중이지 않은 기능에서 인증서를 사용하지 않는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0015I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 subjectDB가 {2}인 새 인증서를 업로드했습니다.

설명

사용자가 오케스트레이터 서버에 새 인증서를 업로드했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0016J 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 오케스트레이터 서버에 새 인증서를 업로드하려고 했지만 실패했습니다.

설명

사용자가 오케스트레이터 서버에 새 인증서를 업로드하려고 했지만 작업이 실패했습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
인증서가 지원되는 형식이고 손상되지 않았는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0017I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 subjectDB가 {2}인 인증서를 제거했습니다.

설명
사용자가 오케스트레이터 서버에 새 인증서를 업로드했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0018J 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 오케스트레이터 서버에서 인증서를 제거하려고 했지만 실패했습니다.

설명
사용자가 오케스트레이터 서버에서 새 인증서를 제거하려고 했지만 작업이 실패했습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
인증서가 서버에 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSE0019I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 계정 보안 설정에 대한 업데이트 작업을 완료했습니다.

설명
계정 보안 설정 업데이트 작업이 완료되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0019J 사용자 계정이 손상되었을 수 있습니다.

설명

누군가가 원격 IP 주소 {0}에서 사용자 계정을 손상시키려고 시도했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOSE0020I 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 세션이 삭제되었습니다.

설명

삭제 작업이 완료되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0021J 로그인 시도 실패 횟수가 너무 많아 {0} 사용자가 잠겼습니다.

설명

{0} 사용자가 올바르지 않은 자격 증명을 사용하여 허용된 횟수 이상으로 로그인을 시도했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

필요한 시간 동안 기다렸다가 다시 로그인하십시오. 자세한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

- FQXXOSE0022J {0} 사용자의 암호가 만료되었습니다. 계정이 잠겨 있습니다.

설명

{0} 사용자의 암호가 만료되어 이를 변경해야 합니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
암호를 변경한 후 다시 로그인하십시오.

- FQXXOSE0023I 원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 추가 작업을 완료했습니다.

설명
만들기 작업이 완료되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0024I 원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 업데이트 작업을 완료했습니다.

설명
수정 작업이 완료되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0025I 원격 IP 주소 {3}에서 {2} 사용자가 LDAP 서버 {0}:{1}에 대한 삭제 작업을 완료했습니다.

설명
삭제 작업이 완료되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0026J IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했지만 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다.

설명

연결된 사용자 그룹이 제거되었기 때문에 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다. 각 액세스 제어 목록에는 사용자 그룹이 포함되어야 합니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

액세스 제어 목록에 올바른 사용자 그룹을 추가하십시오.

- FQXXOSE0027J IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 제거했지만 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다.

설명

LDAP 구성이 제거된 후에 연결된 사용자 그룹이 제거되었기 때문에 액세스 제어 목록 {2}이(가) 더 이상 유효하지 않습니다. 각 액세스 제어 목록에는 사용자 그룹이 포함되어야 합니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

액세스 제어 목록에 올바른 사용자 그룹을 추가하십시오.

- FQXXOSE0028I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 사용자 그룹을 업데이트했습니다.

설명

액세스 제어 목록이 업데이트되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0029I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 리소스 기반 액세스 제어를 사용 또는 사용 안 함으로 설정했습니다.

설명

리소스 기반 액세스 제어가 사용 또는 사용 안 함으로 설정되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0030I IP 주소 {2}의 사용자 {1}이(가) 허브 {0}에 대한 인증 토큰을 폐기했습니다.

설명

인증 토큰이 폐기되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSE0031J 원격 IP 주소 {1}에서 {0} 사용자에게 로그인 작업이 실패했습니다.

설명

Truscale 동기화 오류로 인해 로그인 작업이 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

이 이벤트가 지속되면 Truscale 시스템 관리자에게 문의하십시오.

- FQXXOSS0001I 오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터를 수집하기 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 관리자 서버에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0002I 오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 관리자 서버에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0003J 오케스트레이터 서버가 관리 서버 {0}에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료하지 못했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 관리자 서버에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

오케스트레이터와 관리자 서버가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSS0004I 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터를 수집하기 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0005I 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0006J 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에서 서비스 데이터 수집 작업을 완료하지 못했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에서 서비스 데이터를 수집하는 프로세스를 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

오케스트레이터와 관리자 서버가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오. 관리자 서버가 장치와 통신할 수 있고 장치가 데이터 수집 기능을 지원하는지 확인하십시오.

- FQXXOSS0007I 오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 메모 첨부를 시작했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 메모 첨부 프로세스를 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0008I 오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 {3} 메모를 첨부했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 메모 첨부 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0009J 오케스트레이터 서버가 서비스 티켓 {0}에 대한 메모 첨부 프로세스를 실패했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명
오케스트레이터 서버가 서비스 티켓에 대한 메모 첨부 프로세스를 실패했습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
데이터의 유효성을 검사하고 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 서비스 및 지원팀에 문의하십시오.

- FQXXOSS0013I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 시작했습니다.

설명
사용자가 티켓 만들기를 시작했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0014I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 완료했습니다.

설명
사용자가 티켓 만들기를 완료했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0015J IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 {2} {3} 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.

설명

사용자가 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOSS0016I 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에 대한 티켓 만들기 프로세스를 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0017I 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에 대한 티켓 만들기 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0018J 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 장치에 대한 티켓 만들기 프로세스를 실패했습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터와 장치가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오. 콜 홈 연결이 정상인지 확인하십시오.

- FQXXOSS0019I 티켓 ID {0}에 대한 파일 업로드가 시작되었습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명
사용자가 티켓에 대한 파일 업로드를 시작했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0020J 오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 대한 파일을 업로드할 수 없습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명
관리 서버가 티켓에 대한 파일 업로드를 완료할 수 없습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOSS0021I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 최신 티켓 상태를 가져오려는 요청을 시작했습니다.

설명
사용자가 최신 티켓 상태를 가져오려는 요청을 시작했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0022J 최신 티켓 상태를 가져오려는 요청이 실패했습니다.

설명

관리 서버가 요청을 완료할 수 없습니다.

심각도

경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXXOSS0023I 오케스트레이터 서버가 {0} 티켓에 대한 파일 업로드를 완료했습니다. IP 주소 {2}에서 {1} 사용자가 작업을 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 업로드 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0024I 오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 시작했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 업로드 프로세스를 시작했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0025I 오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 완료했습니다.

설명

오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 업로드 프로세스를 완료했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0026J 오케스트레이터 서버가 {1} 티켓에 대한 {0} 파일 업로드를 완료하지 못했습니다.

설명
오케스트레이터 서버가 티켓에 대한 업로드 프로세스를 실패했습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터와 LUF 사이트가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오.

- FQXXOSS0027K 오케스트레이터 서버가 {0} 장치에 대한 티켓 만들기를 완료하지 못했습니다.

설명
오케스트레이터 서버가 이 리소스에 대한 티켓 만들기 프로세스를 실패했습니다. 올바른지 않은 속성 {1}이(가) 발견되었기 때문입니다.

심각도
위험

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
하드웨어 데이터가 올바른지 확인하고, 그렇지 않으면 지원팀에 문의하십시오.

- FQXXOSS0028I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 생성되었습니다.

설명
연락처 정보가 생성되었습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0029I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 제거되었습니다.

설명

연락처 정보가 제거되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0030I 원격 IP 주소 {2}에서 사용자 {1}에 의해 {0} 이름을 가진 연락처 정보가 수정되었습니다.

설명

연락처 정보가 수정되었습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0031I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 수동 소프트웨어 Lenovo 콜 홈 테스트를 시작했습니다.

설명

null

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS0032I IP 주소 {1}에서 {0} 사용자가 수동 소프트웨어 Lenovo 콜 홈을 시작했습니다.

설명

null

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOSS9001I 서비스 파일을 {0}에 저장했습니다.

설명
null

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOVA0001J 업데이트 리포지토리에 필요한 두 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.

설명
업데이트 리포지토리 및 업데이트 기능 작동에 필요한 두 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터 서버를 종료하고 업데이트 기능에서 리포지토리 저장 드라이브로 사용할 50GB 이상의 두 번째 하드 드라이브를 연결한 다음 오케스트레이터 서버의 전원을 켜십시오.

- FQXXOVA0002J 오케스트레이터 서버에서 두 번째 하드 드라이브에 필수 업데이트를 위한 공간이 부족한 것을 감지했습니다.

설명
오케스트레이터 서버에 업데이트 리포지토리 및 업데이트 기능 작동에 필요한 50GB 이상인 두 번째 하드 드라이브가 필요합니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터 서버를 종료하고 두 번째 하드 드라이브의 크기를 50GB로 수정한 다음 오케스트레이터 서버의 전원을 켜십시오.

- FQXXOVA0003I 오케스트레이터 서버에 업데이트 리포지토리 저장 드라이브 역할을 하도록 연결된 전용 하드 드라이브가 있습니다.

설명
오케스트레이터 서버에서 두 번째 하드 드라이브가 연결되고 업데이트 리포지토리 저장 드라이브로 사용되도록 구성된 것을 감지했습니다.

심각도
정보

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

- FQXXOVA0004J 운영 체제 배포에 필요한 세 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.

설명
운영 체제 배포 기능이 작동하려면 필요한 세 번째 연결 하드 드라이브가 오케스트레이터 서버에 없습니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능
아니요

지원 자동 알림
아니요

사용자 작업
오케스트레이터 서버를 종료하고 운영 체제 배포 기능에서 저장 장치 드라이브로 사용할 100GB 이상의 세 번째 하드 드라이브를 연결한 다음 오케스트레이터 서버의 전원을 켜십시오.

- FQXXOVA0005J 오케스트레이터 서버에서 필요한 운영 체제를 배포할 공간이 부족한 세 번째 하드 드라이브를 감지했습니다.

설명
오케스트레이터 서버에는 운영 체제 배포 기능이 작동하려면 필요한 최소 100GB가 있는 세 번째 하드 드라이브가 필요합니다.

심각도
경고

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

오케스트레이터 서버를 종료하고 세 번째 하드 드라이브의 크기를 100GB로 수정한 다음 오케스트레이터 서버의 전원을 켜십시오.

- FQXXOVA0006I 오케스트레이터 서버에 운영 체제 배포 저장 장치 드라이브 역할을 하도록 연결된 전용 하드 드라이브가 있습니다.

설명

오케스트레이터 서버에서 세 번째 하드 드라이브가 연결되고 운영 체제 배포 저장 장치 드라이브로 사용되도록 구성된 것을 감지했습니다.

심각도

정보

로그로 서비스 가능

아니요

지원 자동 알림

아니요

사용자 작업

정보만 제공, 별도의 작업이 필요 없습니다.

제 2 장 XClarity Management Hub 및 XClarity Administrator의 이벤트 및 경고

웹 인터페이스에서 Lenovo XClarity Management Hub 및 Lenovo XClarity Administrator이 (가) 발생시키거나 수집한 모든 관리 서버 및 하드웨어 관련 이벤트와 경고에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 메시지는 이벤트 또는 경고 로그에 나열됩니다.

각 이벤트 메시지에 대해 다음 정보가 제공됩니다.

이벤트 ID

이벤트 또는 이벤트 클래스를 고유하게 식별하는 문자열입니다. 이는 다음 형식으로 된 12자의 문자열입니다.

FQXHMccnnns

여기서,

- *cc*는 이벤트가 발생한 구성 요소를 식별합니다. Lenovo XClarity Management Hub 및 Lenovo XClarity Administrator 이벤트는 다음 구성 요소 ID를 사용합니다.
 - CN. 콘솔
 - CP. 구성 패턴
 - CR. 가상 어플라이언스
 - DI. 검색 및 장치 관리
 - DM. 데이터 관리
 - EM. 이벤트 및 모니터링
 - FC. 운영 체제 배포
 - JM. 작업 관리
 - MF. 메트릭 데이터 수집 및 전달자
 - MI. 데이터 마이그레이션
 - NM. 네트워크 관리
 - RC. 원격 제어
 - SE. 보안
 - SP. 스위치 포트
 - SS. 서비스 및 지원
 - ST. 스토리지 관리
 - TS. ThinkServer 관리
 - UP. 업데이트
- *nnn*는 특정 메시지를 식별합니다.
- *s*는 다음과 같은 심각도를 식별합니다.
 - I. 정보. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
 - F. 경고. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
 - G. 경고. 작업이 지연될 수 있습니다.
 - H. 경고(사소). 작업이 지연될 수 있습니다.
 - J. 경고(사소). 즉각적인 작업이 필요합니다.
 - K. 위험. 작업이 지연될 수 있습니다.
 - L. 위험. 즉각적인 작업이 필요합니다.
 - M. 위험. 즉각적인 작업이 필요합니다.
 - N. 위험. 즉각적인 작업이 필요합니다.

이벤트 설명에 포함되는 각 대체 변수(예: *[arg1]* 또는 *[arg2]*)에 대한 설명입니다.

심각도

다음과 같이 조건에 대한 관심 정도를 표시합니다.

- **정보.** 이 이벤트는 감사용으로 기록되었습니다. 보통 사용자 작업이나 정상적인 동작에 해당하는 상태 변화입니다.
- **경고.** 이 이벤트는 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- **위험.** 이 이벤트는 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

로그로 서비스 가능

문제를 정정하기 위해 작업(사용자 또는 Lenovo 지원에 의한 작업)이 필요한지 여부를 표시합니다.

지원 자동 알림

XClarity Orchestrator 또는 리소스 관리자에서 콜 홈이 구성되어 활성화된 경우, 이 이벤트에 대해 서비스 티켓이 자동으로 열리는지 여부와 진단 파일이 Lenovo 지원 센터로 전송되는지 여부를 표시합니다.

사용자 작업

이벤트를 해결하기 위해 수행할 작업입니다. 문제를 해결할 때까지 표시되는 단계를 순서대로 수행하십시오. 모든 권장 작업을 수행한 후에도 문제가 해결되지 않으면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

제 3 장 Schneider Electric EcoStruxure IT Expert의 이벤트 및 경고

Lenovo XClarity Orchestrator 은(는) Schneider Electric EcoStruxure IT Expert 에서 수집한 모든 하드웨어 관련 알람에 대한 정보를 보고합니다. 이러한 알람 메시지는 이벤트 또는 경고 로그에 나열됩니다.

EcoStruxure IT Expert에서 수집한 알람은 XClarity Orchestrator에 의해 세 가지 메시지 ID로 분류됩니다. 각 메시지 ID의 메시지는 문제와 문제를 보고한 인프라 장치 유형에 따라 다릅니다.

- FQXXOEX0001I. 정보. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.이 알람은 감사용으로 기록되었습니다. 보통 사용자 작업이나 정상적인 동작에 해당하는 상태 변화입니다.
- FQXXOEX0001J. 경고. 작업이 필요하지 않거나 작업을 미룰 수 있습니다.이 알람은 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- FQXXOEX0001K. 위험. 즉각적인 작업이 필요합니다.이 알람은 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

Lenovo